Manual de Instalação Rápida



Modem ADSL Kaiomy

INSTALAÇÃO DO HARDWARE:

1 – Conecte a ponta retangular do cabo USB no seu computador.

2 – Conecte a ponta quadrada do cabo USB à interface USB do modem.

3 – Conecte o cabo da linha telefônica à interface ADSL do modem.

4 – Ligue o computador.

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE:

- O sistema operacional vai exibir a tela:
- Bem vindo ao 'Assistente para adicionar novo hardware'
- Selecione a opção 'Instalar de uma lista ou local especifico (avançado)'

- Clique em 'Avançar'

- Selecione a opção 'Incluir este local na pesquisa, e

desmarque a opção 'Pesquisar mídia removível'

- Clique em 'Procurar'
- Selecione a unidade de CD-ROM
- Aponte para a pasta 'WAN'
- Clique em 'OK'
- Clique em 'Avançar'

Meu.computador	Hero Luces	
Meus locais de rede	Assistente para adicionar novo hardware Escolha as opções de pesquisa e instalação.	
Lizeira	Procurar o methor driver nertes locais. Use an caixan de reletção abaixo para limitar cor expande a pesquisa padálio, que inclui caminhos locais e midia removivet. Será instalado o methor driver encontrado. Presquisar midia removivet (dequete, CD-RDM)	
AVG 6.0	Incur ete tocar a perquia. E-V-aiomy-lead-leadek-RTL81695/RTLanSehp_vf Pocuar Não pesquias: Ecosherei o driver a ser instalado. Ecosha esta opção para selecionar o driver de dispositivo na lista. O Windows não parante que o driver selecionado será a mehor escoña para o hadvare.	Procurar pasta C C C Selectone a pasta que contém drivers para o hardware.
USHE Ad-aware 6.0	<volar avance=""> Cancelar</volar>	Construction of the intervention of the inter
Ad-watch 3.0		Fere exibit subparties, close en un dos sines de mais actina.
🏦 Iniciar	🔆 😸 🗭 🏹 🎽 👔 👔 👔 🎇 Guia LP-AL301U - Mc 📄 Assistante para addi.	

- Caso o Windows mostre uma tela de alerta, clique em

'Continuar assim mesmo' (provavelmente este procedimento se repita por duas vezes)

- Clique em 'Concluir'

(provavelmente este procedimento se repita por duas vezes)

- Reinicie o computador

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS:

- Clique no ícone AccessRunner Control Panel
- Use as teclas ALT + C simultaneamente
- Na aba 'General' será exibido o status da conexão, bem como a velocidade da mesma.
- Na aba 'Line Setup' você poderá configurar os parâmetros de Modulação.
- Na aba 'Protocol Setup' podem ser alterados os valores de VPI e VCI como também o Modo de Encapsulamento

Meu computador Nero Express	
Meus locais de rede Accessionner Control Panel	
	Conexant AccessRupper USR ADSL WAN Adapter
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Lixeira AccessRunner DSL	ADCL Lie Setup
Mess documentos	ADSL Connection Established
AVG 5.0	ADSL Connection Information Bytes Received: 0 Bytes Transmitted: 0 Berevice Bate: 2011bbs/c Transmitti Bate: 1901bbs/c
2 Lisme	Ditiver SAv/ Version: 13032.099.056.000
Ad-aware 6.0	Conexant Systems, Inc.
Ad-weich 3.0	OK Cancelar Appoar Appda

Agora que já está tudo configurado, clique no ícone 'AccessRunner DSL'

- Preencha com seu 'Nome de Usuário' e também sua 'Senha'

- Clique em 'Discar'



Pronto, agora é só abrir seu Web Browser ou Navegador de Internet.....