

### MX-3000 MEGA STROBO DMX

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

#### ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de Alimentação.....	230Volts
Potencia.....	3000 Watts
Lâmpada.....	2 x XOP 15 – 3000 Watts
Modos de funcionamento: .....	Automático e DMX
Canais DMX.....	3
Canal 1: .....	Velocidade
Canal 2: .....	Intensidade
Canal 3: .....	Função
Dimensões.....	A299 x L500 x P150
Peso .....	6,5 Kg

#### ELEMENTOS:

Painel Dianteiro:

- (A) Vidro temperado
- (B) Refletor de inox espelhado.
- (C) Espuma de proteção das Lâmpadas.

Painel Traseiro:

- (D) **POWER** Cabo para conexão da rede local.
- (E) **FUSE** Porta Fusível: Fusível 32 A/230V.
- (F) Dip Switch para endereçamento
- (G) **SPEED** Botão para ajuste de Velocidade (Modo automático)
- (H) **LIGHT** Botão para ajuste da intensidade da Lâmpada (Modo automático)
- (I) **CONTROLLER** Conector para comando externo (Não Fornecido)
- (J) **DMX 512** Input / Output Conectores de entrada e saída DMX.

#### **CANAIS DMX**

CANAL DMX	VALOR DMX	DESCRIÇÃO
1 - VELOCIDADE	0 - 255	VELOCIDADE - 0 ATÉ MÁXIMA
2 - INTENSIDADE	0 - 255	BRILHO DO MÍNIMO AO MÁXIMO
3 - FUNÇÃO	0 - 63	LAMP ( A ) e ( B ) PISCANDO JUNTAS
	64 - 127	LAMP ( A ) PISCANDO
	128 - 191	LAMP ( B ) PISCANDO
	192 - 255	LAMP ( A ) e ( B ) PISCANDO ALTERNADAMENTE

#### OPERAÇÃO:

Antes de utilizar o MX 3000, solte os parafusos que prendem o vidro frontal e com cuidado retire as espumas de proteção das lâmpadas. Em seguida recoloque o vidro no lugar apertando os parafusos com cuidado. Verifique se a tensão da rede local é a mesma indicada no aparelho.

#### **MODOS AUTOMÁTICO**

Para utilizar o MX-3000 no modo Automático, coloque a chave 10 do DIP na posição "ON" e mantenha as demais em OFF. Ligue o cabo de força na rede 230 Volts, ajuste a Intensidade desejada através do botão **LIGHT** e a Velocidade através do botão **SPEED**.

#### **MODOS DMX**

Para utilizar o MX - 3000 no modo DMX, coloque a chave 10 do DIP na posição "OFF" e nas demais de 1 a 9 coloque o endereço DMX desejado. Conecte-o a uma mesa DMX e ajuste a Velocidade no canal 1. a Intensidade através do canal 2 e a Função através do canal 3.

#### GARANTIA:

O Mega Strobo MX-3000 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto queima de lâmpada e defeitos ocasionados pelo transporte ou por ligação errada . A Eletrônica Tec Port Com. Ind. Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

**VISITE NOSSO SITE : [www.tecport.ind.br](http://www.tecport.ind.br)**