

C5400 e C5400n

Manual de Conexões do Computador e Instalação do Software

Visão geral da instalação: Windows

Instalação em rede

- Conexão Ethernet 2
- Software: TCP/IP 3
- Software: Novell 9

Instalação em porta USB

- Conexão do computador 11
- Instalação do driver, Windows XP 12
- Instalação do driver, Windows 2000 13
- Instalação do driver, Windows Me 14
- Instalação do driver, Windows 98 15

Instalação em porta paralela

- Conexão do computador 16
- Software 17

Software adicional

- Utilitários, ativação de acessórios, etc. 18

Visão geral da instalação: Macintosh

- Conexão em rede 19
- Conexão USB 20
- Software, OS 9.1+ 21
- Software, OS 10.1 e superior 23

Considerações sobre o ambiente Windows

USB x Paralela

As instruções para instalação estão incluídas para as conexões USB e paralela. *A Oki Data recomenda o uso de uma conexão USB, pois o desempenho da impressora é otimizado para uma interface USB.*

Drivers da impressora disponíveis

Modelo 5400

Modelo C5400 é fornecida com driver Windows para PCL.

Modelo C5400n

Modelo C5400n é fornecida com drivers Windows para PCL e emulação PostScript.

Quando usar o driver PCL

Se o usuário usar fontes TrueType e não imprimir elementos gráficos PostScript (inclusive arquivos “.eps”), deve selecionar o driver PCL. Isto será mais eficiente e produzirá melhores resultados.

Quando usar o driver da emulação PostScript

Se forem utilizadas fontes PostScript ou se as impressões contiverem elementos gráficos PostScript, o driver da emulação PostScript deve ser selecionado. Nesta situação, o desempenho será melhor e os elementos gráficos serão impressos com a melhor qualidade possível.

Assistência técnica e suporte

Primeiro ...

Consulte a loja onde adquiriu a impressora.

Outros recursos da OKI

- Visite nosso site multilíngüe na Web: www.okidata.com.
- Visite my.okidata.com.
- Ligue para (5511) 3444-3500.

Instalação em rede Windows: apenas modelo C5400n

Conexão Ethernet

Nota: Nenhum cabo Ethernet® é fornecido com a impressora. Use um cabo Ethernet com dois pares de fios trançados e um plugue RJ45.

- Desligue a impressora.
- Retire o plugue (1) da porta Ethernet (2) e, em seguida, conecte o cabo Ethernet na porta.
- Conecte a outra extremidade do cabo na porta da rede.
- Ligue a impressora e aguarde até que a luz de STATUS do servidor da impressora (3) pare de piscar.
- Pressione o botão de TESTE (4) no servidor da impressora. As folhas de configuração com as *Informações da rede* serão impressas. Guarde estas folhas para consulta: elas contêm informações necessárias para configurar a impressora na rede.



Instalação em rede Windows: apenas modelo C5400n

Software: TCP/IP

Nota: A instalação de uma impressora em uma rede é algo que deve ser feito por alguém familiarizado com redes (como um administrador de redes).

Para obter informações mais detalhadas sobre a OkiLAN® 8100, consulte o Manual do Usuário da OkiLAN 8100 no CD com as publicações, fornecido com a impressora.

Software de rede incluído

O CD do driver inclui os seguintes software de rede:



Instalação/config

Okí LPR

Compatível com impressão TCP/IP. Cria uma porta de impressora OKI e instala um utilitário suspenso para monitorar a condição da impressora.

Utilitário Admin Manager / Configuração rápida

Use este utilitário para configurar os vários computadores na rede para usar a impressora. A rede pode ser configurada executando-se o utilitário a partir do CD, ou o utilitário pode ser instalado no computador para depois ser iniciado.

- Para usuários que não têm/quêrem o IIS instalado no sistema.
- Este utilitário tem um botão de instalação rápida para usuários não familiarizados com a administração de redes.

Utilitário Gerenciamento do Dispositivo de Armazenamento

Gerencia a unidade de disco rígido (opcional na maioria dos modelos) e a memória flash da impressora.

Utilitário Installer de Motorista de teia

Use este utilitário para detectar impressoras conectadas a uma rede TCP/IP e exibir as impressoras detectadas em uma página da Internet para que os clientes possam baixar os drivers necessários diretamente do URL.

- Requer Microsoft IIS 4 ou posterior.



Ferramentas de administração

PrintSuperVision

Proporciona acesso a dados de impressoras em ambiente de rede para realizar a monitoração, a geração de relatórios e o gerenciamento de impressoras de rede.

- É instalado em servidores IIS ou PWS Microsoft Web.

Job Accounting (Contabilidade de trabalhos)

Registra o uso de impressoras de rede por trabalho, usuário ou número de conta, a fim de produzir relatórios internos e controlar a contabilidade.

Estado da Impressora de Rede

Cria uma guia adicional denominada STATUS na caixa de diálogo **Propriedades** da impressora.

O endereço IP

É necessário um endereço IP para instalar os drivers. Se DHCP estiver sendo utilizado, o endereço IP será detectado automaticamente. Se DHCP *não* estiver sendo utilizado, será preciso obter o endereço IP do administrador da rede e especificá-lo utilizando o painel frontal:

- Pressione a tecla **+** até que **NETWORK MENU** [Menu Rede] apareça no painel e, em seguida, pressione a tecla **ENTER**.
- Pressione a tecla **+** até que **IP ADDRESS SET** [Conjunto de endereços IP] apareça no painel e, em seguida, pressione a tecla **ENTER**.
- Pressione a tecla **+** para mudar a configuração para **MANUAL** e, em seguida, pressione a tecla **ENTER** e, depois **BACK**.
- Pressione a tecla **+** (**IP ADDRESS [ENDEREÇO IP]** aparecerá) e, em seguida, pressione a tecla **ENTER**.
- Use as teclas **+** e **-** para configurar cada conjunto de dígitos do endereço IP, pressionando a tecla **ENTER** para avançar para o próximo conjunto de dígitos.
- Pressione a tecla **BACK** e, em seguida, pressione a tecla **ON LINE**.

(continua na próxima página)

Instalação em rede Windows: apenas modelo C5400n

Software: TCP/IP (cont.)

Configure a rede

Use um dos dois:

Utilitário Admin Manager / Configuração rápida (ver abaixo)

- não requer o IIS
- tem uma opção de instalação rápida para usuários menos familiarizados com a configuração de redes

Utilitário Installer de Motorista de teia (ver página 6)

- requer o IIS4 ou posterior.
- para usuários mais experientes
- Os clientes são informados sobre a nova impressora por e-mail e podem clicar na linha do URL no e-mail para baixar o(s) driver(s) da impressora a partir da página da Internet criada pelo administrador.

Utilitário Admin Manager / Configuração rápida

- Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente. (Se isto não acontecer, clique em **Iniciar** → **Executar** → **Procurar**. Selecione a unidade de CD-ROM, clique duas vezes no arquivo **Install.exe** e, em seguida, clique em **OK**.)
- O Contrato de Licença do software será exibido. Clique em **Avançar**.
- Selecione o idioma desejado.
- A tela de **Instalador de Menu, Instalação do software** aparecerá.
- Clique no botão **Software de rede**.
- Clique no botão **Instalação/config**.
- Clique no botão **Admin Manager / Configuração rápida**.
- A caixa de diálogo **do OkiLAN 8100e Sotnic Setup Utility** (utilitário de instalação Softnic OkiLAN 8100e) aparecerá. Selecione o idioma desejado.
- Selecione um dos seguintes botões:

- **Por favor leia antes de utilizar.** O arquivo Readme que contém informações e instruções de uso deste utilitário.
- **OkiLAN 8100e Softnic Configuração Padrão.** se você tiver experiência em configuração de redes e quiser acessar todas as opções de configuração, clique neste botão e siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação, deixando o menu de instalação aberto.

Nota: *A rede pode ser configurada executando-se o utilitário a partir do CD, ou o utilitário pode ser instalado no computador para depois ser iniciado (**Iniciar** → **Programas** → **Oki Setup Utility** → **AdminManager**).*

- **OkiLAN 8100e Softnic Configuração Padrão Rápida.** Esta instalação é para usuários menos experientes e não oferece tantas opções de configuração como a instalação padrão. Para usar a opção de instalação rápida, clique neste botão e siga as etapas abaixo.

- A caixa de diálogo **Welcome** [Bem-vindo] aparecerá. Clique em **Avançar**.

Nota: *Se as informações do endereço Ethernet não aparecerem automaticamente, clique em **Pesquisar** e aguarde até o utilitário detectar a impressora.*

- Clique nas informações de Ethernet exibidas e clique em **Avançar**.
- Selecione **Yes** [Sim] para o protocolo TCP/IP e clique em **Avançar**.
- Selecione **Obtain an IP Address automatically** [Obter endereço IP automaticamente] e clique em **Avançar**.
- Selecione **No** [Não] para o protocolo NetWare e clique em **Avançar**.
- Selecione **No** [Não] para o protocolo EtherTalk e clique em **Avançar**.
- Selecione **No** [Não] para o protocolo NetBEUI e clique em **Avançar**.

(continua na próxima página)

Instalação em rede Windows: apenas modelo C5400n

Software: TCP/IP (cont.)

- Clique em **Executar**.
- Clique em **Concluir**.
- Clique no botão **Exit** [Sair] e clique em **Yes** [Sim].
- Clique duas vezes no botão **Back** [Voltar].

Instalação dos drivers

Para instalar o driver da emulação Postscript

- Clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- A tela de impressora local ou de rede aparecerá. Selecione **Impressora de rede**. Clique em **Avançar**.
- A tela do tipo de conexão aparecerá. Selecione **Directly to the network ...** [Diretamente à rede] e clique em **Avançar**.
- A tela de conexão TCP/IP aparecerá. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.

Para instalar o driver PCL

Use o Assistente para adicionar impressora:

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras** → **Adicionar impressora**.
O Assistente para adicionar impressora será lançado.
- Siga as instruções exibidas na tela.

Nota: *Quando for solicitado a selecionar uma porta, selecione LPT1 temporariamente.*

*O driver PCL está localizado em
\\drivers\C5400n\Portuges\Win2k_xp\pcl.*

- Clique em **Concluir**.

Use o utilitário Oki LPR para descobrir a impressora:

- Para ativar/instalar o utilitário LPR: clique em **Software de rede** → **Instalação/configuração** → **Oki LPR** na caixa de diálogo **Instalador de Menu, Instalação do software** no CD do driver.
- Clique em **Remote Print** [Impressão remota] e, em seguida, clique em **Add Printer** [Adicionar impressora].
- Selecione o modelo da impressora na lista e digite o **Endereço IP** manualmente ou clique em **Discover** [Descobrir] e aguarde até a impressora ser descoberta.
- Clique em **OK**.

(continua na próxima página)

Instalação em rede Windows: apenas modelo C5400n

Software: TCP/IP (cont.)

Utilitário Installer de Motorista de teia

Use este utilitário para criar uma página da Internet e configurar a impressora e os grupos de clientes que têm acesso à impressora. Depois de a impressora ser registrada pelo administrador, o utilitário enviará automaticamente um e-mail para cada cliente registrado.

O cliente então deve clicar no URL incluído no e-mail. Isto exibirá a página da Internet onde ele pode selecionar a impressora, o sistema operacional Windows apropriado, o idioma e o tipo de driver (PCL ou PS) e baixar os drivers selecionados no seu sistema.

Requisitos do servidor

- Sistema operacional
 - Computador Servidor 2003
 - Windows XP Professional
 - Windows 2000
 - Windows NT Server 4.0 com Service Pack 6a
- Internet Explorer 5.5 ou posterior
ou
Netscape Navigator 6.0 ou posterior
- Internet Information Services (IIS) 4 ou posterior

Requisitos do computador cliente

- Sistema operacional Windows
- Conectado à rede TCP/IP
- Internet Explorer 5.5 ou posterior
ou
Netscape Navigator 6.0 ou posterior
- Acesso a e-mail
- Utilitário Oki LPR instalado [no CD do driver, **Software de rede** → **Instalação/config** → **Oki LPR**]

Instalação do utilitário

- Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente. (Se isto não acontecer, clique em **Iniciar** → **Executar** → **Procurar**. Selecione a unidade de CD-ROM, clique duas vezes no arquivo Install.exe e, em seguida, clique em OK.)
- O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar** e selecione seu idioma.
- Clique em **Software de rede** → **Instalação/config** → **Installer de Motorista de teia**.

- Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.
- Feche o menu de instalação.

Registro dos drivers da impressora

Antes de usar o utilitário de **Installer de Motorista de teia**, registre todas as impressoras conectadas à rede.

- Clique em **Iniciar** → **Programas** → **Okidata** → **Web Driver Installer** (Installer de Motorista de teia) → **Register Driver Tool** (Registrar/atualizar driver).
- Selecione uma impressora na lista e clique no botão **Register/ Update Driver** (Registrar/atualizar driver.)
- Digite o caminho completo do arquivo .inf do driver da impressora. Para a impressora OKI C5400n:
 - locais dos arquivos inf
 - \drivers\5400n\Portuges\win2k_xp
 - \drivers\5400n\Portuges>w9x
 - \drivers\5400n\Portuges\nt4
 - nomes dos arquivos inf
 - Driver Postscript: Ok725ps.inf
 - Driver PCL: Ok725.inf
- Clique em **OK**.

Como iniciar o utilitário

Para iniciar o utilitário para configurar a rede, clique em **Iniciar** → **Programas** → **Okidata** → **Web Driver Installer** (Installer de Motorista de teia). O utilitário será iniciado na janela do navegador.

Exibição do Manual Eletrônico do Usuário

Para exibir o manual, clique em Manual no canto direito superior da janela Utilitário **Installer de Motorista de teia**.

Funções do Utilitário Installer de Motorista de teia

- Configuração do nome de login (padrão = admin) e senha (padrão = password) do usuário.
- Configuração (registro) e manutenção de grupos
- Definição de um cliente específico para manter um grupo.
- Ativação da função de auto-deteção (os clientes são informados por e-mail em intervalos predefinidos sobre todas as impressoras acrescentadas).

(continua na próxima página)

Instalação em rede Windows: apenas modelo C5400n

Software: TCP/IP (cont.)

Configuração do servidor de impressão através da página da Internet embutida

Nota: Para obter informações mais detalhadas, consulte o Manual do Usuário da OkiLAN 8100 SoftNIC no CD com as publicações, fornecido com a impressora.

- Lance o programa de navegação (Netscape Navigator® versão 4.0 ou superior, ou Microsoft® Internet Explorer® versão 4.0 ou superior) e, em seguida, digite o endereço IP da impressora (encontrado nas folhas de configuração com as *Informações da rede*, geradas quando o botão de teste é pressionado atrás da impressora).
- A partir desta página é possível:
 - Ativar/desativar protocolos.
 - Mudar o endereço IP, a máscara de sub-rede e o Gateway padrão para que atendam aos requisitos do ambiente de rede específico.
- Quando terminar, salve e envie as mudanças para o servidor de impressão para que sejam gravadas permanentemente. Quando solicitado, digite as seguintes informações:
 - *Nome do usuário* = Root.
 - *Senha* = Últimos 6 dígitos do endereço MAC (encontrado nas folhas de configuração com as *Informações da rede*, geradas quando o botão de teste é pressionado atrás da impressora).

(continua na próxima página)

Instalação em rede Windows: apenas modelo C5400n

Software: TCP/IP (cont.)

Ativação dos acessórios opcionais

Se a impressora tiver uma unidade duplex, um disco rígido interno ou uma segunda bandeja para papel opcional instalada, é necessário ativá-los no driver.

Para ativar os opcionais no driver da emulação Postscript:

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora PostScript e, em seguida, clique em **Propriedades**.

Windows 2000, XP e NT 4.0:

- Clique na guia **Device Settings** [Configurações do dispositivo].
- Selecione **Installable Options** [Opções instaláveis].
- Clique em **Duplex** e, em seguida, clique em **Installed** [Instalado]. Faça o mesmo para **Hard Disk** [Disco rígido]. Se a impressora tiver a bandeja para papel opcional instalada, clique em **Available Tray** [Bandeja disponível] e selecione **2**.

Windows Me, 98 e 95:

- Clique na guia **Device Options** [Opções do dispositivo].
- Selecione **Duplex Option Unit** [Unidade duplex opcional], **Printer Hard Disk** [Disco rígido da impressora] e selecione a segunda bandeja para papel opcional se estiver instalada.
- Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo Impressoras.

Para ativar os opcionais no driver da emulação PCL:

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora PCL e, sem seguida, clique em **Propriedades**.
- Clique na guia **Device Options** [Opções do dispositivo].
- Selecione **Duplex Option Unit** [Unidade duplex opcional] **Printer Hard Disk** [Disco rígido da impressora] e/ou configure **Available Tray** [Bandeja opcional] para **2**.
- Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo Impressoras.

Manuais eletrônicos

Nota: *É necessário ter o programa Adobe® Acrobat® instalado no computador para abrir o Manual Eletrônico.*

Coloque o CD com as publicações na unidade de CD-ROM e siga as instruções exibidas na tela.

Arquivo LeiaMe

Para obter as informações mais recentes sobre o driver da impressora, consulte o arquivo LeiaMe no CD dos drivers fornecido com a impressora.

Instalação em rede Windows: apenas modelo C5400n


Software: Novell

Nota: A instalação de uma impressora em uma rede é algo que deve ser feito por alguém familiarizado com redes (como um administrador de redes).

Para obter informações mais detalhadas sobre o servidor interno da impressora OkiLAN® 8100 SoftNIC, consulte o Manual do Usuário da OkiLAN 8100 SoftNIC no CD com as publicações, fornecido com a impressora.

Software de rede incluído

O CD do driver inclui os seguintes software de rede:



[Oki LPR: apenas TCP/IP]

Utilitário Admin Manager / Configuração rápida

Use este utilitário para configurar os vários computadores na rede para usar a impressora. A rede pode ser configurada executando-se o utilitário a partir do CD, ou o utilitário pode ser instalado no computador para depois ser iniciado.

- Para usuários que não têm/querem o IIS instalado no sistema.
- Este utilitário tem um botão de instalação rápida para usuários não familiarizados com a administração de redes.

Utilitário Gerenciamento do Dispositivo de Armazenamento

Gerencia a unidade de disco rígido (opcional na maioria dos modelos) e a memória flash da impressora.

[Utilitário Installer de Motorista de teia: apenas TCP/IP]



PrintSuperVision

Proporciona acesso a dados de impressoras em ambiente de rede para realizar a monitoração, a geração de relatórios e o gerenciamento de impressoras de rede.

- É instalado em servidores IIS ou PWS Microsoft Web.

Job Accounting (Contabilidade de trabalhos)

Registra o uso de impressoras de rede por trabalho, usuário ou número de conta, a fim de produzir relatórios internos e controlar a contabilidade.

Estado da Impressora de Rede

Cria uma guia adicional denominada STATUS na caixa de diálogo **Propriedades** da impressora.

Utilitário Admin Manager / Configuração rápida

- Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente. (Se isto não acontecer, clique em **Iniciar** → **Executar** → **Procurar**. Selecione a unidade de CD-ROM, clique duas vezes no arquivo **Install.exe** e, em seguida, clique em **OK**.)
- O Contrato de Licença do software será exibido. Clique em **Avançar**. Selecione o idioma desejado.
- Clique no botão **Software de rede** → **Instalação/config**. → **Admin Manager / Configuração rápida**.
- Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.

Nota: O usuário pode instalar o software executando o utilitário a partir do CD ou pode optar por instalar o utilitário no computador e lançá-lo a partir dele (**Iniciar** → **Programas** → **Oki Setup Utility** → **AdminManager**).

Instalação da impressora em uma rede Novell

- O Cliente Novell para Windows deve estar carregado.
- O software Admin Manager / Configuração rápida deve estar sendo executado.
- O usuário deve estar conectado no NDS.
- Quando o utilitário AdminManager abrir, detectará automaticamente todas as impressoras instaladas na rede. Se nenhuma impressora for exibida, clique no botão Pesquisar (🔍) e aguarde até o utilitário detectar a impressora.
- Selecione a impressora detectada.
- Selecione **Setup** [Instalar] no menu.
- Clique em **Criar uma fila NetWare**.
- Selecione **Modo NDS**. Clique em **Avançar**.
- Selecione o container. Clique em **Avançar**.
- Selecione **Modo Servidor de Impressora**. Clique em **Avançar**.
- Selecione ou crie uma fila. Clique em **Executar**.

(continua na próxima página)

Instalação em rede Windows: apenas modelo C5400n

Software: Novell

Ativação dos acessórios opcionais

Se a impressora tiver uma unidade duplex, um disco rígido interno ou uma segunda bandeja para papel opcional instalada, é necessário ativá-los no driver.

Para ativar os opcionais no driver da emulação Postscript:

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora PostScript e, em seguida, clique em **Propriedades**.

Windows 2000, XP e NT 4.0:

- Clique na guia **Device Settings** [Configurações do dispositivo].
- Selecione **Installable Options** [Opções instaláveis].
- Clique em **Duplex** e, em seguida, clique em **Installed** [Instalado]. Faça o mesmo para **Hard Disk** [Disco rígido]. Se a impressora tiver a bandeja para papel opcional instalada, clique em **Available Tray** [Bandeja disponível] e selecione **2**.

Windows Me, 98 e 95:

- Clique na guia **Device Options** [Opções do dispositivo].
 - Selecione **Duplex Option Unit** [Unidade duplex opcional], **Printer Hard Disk** [Disco rígido da impressora] e selecione a segunda bandeja para papel opcional se estiver instalada.
- Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo Impressoras.

Para ativar os opcionais no driver da emulação PCL:

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora PCL e, sem seguida, clique em **Propriedades**.
- Clique na guia **Device Options** [Opções do dispositivo].
- Selecione **Duplex Option Unit** [Unidade duplex opcional] **Printer Hard Disk** [Disco rígido da impressora] e/ou configure **Available Tray** [Bandeja opcional] para **2**.
- Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo Impressoras.

Manuais eletrônicos

Nota: *É necessário ter o programa Adobe® Acrobat® instalado no computador para abrir o Manual Eletrônico.*

Coloque o CD com as publicações na unidade de CD-ROM e siga as instruções exibidas na tela.

Arquivo LeiaMe

Para obter as informações mais recentes sobre o driver da impressora, consulte o arquivo LeiaMe no CD dos drivers fornecido com a impressora.

Porta Windows USB

Conexão do computador

Nota: Nenhum cabo USB é fornecido com a impressora.

Use um cabo USB compatível com a especificação USB 1.1 ou 2.0.

- Uma interface USB funcionará apenas com os sistemas operacionais Windows 2000, Windows XP, Windows Me e Windows 98. O Windows 95 e NT 4.0 não são compatíveis com USB.
 - O funcionamento da impressora não é garantido se outro dispositivo compatível com USB estiver conectado ao mesmo tempo que ela.
 - Se um hub USB for usado e surgirem problemas, conecte a impressora diretamente ao computador.
- Desligue a impressora e, em seguida, conecte o cabo USB ao computador.
- Conecte o cabo USB à porta USB preta (1) — **não a porta Ethernet bloqueada!** — na impressora.



Porta Windows USB

Instalação do driver, Windows XP

Instalação do driver

- Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado à impressora e ao computador e a impressora esteja **DESLIGADA**.
- Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente. (Se isto não acontecer, clique em **Iniciar** → **Executar** → **Procurar**. Selecione a unidade de CD-ROM, clique duas vezes no arquivo **Install.exe** e, em seguida, clique em **OK**.)
- O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar**.
- Selecione o idioma desejado.
- Clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- Clique em **Impressora local**. Clique em **Avançar**.
- Selecione a porta **USB**. Clique em **Avançar**.
- Modelo C5400**: Clique em **Avançar**.
Modelo C5400n: Selecione a emulação a ser instalada - a emulação Postscript (PS) é a padrão - e clique em **Avançar**.
- O driver da impressora será instalado.
- A tela de aviso para a conexão do cabo será exibida. Clique em **Concluir**.
- LIGUE** a impressora.
- O Assistente para adicionar novo hardware aparecerá. Clique em **Avançar**.
- Selecione "Procurar o melhor driver para seu dispositivo". Clique em **Avançar**.
- Selecione a unidade de CD-ROM. Limpe todas as seleções. Clique em **Avançar**.
- O driver USB será localizado. Clique em **Avançar**.
- Clique em **Concluir**.

Nota: *Se estiver planejando instalar também o segundo driver ou utilitários, deixe o Menu de Instalação aberto.*

Imprima uma página de teste

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora.

- Clique em **Propriedades** e clique no botão **Imprimir página de teste**.
- Clique em **Sim** para confirmar a impressão de uma página de teste e clique em **OK** e feche a caixa de diálogo **Impressoras**.

Apenas C5400n: para instalar também o segundo driver

- Com a janela de instalação do software do Menu de Instalação ainda aberta, clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- Clique em **Impressora local**. Clique em **Avançar**.
- Selecione LPT1 temporariamente.
- Selecione a emulação a ser instalada. Clique em **Avançar**.
- Siga as instruções exibidas na tela.
- Clique em **Concluir**.

Nota: *Se estiver planejando instalar utilitários, deixe o Menu de Instalação aberto.*

Quando a instalação estiver concluída:

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora.
- Clique em **Propriedades**.
- Na guia **Ports** [Portas], selecione **USB01 port** [Porta USB01] na lista suspensa **Print to the following port** [Imprimir na seguinte porta].
- Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo **Impressoras**.

Quando terminar de instalar os drivers, avance para a página 18 para:

- Utilitários de impressão em cores
- Ativação dos acessórios opcionais
- Manuais eletrônicos
- Arquivo LeiaMe

Porta Windows USB

Instalação do driver, Windows 2000

Instalação do driver

- Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado à impressora e ao computador e a impressora esteja **DESLIGADA**.
- Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente. (Se isto não acontecer, clique em **Iniciar** → **Executar** → **Procurar**. Selecione a unidade de CD-ROM, clique duas vezes no arquivo **Install.exe** e, em seguida, clique em **OK**.)
- O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar**.
- Selecione o idioma desejado.
- Clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- Clique em **Impressora local**. Clique em **Avançar**.
- Selecione a porta **USB**. Clique em **Avançar**.
- Modelo C5400**: Clique em **Avançar**.
Modelo C5400n: Selecione a emulação a ser instalada - a emulação Postscript (PS) é a padrão - e clique em **Avançar**.
- O driver da impressora será instalado.
- A tela de aviso para a conexão do cabo será exibida. Clique em **Concluir**.
- LIGUE** a impressora.
- Clique em **Concluir**.

Nota: *Se estiver planejando instalar também o segundo driver ou utilitários, deixe o Menu de Instalação aberto.*

Apenas modelo C5400n: para instalar também o segundo driver

- Com a janela de instalação do software do Menu de Instalação ainda aberta, clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- Clique em **Impressora local**. Clique em **Avançar**.
- Selecione LPT1 temporariamente. Clique em **Avançar**.
- Selecione a emulação a ser instalada. Clique em **Avançar**.
- Siga as instruções exibidas na tela.

- Clique em **Concluir**.

Nota: *Se estiver planejando instalar utilitários, deixe o Menu de Instalação aberto..*

Quando a instalação estiver concluída:

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e, em seguida clique em **Propriedades**.
- Na guia **Ports** [Portas], selecione **USB01 port** [Porta USB01] na lista suspensa **Print to the following port** [Imprimir na seguinte porta].
- Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo Impressoras.

Imprima uma página de teste

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora.
- Clique em **Propriedades** e clique no botão **Imprimir página de teste**.
- Clique em **Sim** para confirmar a impressão de uma página de teste e clique em **OK** e feche a caixa de diálogo **Impressoras**.

Quando terminar de instalar os drivers, avance para a página 18 para:

- Utilitários de impressão em cores
- Ativação dos acessórios opcionais
- Manuais eletrônicos
- Arquivo LeiaMe

Porta Windows USB

Instalação do driver, Windows Me

Instalação do driver

- Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado à impressora e ao computador e a impressora esteja **DESLIGADA**.
- Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente. (Se isto não acontecer, clique em **Iniciar** → **Executar** → **Procurar**. Selecione a unidade de CD-ROM, clique duas vezes no arquivo **Install.exe** e, em seguida, clique em **OK**.)
- O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar**.
- Selecione o idioma desejado.
- Clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- Clique em **Impressora local**. Clique em **Avançar**.
- Selecione a porta **USB**. Clique em **Avançar**.
- Modelo C5400**: Clique em **Avançar**.
Modelo C5400n: Selecione a emulação a ser instalada - a emulação Postscript (PS) é a padrão - e clique em **Avançar**.
- O driver da impressora será instalado.
- A tela de aviso para a conexão do cabo será exibida. Clique em **Concluir**.
- LIGUE** a impressora.
- O Assistente para adicionar novo hardware aparecerá. Clique em **Avançar**.
- Selecione "Especificar o local do driver". Clique em **Avançar**.
- Selecione "Especificar um local". Limpe mídia removível. Clique em **Procurar**.
- Role para baixo e clique na unidade de CD-ROM. Clique em **OK**.
- Clique em **Avançar**. O driver USB será localizado.
- Clique em **Avançar**. Clique em **Concluir**.

Nota: *Se estiver planejando instalar também o segundo driver ou utilitários, deixe o Menu de Instalação aberto.*

Imprima uma página de teste

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no **ícone da impressora**.

- Clique em **Propriedades** e clique no botão **Imprimir página de teste**.
- Clique em **Sim** para confirmar a impressão de uma página de teste e clique em **OK** e feche a caixa de diálogo **Impressoras**.

Apenas modelo C5400n: para instalar também o segundo driver

- Com a janela de instalação do software do Menu de Instalação ainda aberta, clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- Clique em **Impressora local**. Clique em **Avançar**.
- Selecione LPT1 temporariamente. Clique em **Avançar**.
- Selecione a emulação a ser instalada. Clique em **Avançar**.
- Siga as instruções exibidas na tela.
- Clique em **Concluir**.

Nota: *Se estiver planejando instalar utilitários, deixe o Menu de Instalação aberto.*

Quando a instalação estiver concluída:

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e, em seguida clique em **Propriedades**.
- Na guia **Details** [Detalhes], selecione **USB01 port** [Porta USB01] na lista suspensa **Print to the following port** [Imprimir na seguinte porta].
- Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo **Impressoras**.

Quando terminar de instalar os drivers, avance para a página 18 para:

- Utilitários de impressão em cores
- Ativação dos acessórios opcionais
- Manuais eletrônicos
- Arquivo LeiaMe

Porta Windows USB

Instalação do driver, Windows 98

Instalação do driver

- Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado à impressora e ao computador e a impressora esteja **DESLIGADA**.
- Insira o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente. (Se isto não acontecer, clique em **Iniciar** → **Executar** → **Procurar**. Selecione a unidade de CD-ROM, clique duas vezes no arquivo **Install.exe** e, em seguida, clique em **OK**.)
- O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar**.
- Selecione o idioma desejado.
- Clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- Clique em **Impressora local**. Clique em **Avançar**.
- Selecione a porta **USB**. Clique em **Avançar**.
- Modelo C5400**: Clique em **Avançar**.
Modelo C5400n: Selecione a emulação a ser instalada - a emulação Postscript (PS) é a padrão - e clique em **Avançar**.
- O driver da impressora será instalado.
- A tela de aviso para a conexão do cabo será exibida. Clique em **Concluir**.
- LIGUE** a impressora.
- O Assistente para adicionar novo hardware aparecerá. Clique em **Avançar**.
- Selecione "Procurar o melhor driver para seu dispositivo". Clique em **Avançar**.
- Selecione a unidade de CD-ROM. Limpe todas as seleções. Clique em **Avançar**.
- O driver USB será localizado. Clique em **Avançar**. Clique em **Concluir**.

Nota: *Se estiver planejando instalar também o segundo driver ou utilitários, deixe o Menu de Instalação aberto.*

Imprima uma página de teste

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no **ícone da impressora**.
- Clique em **Propriedades** e clique no botão **Imprimir página de teste**.

- Clique em **Sim** para confirmar a impressão de uma página de teste e clique em **OK** e feche a caixa de diálogo **Impressoras**.

Apenas modelo C5400n: para instalar também o segundo driver

- Com a janela de instalação do software do Menu de Instalação ainda aberta, clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- Clique em **Impressora local**. Clique em **Avançar**.
- Selecione LPT1 temporariamente. Clique em **Avançar**.
- Selecione a emulação a ser instalada. Clique em **Avançar**.
- Siga as instruções exibidas na tela.
- Clique em **Concluir**.

Nota: *Se estiver planejando instalar utilitários, deixe o Menu de Instalação aberto.*

Quando a instalação estiver concluída:

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e, em seguida clique em **Propriedades**.
- Na guia **Ports** [Portas], selecione **USB01 port** [Porta USB01] na lista suspensa **Print to the following port** [Imprimir na seguinte porta].
- Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo **Impressoras**.

Quando terminar de instalar os drivers, avance para a página 18 para:

- Utilitários de impressão em cores
- Ativação dos acessórios opcionais
- Manuais eletrônicos
- Arquivo LeiaMe


Porta paralela Windows

Conexão do computador

- Desligue o computador e a impressora.
- Conecte um cabo paralelo IEEE-1284 padrão (não fornecido) à porta paralela (1) na impressora, prendendo-o com os cliques com mola.



- Conecte a outra extremidade à porta paralela no computador, prendendo-a com os parafusos.



Instalação local: porta paralela Windows

Software

Drivers fornecidos

Os drivers para a emulação PostScript e PCL são fornecidos para os seguintes sistemas Windows:

- Windows 2000
- Windows Me, 98, 95B, XP
- Windows NT 4.0

Instalação do driver

- Certifique-se de que o cabo esteja conectado e a impressora esteja **DESLIGADA**.
- Coloque o CD de instalação do driver da impressora na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente. (Se isto não acontecer, clique em **Iniciar** → **Executar** → **Procurar**. Selecione a unidade de CD-ROM, clique duas vezes no arquivo Install.exe e, em seguida, clique em **OK**.)
- O Contrato de Licença será exibido. Clique em **Avançar**.
- Selecione o idioma desejado.
- Clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- Selecione **Impressora local**. Clique em **Avançar**.
- Selecione a porta **LPT1**. Clique em **Avançar**.
- Modelo C5400: Clique em **Avançar**.
Modelo C5400n: Selecione a emulação a ser instalada - a emulação Postscript (PS) é a padrão - e clique em **Avançar**.
- Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.
- Clique em **Concluir**.

Nota: *Se estiver planejando instalar também o segundo driver ou utilitários, deixe o Menu de Instalação aberto.*

Apenas modelo C5400n: para instalar também o segundo driver

- Com a janela de instalação do software do Menu de Instalação ainda aberta, clique no botão **Instalação do Driver da Impressora**.
- Siga as instruções exibidas na tela.
Nota: *Quando for solicitado a selecionar uma porta, selecione LPT1.*
- Clique em **Concluir**.

Nota: *Se estiver planejando instalar utilitários, deixe o Menu de Instalação aberto.*

Imprima uma página de teste

- LIGUE** a impressora.
- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no **ícone da impressora**.
- Clique em **Propriedades** e clique no botão **Imprimir página de teste**.
- Clique em **Sim** para confirmar a impressão de uma página de teste e clique em **OK** e feche a caixa de diálogo **Impressoras**.

Quando terminar de instalar os drivers, avance para a página 18 para:

- Utilitários de impressão em cores
- Ativação dos acessórios opcionais
- Manuais eletrônicos
- Arquivo LeiaMe

Instalação de software para Windows

Utilitários, ativação de acessórios, etc.

Utilitários de impressão em cores

- **Utilitário Color Swatch** [Amostra de cores]: Imprime amostras de cores com valores RGB. Digite um valor RGB correspondente no aplicativo utilizado para imprimir uma cor correlacionada à amostra associada.
- **Utilitário Color Correct** [Correção de cores]: Use-o para compensar características de cores não lineares da impressora ou das páginas sendo impressas. Os ajustes da curva gama também podem ser utilizados para mudar o contraste e o brilho.

Instalação dos utilitários

Para instalar os utilitários, clique no botão **Productivity Software** [Software de Produtividade] no Menu do Programa de Instalação e, em seguida, selecione e instale os utilitários que deseja seguindo as instruções exibidas na tela.

Para acessar os utilitários a partir da área de trabalho do computador, clique em **Iniciar** → **Programas** → **OkiData**.

Ativação dos acessórios opcionais

Se a impressora tiver uma unidade duplex, um disco rígido interno ou uma segunda bandeja para papel opcional instalada, é necessário ativá-los no driver.

Para ativar os opcionais no driver da emulação PCL:

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora PCL e, em seguida, clique em **Propriedades**.
- Clique na guia **Device Options** [Opções do dispositivo].
- Selecione **Duplex Option Unit** [Unidade duplex opcional] **Printer Hard Disk** [Disco rígido da impressora] e/ou configure **Available Tray** [Bandeja opcional] para **2**.
- Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo Impressoras.

Para ativar os opcionais no driver da emulação Postscript (Apenas modelo C5400n):

- Clique em **Iniciar** → **Configurações** → **Impressoras**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora PostScript e, em seguida, clique em **Propriedades**.

Windows 2000, XP e NT 4.0:

- Clique na guia **Device Settings** [Configurações do dispositivo].
- Selecione **Installable Options** [Opções instaláveis].
- Clique em **Duplex** e, em seguida, clique em **Installed** [Instalado]. Faça o mesmo para **Hard Disk** [Disco rígido]. Se a impressora tiver a bandeja para papel opcional instalada, clique em **Available Tray** [Bandeja disponível] e selecione **2**.

Windows Me, 98 e 95:

- Clique na guia **Device Options** [Opções do dispositivo].
- Selecione **Duplex Option Unit** [Unidade duplex opcional], **Printer Hard Disk** [Disco rígido da impressora] e selecione a segunda bandeja para papel opcional se estiver instalada.

- Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo Impressoras.

Manuais eletrônicos

Nota: É necessário ter o programa Adobe® Acrobat® instalado no computador para abrir o Manual Eletrônico.

Coloque o CD com as publicações na unidade de CD-ROM e siga as instruções exibidas na tela.

Arquivo LeiaMe

Para obter as informações mais recentes sobre o driver da impressora, consulte o arquivo LeiaMe no CD dos drivers fornecido com a impressora. printer for the latest information on printer drivers.


Instalação em Macintosh: apenas modelo C5400n

Conexão em rede


Notas: Requer Mac OS 9.1 ou superior, em um computador Macintosh® com interface EtherTalk.

O cabo Ethernet não é fornecido com a impressora. Use um cabo Ethernet com conectores RJ45 nas duas extremidades.

- Desligue a impressora.
- Conecte o cabo Ethernet à porta da rede no hub ou comutador.



- Retire a cobertura plástica da porta Ethernet (1) na impressora.
- Conecte a outra extremidade do cabo na porta (1).
- Ligue a impressora e aguarde até que a luz de status do servidor da impressora (2) pare de piscar.
- Pressione o botão de Teste (3) no servidor da impressora. As folhas de configuração com as *Informações da rede* serão impressas. Guarde estas folhas para consulta: elas contêm informações necessárias para configurar a impressora na rede.




Instalação em Macintosh: apenas modelo C5400n


Conexão USB

Nota: Nenhum cabo USB é fornecido com a impressora. Use um cabo USB compatível com a especificação USB 1.1 ou 2.0.

- Requer Mac OS 9.1 ou superior
 - O funcionamento da impressora não é garantido se outro dispositivo compatível com USB estiver conectado ao mesmo tempo que ela.
 - Se um hub USB for usado e surgirem problemas, conecte a impressora diretamente ao computador.
 - Dependendo do tamanho do documento, se a configuração da memória do monitor de impressão for baixa, pode não ser possível imprimir em segundo plano. Para corrigir isto, aumente a configuração da memória do monitor de impressão.
 - Dependendo do modelo, pode ser necessário instalar atualizações ao sistema operacional para poder usar USB: ex.: iMac Update 1.0, iMac Update 1.1, iMac Firmware Update, etc. Para obter mais informações, entre em contato com a Apple Computers.
- Desligue o computador e a impressora.
- Conecte o cabo USB à porta USB no computador.



- Conecte a outra extremidade do cabo à porta USB branca (1) — *não à porta Ethernet preta!* — na impressora.




Instalação em Macintosh: apenas modelo C5400n

Software, OS 9.1+

Instalação do driver

- Ligue a impressora e, em seguida, ligue o computador.
- Coloque o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM.
- Clique duas vezes no ícone do CD exibido na área de trabalho.
- Abra a pasta MAC, abra a pasta PSDRV.
- Abra a pasta do seu idioma.
- Clique duas vezes no ícone do MAC Installer [Programa de Instalação MAC] e, em seguida, clique em **Continue** [Continuar] e aceite o Contrato de Licença.
- Selecione **Mac OS 9.1+** na caixa suspensa situada no canto esquerdo. Isto instalará os drivers, utilitários e plug-ins da impressora.



NOTAS


Para personalizar a instalação, clique no ícone da seta e selecione os itens específicos que deseja instalar.

- Clique em **Install** [Instalar].
- Quando a instalação terminar, clique em **Quit** [Sair].

Criação da impressora desktop para uma rede

- Ative o **Seletor** no menu Apple e aguarde a impressora de rede aparecer.
- Selecione o ícone **LaserWriter8** e destaque o nome da impressora (número de identificação do servidor da impressora).
- Clique em **Create** [Criar].
- Feche o **Seletor**.

Nota: Se for necessário confirmar o nome da impressora, pressione o botão de teste do servidor da impressora (1) para imprimir as folhas de configuração com as informações da rede.



(continua na próxima página)

Instalação em Macintosh: apenas modelo C5400n

Software, OS 9.1+ (cont.)

Criação da impressora desktop para USB

- Mac OS 9.0.4:** Navegue até o disco rígido local → **Apple Extras** → **Apple LaserWriter Software**.
- Mac OS 9.1+:** Navegue até o disco rígido local → **Application** [Aplicativo] (Mac OS 9) → **Utilities** [Utilitários].
- Clique duas vezes no ícone **Desktop Printer Utility** [Utilitário de impressora de mesa].
- Realce **Printer (USB)** [Impressora (USB)] em **Create Desktop** [Criar mesa].
- Na caixa suspensa, selecione **LaserWriter 8** e clique em **OK**.
- No arquivo de descrição da impressora PostScript® (PPD) [**PostScript Printer Description (PPD)**], clique em **Change** [Alterar].
- Certifique-se de que a pasta **Printer Descriptions** [Descrições das impressoras] esteja selecionada na caixa suspensa.
- Realce o modelo da impressora e, em seguida, clique em **Select** [Selecionar].
- Em **USB Printer Selection** [Seleção de impressora USB], clique em **Change** [Alterar].
- Realce o modelo da impressora em questão e clique em **OK**.
- Clique em **Create** [Criar]. O ícone da impressora aparecerá na área de trabalho.
- Clique em **Save** [Salvar].

Acesso aos recursos avançados

Mac OS 9.0.4 e superior

- Selecione **File** [Arquivo] no menu da área de trabalho.
- Clique em **Print Desktop** [Área de trabalho de impressão] no menu suspenso.

- Selecione **Plugin Preferences** [Preferências de plugin] no menu suspenso.
- Marque **Print Time Filters** [Filtros de tempo de impressão] **Job Accounting** [Contabilidade de trabalhos] e **Job Type** [Tipo de trabalho].
- Clique em **Save Settings** [Salvar configurações]. Clique em **OK**.

Manuais eletrônicos

O CD dos manuais fornecido com a impressora contém dois manuais eletrônicos:

- **Manual do Usuário**

Contém recomendações sobre materiais de impressão, instruções sobre como colocar papel na unidade, informações sobre como usar o menu da impressora, procedimentos para resolução de problemas, especificações, etc.

- **Referência Técnica Mac**

Inclui informações sobre a correlação de cores e como usar as funções e utilitários da impressora.

Para carregar os manuais

Nota: *É necessário ter o programa Adobe® Acrobat® Reader instalado no computador para abrir o Manual Eletrônico.*

- Coloque o CD com as publicações na unidade de CD-ROM.
- Clique duas vezes no ícone do CD exibido na área de trabalho.
- Clique duas vezes nos arquivos PDF para exibí-los diretamente a partir do CD ou arraste-os para a área de trabalho.

Arquivo LeiaMe

Para obter as informações mais recentes sobre o driver da impressora, consulte o arquivo LeiaMe no CD dos drivers fornecido com a impressora.


Instalação em Macintosh: apenas modelo C5400n

Software, OS 10.1 e superior

Instalação do driver

Nota: Não deixe de desativar o software antivírus antes de instalar o driver da impressora.

- Ligue a impressora e, em seguida, ligue o computador.
- Coloque o CD dos drivers fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM.
- Clique duas vezes no ícone do CD exibido na área de trabalho.
- Abra a pasta MAC.
- Abra a pasta Driver Installer (instalação do driver).
- Abra a pasta do seu idioma.
- Clique duas vezes no ícone do **Mac Installer** [Programa de Instalação MAC] e, em seguida, clique em **Continue** [Continuar] e aceite o Contrato de Licença.
- Selecione **Easy Install** (Instalação fácil).



- Quando a instalação terminar, clique em **Quit** [Sair].

Adição da impressora

- Execute o Print Center [Centro de impressão] (**Disco rígido local** → **Applications** [Aplicativos] → **Utilities** [Utilitários] → **Print Center**).
- Clique em **Add Printer** [Adicionar impressora].
- Selecione **IP Printing** [Impressão IP] no menu suspenso.

Nota: Se estiver usando USB (ou Ethertalk) selecione USB (ou Ethertalk) e ignore as etapas a seguir.

- Especifique o endereço IP da impressora.

- No menu suspenso **Modelo da impressora**, selecione o PPD correto para o modelo da impressora. Clique em **Adicionar**.
- Saia do **Print Center**.

Manuais eletrônicos

Consulte página 22.

Arquivo LeiaMe

Para obter as informações mais recentes sobre o driver da impressora, consulte o arquivo LeiaMe no CD dos drivers fornecido com a impressora.

