

JUMP START[®]

MODULAR T5 4 STRIP DOCK



Two foot system

MODULAR T5 4 STRIP DOCK

Thank you for purchasing the Modular T5 4 Strip Dock. This easy-to-use T5 fixture combines up to four T5 Light Strips to create a powerful stand-alone grow fixture. Start small and add on as your garden grows.

WHAT'S INSIDE

- 2 - Docks
- 4 - 18" legs (snap-on)
- 2 - Snap-in hangers


WHAT'S NEEDED

- 4 - Two or Four foot Modular Light Strips (JSFS2/JSFS4)
- 4 - Two or Four foot Snap-on Reflectors (JSFR2/JSFR4)
- 3 - Modular Link Cords (JSFL)

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLING FIXTURE USING THE MODULAR T5 4 STRIP DOCK

1. Snap one strip into one dock. Match the U-shape of the strip with the U-shape grooves on the docking plate. The strip should be silver side face-up, bulb side face-down. Attach the other dock to the other side of the strip.
2. Attach the other strips where applicable. When adding more than a single strip, each strip should be positioned in an alternate male-to-female fashion. Check the docking plate to see whether the first strip is attached to the male or female receptacle through the hole on the docking plate. The reflector that goes next to the first should be flipped so its receptacle faces the opposite direction through the hole in the docking plate. The holes in the end piece will guide you.
3. Insert a third Link Cord to the other two openings on the first docking plate. The result will be two Link Cords forming two loops on one side and one Link Cord forming one loop on the other side. Using the Link Cords allows you to power all four bulbs with a single power. This is optional.
4. Insert the power cord into the next available receptacle.
5. You can link daisy-chain two 2ft systems with the optional Link Cord (JSFL). The 4ft system cannot be daisy-chained.



Connecting Link Cords and Power Cord

HANGING THE MODULAR T5 LIGHT SYSTEM


1. Locate two ceiling joists with a stud finder.
2. Screw an eyebolt or some other means of hanging the reflector securely from the ceiling in to the first joist. Screw a second eyebolt into the other joist to balance hanging the reflector.
3. Attach a chain, rope or other sturdy material to the eyebolts.
4. Lift the T5 by the metal handle hangers and ease it onto the hanging mechanism. Adjust height if necessary. DO NOT lift the T5 using the power cords.



Hang using metal handle hangers

USING THE MODULAR T5 LIGHT SYSTEM AS STAND-ALONE UNIT

1. Insert the four legs into each slot on the two docking plates with the rubber feet pointed down. Push and twist the legs all the way in - failure to insert the legs entirely may result in the system wobbling.



Insert legs in each slot

CARE AND CLEANING

1. Unplug the T5 and allow to cool.
2. Unscrew the bulbs and set aside.
3. Mix warm water and mild soap and apply sparingly to the strips and reflectors with a clean washcloth. Dry system with a second washcloth.
4. Run a dry, soft washcloth over bulbs to remove dust particles.
5. Screw bulbs back into the reflectors.
6. Plug in the power cords.
7. DO NOT immerse the system in water.
8. DO NOT use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the system.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONECTOR MODULAR DE 4 BARRAS T5

Gracias por comprar el conector modular de 4 barras T5. Este accesorio fácil de usar combina hasta 4 barras de iluminación T5 para crear un accesorio de cultivo independiente y potente. Empezar poco a poco y vaya añadiendo barras a medida que crezca su plantación.

COMPONENTES

- 2 - Bases
- 4 - Patas de 16 cm (enganche de clip)
- 2 - Ganchos de anclaje


ELEMENTOS NECESARIOS

- 4 - Barras de iluminación modular de 61 y 122 cm (JSFS2/JSFS4)
- 4 - Reflectores de enganche de clip de 61 y 122 (JSFR2/JSFR4)
- 3 - Cables de enlace modular (JSFL)

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

MONTAJE DEL ACCESORIO MEDIANTE EL CONECTOR MODULAR DE 4 BARRAS T5

1. Acople una barra por conector. Haga coincidir la forma en U de la barra con los surcos con forma en U de la placa de conexión. La barra debe tener la parte plateada hacia arriba y la parte de la bombilla hacia abajo. Acople el otro conector al otro lado de la barra.
2. Acople las otras barras en caso pertinente. Cuando se incorpore más de una barra, cada barra se debe colocar en posición macho-hembra de modo alterno. Compruebe la placa de conexión para ver si la primera barra está acoplada en el receptáculo macho o hembra a través del orificio de la placa de conexión. El reflector que se sitúa cerca de la primera barra debe girarse para que el receptáculo mire en dirección opuesta a través del orificio en la placa de conexión. Los agujeros del extremo le servirán de guía.
3. Inserte un tercer cable de enlace en los otros dos orificios en la primera placa de conexión. El resultado serán dos cables de enlace que forman dos bucles en un lado y un cable de enlace que forma un bucle en el otro lado. Los cables de enlace le permiten alimentar cuatro bombillas con un sola fuente de energía. Esto es opcional.
4. Inserte el cable eléctrico en el siguiente receptáculo disponible.
5. Puede enlazar dos sistemas de 61 cm en serie con el cable de enlace opcional (RJUC). El sistema de 122 cm no puede conectarse en serie.



Conexión de cables de enlace y cable de alimentación


COLGAR EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN MODULAR T5

1. Localice la vigueta del techo con un detector de vigas.
2. Atornille una argolla o cualquier otro elemento de elevación para colgar de modo seguro el reflector desde el techo en la vigueta. Atornille una segunda argolla más abajo de la vigueta para equilibrar el reflector mientras lo cuelga.

3. Acople una cadena, un trinquete de cuerda u otro material resistente a las argollas.
4. Eleve el T5 mediante los enganches de metal e introdúzcalo en el mecanismo colgante. Ajuste la altura si es necesario. No eleve el T5 mediante los cables de alimentación.



Colgado mediante enganches de metal



Inserción de las patas en cada ranura

USO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN MODULAR T5 COMO UNIDAD INDEPENDIENTE

1. Inserte las cuatro patas en cada ranura en las dos placas de conexión con los soportes de goma mirando hacia fuera. Empuje y tuerza las patas hacia dentro. Si no se procede de este modo, el sistema puede tambalear.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Desconecte el T5 y espere a que enfrie.
2. Desenrosque las bombillas y colóquelas a un lado.
3. Mezcle agua templada con jabón suave y aplique la mezcla en pequeñas cantidades sobre las barras y los reflectores con un paño limpio. Seque el sistema con otro paño limpio.
4. Pase un paño limpio y suave sobre las bombillas para retirar las partículas de polvo.
5. Enrosque de nuevo las bombillas en los reflectores.
6. Conecte los cables de alimentación.
7. NO sumerja el sistema en el agua.
8. NO utilice gasolina, disolventes de pintura ni otros productos químicos para limpiar el sistema.

FR MODE D'EMPLOI

CONNECTEUR MODULAIRE À 4 SUPPORTS T5

Merci d'avoir acheté notre connecteur modulaire à 4 supports T5. Cet accessoire facile à utiliser peut accueillir jusqu'à 4 supports d'éclairage T5 afin de créer un accessoire de culture puissant et indépendant. Rajoutez des supports petit à petit au fur et à mesure que vos plantations grandissent!

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 2 - Bases
- 4 - Pieds de 16 cm (crochet à clipser)
- 2 - Crochets de fixation

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES

- 4 - Supports d'éclairage modulaire de 61 et 122 cm (JSFS2/JSFS4)
- 4 - Réflecteurs à crochet à clipser de 61 et 122 (JSFR2/JSFR4)
- 3 - Câbles de raccordement modulaire (JSFL)

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER LE MODE D'EMPLOI

MONTAGE DE L'ACCESSOIRE AU MOYEN DU CONNECTEUR MODULAIRE À 4 SUPPORTS T5

1. Raccordez un support par connecteur. La forme en U du support doit correspondre aux logements en U de la plaque de branchement. La partie argentée du support devra être tournée vers le haut et la partie du néon vers le bas. Branchez l'autre connecteur à l'autre extrémité du support.
2. Le cas échéant, branchez les autres supports. Dans ce cas, chaque support devra être installé de manière alternée selon l'extrémité mâle ou femelle. Vérifiez la plaque de branchement afin de détecter si le premier support est branché sur le réceptacle mâle ou femelle par l'orifice de la plaque de branchement. Le réflecteur qui se trouve près du premier support doit être positionné afin que le réceptacle soit tourné dans la direction inverse par l'orifice de la plaque de branchement. Les orifices de l'extrémité serviront de guide.
3. Introduisez un troisième câble de raccordement sur les deux autres orifices de la première plaque de branchement afin d'obtenir deux câbles de raccordement formant deux boucles d'un côté et un câble de raccordement formant une boucle de l'autre côté. Les câbles de raccordement vous permettent d'alimenter quatre néons au moyen d'une seule source d'alimentation. Cette solution est en option.
4. Introduisez le câble électrique dans le réceptacle disponible suivant.
5. Deux systèmes de 61 cm peuvent être reliés à l'aide du câble optionnel (JSFL). Le système de 122 cm ne peut pas être branché en série.



Branchement des câbles de raccordement et câble d'alimentation

SUSPENDRE LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MODULAIRE T5


1. Localisez la poutre à l'aide d'un détecteur.
2. Vissez un anneau à tige ou tout autre élément afin de suspendre le réflecteur en toute sécurité sur la poutre. Vissez un deuxième anneau sur la partie inférieure afin d'équilibrer le réflecteur lors de la pose.
3. Posez une chaîne, un cliquet à corde ou un autre élément résistant aux anneaux.
4. Soulevez le T5 au moyen des crochets métalliques et posez-le dans le mécanisme à suspendre. Réglez la hauteur si besoin. Il ne faut pas soulever le T5 par les câbles.



Suspension au moyen de crochets métalliques

UTILISATION DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MODULAIRE T5 COMME UNITÉ INDÉPENDANTE

1. Introduisez les quatre pieds dans chaque rainure sur les deux plaques de branchement, les supports en caoutchouc tournés vers l'extérieur. Poussez et tournez les pieds vers l'intérieur. Si vous ne procédez pas de la sorte, le système risque de ne pas être stable.



Introduction des pieds dans chaque rainure

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Éteignez le T5 et laissez-le refroidir.
2. Dévissez les néons et conservez-les.
3. Faites un mélange d'eau tiède et de savon puis appliquez avec soin à l'aide d'un chiffon propre sur les supports et les réflecteurs. Séchez le système à l'aide d'un autre chiffon.
4. Passez un chiffon sec et doux sur la lampe afin de nettoyer la poussière.
5. Revissez les néons sur les réflecteurs.
6. Branchez les câbles d'alimentation.
7. NE PAS IMMÉRER le système dans l'eau.
8. NE PAS UTILISER d'essence, de dissolvants ni d'autres produits chimiques afin de nettoyer le système.

WARRANTY

The Modular T5 Light 4 Strip Dock is guaranteed to the original owner for one year from the date of purchase. Misuse, abuse, or failure to follow instructions is not covered. Do not try to repair any part of the module. Any attempt to do so voids the warranty. If you have a concern, call us at 1-800-634-9990 for a warranty assessment, then contact the original place of purchase for a return. Unauthorized returns will not be accepted. Save your receipt/invoice – a copy is required for all warranty work.

GARANTÍA

El conector modular de 4 barras T5 dispone de una garantía para el propietario original de un año a partir de la fecha de compra. El uso incorrecto, el abuso o el incumplimiento de las instrucciones no se inscriben en el marco de la garantía. No intente reparar ninguna pieza del módulo; de lo contrario, anulará la garantía. Si tiene alguna duda, llámenos al 1-800-634-9990 para que realicemos una valoración de la garantía y, acto seguido, póngase en contacto con el establecimiento original de compra para realizar una devolución. No se aceptarán devoluciones no autorizadas. Guarde su recibo/factura, pues será necesaria una copia para los servicios cubiertos por la garantía.

GARANTIE

Connecteur modulaire à 4 supports T5 est garanti un an, au propriétaire d'origine, à compter de la date d'achat, excepté mauvais usage, utilisation abusive ou non-respect du mode d'emploi. Toute tentative d'ouverture ou de réparation d'une pièce du module entraînera la nullité des droits de garantie. Pour tout renseignement, veuillez appeler le 1-800-634-9990 en vue de l'évaluation de la garantie puis contactez votre magasin pour tout retour. Aucun retour ne sera accepté sans autorisation. Veuillez conserver votre ticket d'achat ; une copie vous sera réclamée en vue des réparations sous garantie.