

BIP SANS FIL & TELECOMMANDE BEEPER

Contenu:

- 1 x Récepteur: Z-07 (Mode de bip)
- 1 x Emetteur: C-1
- 1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil

Vous pouvez commander le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec de différents codes.

Récepteur:

Modèle: Z-07

Mode: Bip

Décodage: code d'apprentissage

Alimentation : 2 x AAA 1.5V piles (Incluse)

Dimension: 77mm x 38mm x 17mm

Emetteur:

Modèle: C-1

Canal: 1 canal

Distance de travail en champ libre: 100m / 300ft (théoriquement)

Codage: code fixé par combinaisons des plots de soudure

Dimension: 58mm x 39mm x 16mm

Alimentation: 1 x 23A -12V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:

1) Presser le bouton de l'émetteur: Le récepteur enverra le bip pour 5 secondes.

2) Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Supprimer tous les codes stockés: Presser le bouton du récepteur et le maintenir pour environ deux secondes jusqu'à ce que LED s'éteind, et puis relâcher le bouton tout de suite, tous les codes stockés sont supprimés avec succès. En ce moment-là, l'émetteur ne peut pas contrôler le récepteur.

3) Apprentissage de la télécommande:

Presser le bouton d'apprentissage du récepteur, LED s'allumera, et le récepteur sera en l'état d'apprentissage. Relâchez le bouton.

Presser un des boutons de la télécommande pour 10 secondes, si LED lentement clignote pour deux fois et puis s'éteind, cela signifie l'apprentissage a réussi. Si LED s'éteindra après sept secondes, cela signifie que l'apprentissage a échoué et le récepteur termine l'état d'apprentissage.

Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.

