

# FAME

## DCT200 Multi-Power Supply

### Manuel d'utilisateur



Merci d'avoir choisi l'alimentation FAME DCT200.

FAME DCT200 est alimentation universelle de haute performance pour alimenter des pédales d'effets. Il peut fournir huit sorties 9V DC, une sortie 12V DC et une sortie 12V AC.

Chaque sortie est complètement isolé et a une protection contre les court-circuit, pour que vous puissiez l'utiliser en toute sécurité.

Les DIP switches de 1 à 8 correspondent respectivement aux sorties DC 1 à 8 .

Il peut fournir 1600mA de puissance totale régulée.

Le transformateur supérieur est exempt de bruits et de buzz

Main Features:

1. LED de mise sous tension de l'appareil
2. 115V/230V Switch pour choisir la tension.
3. Huit sorties 9V DC , Une sortie 12V DC et Une sortie 12V AC , toutes les tensions peuvent être ajustées par les DIP switch ou les boutons sur le DCT200
4. puissance maximale de 1600mA.

**Avant d'utiliser cet appareil,  
veuillez prêter attention aux paramètres suivants !**

| DIP Switch: NORMAL |            |              |
|--------------------|------------|--------------|
| Output             | DC Voltage | Max. Current |
| 1~4                | 9V         | 100mA        |
| 5~6                | 9V         | 250mA        |
| 7~8                | 9V         | 100mA        |

| DIP Switch: ON |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| Output         | DC Voltage       | Max. Current |
| 1~4            | 12.3V            | 60mA         |
| 5~6            | 14.5V/12V        | 50mA/200mA   |
| 7~8            | Adjustable 4V~9V | 100mA        |

| DIP Switch: NORMAL or ON |         |              |
|--------------------------|---------|--------------|
| Output                   | Voltage | Max. Current |
| AC                       | 12V AC  | 250mA        |
| DC                       | 12V DC  | 250mA        |