

Manuel d'utilisation du SC403




Table des matières

- I. Avant l'installation**
- II. Gestion du SC 403**
 - A. Procédure d'enregistrement.**
 - i. Enregistrement de la carte**
 - ii. Enregistrement du code**
 - B. Vérification d'utilisateur**
 - a. Vérification de la carte**
 - b. Vérification du code**
 - C. Enregistrer un administrateur**
 - D. Supprimer un utilisateur**
 - E. Options**
 - a. Options du système**
 - i. Réglage de l'heure**
 - ii. Changer le format de la date et l'heure**
 - iii. Options avancées**
 - b. Alimentation**
 - i. Redémarrage**
 - ii. Stand by**
 - iii. Délai / Délai d'inactivité de la serrure**
 - iv. Délai de sonnerie**
 - v. Programmation de la sonnerie**
 - vi. Bouton de sortie**
 - c. Options de communication**
 - d. Options de log**
 - e. Auto test**
 - F. Gestion des clés USB**
 - a. Télécharger les logs**
 - b. Télécharger/envoyer les données utilisateurs**
 - c. Télécharger/envoyer des SMS**
 - G. Informations système**

I. Avant l'installation


Ce fichier comporte des informations pertinentes, ne pas lire ces instructions pourrait causer des dommages permanents en cas de mauvais paramétrage.

Vue du clavier



Fenêtre de démarrage

Lorsque vous branchez votre chargeur 12 V la fenêtre de démarrage démarrera automatiquement comme ci-dessous :



II. Gestion du SC 403

A. Procédure d'enregistrement


a. Enregistrement d'utilisateur

Vous pouvez enregistrer un utilisateur sur le SC 403 comme n'importe qui peut s'enregistrer sans administrateur car l'administrateur n'est pas enregistré. Si l'administrateur est enregistré sur le SC 403 il devra s'authentifier à chaque procédure d'enregistrement et de suppression.

i. Enregistrement ID.

1. Presser Menu pour accéder au menu.

2. Sélectionner gestion des utilisateurs et presser F4/OK



3. Sélectionner Enregistrer un utilisateur et presser F4/OK

```
User Manage ▼  
▶ Enroll User  
FPCard Mng  
Enroll Admin
```

4. Sélectionner enregistrer ID et presser F4/OK

```
Enroll User ▼  
▶Reg ID  
Enroll Pwd
```

5. Une nouvelle fenêtre apparaît avec un nouveau numéro ID

```
New enroll  
Enroll No: 00001  
ESC OK
```

Note : Un nouveau numéro ID apparaît a chaque enregistrement.

6. Presser F4/OK pour confirmer le nouvel ID

7. Le SC 403 demande la présentation de la carte

```
New enroll  
Show the card  
User ID:00001  
ESC OK
```

8. Passer la carte devant le lecteur, le SC 403 affichera le nombre de cartes enregistrées.

9. Presser F4/OK pour confirmer l'identification de la carte ID.

```
New Enroll  
CARD0001234567  
User ID: 00010  
ESC OK
```

10. Le SC 403 vous demandera de sauvegarder votre identifiant de carte ID.

```
New enroll  
000001-C  
  
ESC          OK (Save)
```

11. Presser F4/OK pour sauvegarder la nouvelle information de carte ID

12. Le SC 403 vous demande continuer à enregistrer de nouveaux utilisateurs

```
New enroll  
Continue?  
  
ESC          OK
```

Note : Si vous souhaitez continuer à enregistrer les utilisateurs presser F4/OK et suivez la même procédure.

13. Si vous avez terminé d'enregistrer les utilisateurs presser F1/ESC. Vous retournerez au menu d'enregistrement utilisateur.

```
Enroll User ▼  
►Reg ID  
Enroll Pwd
```


Presser F1/ESC trois fois pour retourner au menu.

ii. Enregistrement de code


Note : Enregistrer un code si une procédure similaire pour enregistrer une carte avec quelques petites différences.

1. Presser menu pour accéder au menu.

2. Sélectionnez la gestion d'utilisateur et presser F4/OK




3. Descendez à enregistrement du code et presser F4/OK. L'écran suivant apparaîtra.




Note : si vous êtes le premier utilisateur à s'enregistrer sur le SC 403 il vous sera assigné le numéro 0001. Sinon un autre numéro vous sera assigné, autrement vous pouvez choisir votre numéro.

4. Presser F4/OK

5. Le SC 403 vous demandera un code à 4 chiffres, tapez le et presser F4/ok




6. Le SC 403 vous demandera de confirmer le code a 4 chiffres, entrez le et presser F4/OK.



```
New Enroll
Input Pwd ****
Pwd Affirm ____
```

7. Le SC 403 vous demandera de sauvegarder votre code.




```
New enroll
000001-P

ESC          OK (Save)
```

8. Presser F4/ok pour confirmer le nouvel enregistrement de code.

9. Le SC 403 vous proposera d'enregistrer de nouveaux codes.




```
New enroll
Continue?

ESC          OK
```

Note : si vous souhaitez continuer a enregistrer des codes presser F4/OK et suivez la procédure.

10. si vous souhaitez terminer les enregistrements de codes presser F1/ESC. Vous retournerez au menu gestion des utilisateurs.




```
Enroll User ▼
►Reg ID
Enroll Pwd
```

11. Presser 3 fois sur F1/ ESC pour revenir au menu.

B. Vérification des utilisateurs

Quand un utilisateur souhaite entrer il doit passer sa carte devant le lecteur. Si la carte est reconnue le SC 403 fera un bip, dira merci et affichera sur l'écran que vous avez été vérifié.




```
Verify  
  
Pin: 00001  
  
Verified.
```

b. Vérification du code


Quand un utilisateur souhaite entrer en utilisant son code, il doit saisir son numero ID.

Quand le SC 403 aura reconnu son ID le SC 403 demandera un code à 4 chiffres.



```
Pwd Affirm  
  
Input Pwd ____
```

Entrez le et presser F4/OK. Si le SC403 reconnait le code à 4 chiffres il dira merci et affichera que vous êtes vérifié.




```
Verify  
  
Pin: 00002  
  
Verified.
```

C. Enregistrer un administrateur

Quand un administrateur est enregistré, il aura des privilèges spécifiques. Les 3 types d'administrateurs se répartissent entre l'administrateur, le superviseur, l'enregistreur. Un administrateur peut effectuer toutes les opérations exceptée les options avancées et l'enregistrement d'autres administrateurs. Un superviseur a accès a toutes les fonctions. Un enregistreur a l'autorisation d'enregistrer et d'effacer les utilisateurs du système.


1. Presser menu pour accéder au menu.

2. sélectionner la gestion d'utilisateur et presser F4/OK



```
Menu ▼  
►User Manage  
Options  
PenDrive Mng
```

3. Sélectionnez Enregistrer un administrateur et presser F4/OK. Le menu suivant apparaît.




A screenshot of a menu titled 'Enroll Admin'. The menu contains three options: 'Enroll Admin', '►Reg ID', and 'Enroll PWD'. The '►Reg ID' option is highlighted with a right-pointing arrow.

Note : Vous pouvez enregistrer par code ou carte.

4. Sélectionnez Enr ID et presser F4/OK.


5. Le SC403 vous proposera de sélectionner un administrateur, un superviseur ou un enregistreur. Sélectionnez Superviseur et presser F4/OK.



A screenshot of a menu titled 'Admin Accredited'. The menu contains three options: 'Admin Accredited', 'Admin', and 'ESC'. The 'Admin' option is highlighted with a right-pointing arrow. There is also an 'OK' option on the right side of the menu.

Note : Il est recommandé de sélectionner le statut de superviseur afin d'avoir un contrôle total de la machine.

6. Un nouvel enregistrement apparaîtra avec un nouveau numéro ID. Presser F4/OK.



A screenshot of a menu titled 'New Enroll'. The menu contains two options: 'New Enroll' and 'Enroll No 00001'. The 'Enroll No 00001' option is highlighted with a right-pointing arrow. There is also an 'ESC' option on the left and an 'OK' option on the right side of the menu.

7. Le SC 403 vous proposera de vérifier la carte qui doit être reconnue.

```
New enroll
Show the card
User ID:00001

ESC
```

8. Passez la carte devant le lecteur. Le SC403 affichera le numéro de la carte qui doit être reconnue.

```
New Enroll
CARD0001234567
User ID: 00010
ESC OK
```

9. Presser F4/OK pour confirmer la confirmation de la carte.

10. Le SC 403 vous proposera de sauvegarder la carte.

```
New enroll
000001-C

ESC          OK (Save)
```

11. Presser F4/OK pour sauvegarder la carte.

12. Le SC 403 vous proposera d'enregistrer de nouveaux utilisateurs.

```
New enroll
Continue?

ESC          OK
```


Note : Si vous souhaitez enregistrer de nouveaux utilisateurs presser F4/OK et suivez la procédure.

13. Si vous avez terminé d'enregistrer de nouveaux utilisateurs presser F1/Esc. Vous retournerez au menu d'enregistrement d'utilisateurs. Presser 3 fois de suite et vous retournerez au menu de départ.


D. Effacer les utilisateurs.

1. Presser MENU.


2. Sélectionner Gestion d'utilisateur et presser F4/OK.



3. Sélectionner Effacer et presser F4/OK.



4. Entrer le numéro ID de l'utilisateur que vous souhaitez effacer et presser F4/OK.



5. Le SC 403 vous proposera de confirmer Le numéro ID de l'utilisateur. Si il est correct il s'affichera, pressez sur F4/OK.

```
UnReg ID
00001-C

ESC    OK
```

6. Le SC 403 vous proposera de confirmer le numéro ID de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer une seconde fois, si il est correct pressez F4/OK.

```
Del User
00001

ESC    OK
```

7. Le SC 403 vous proposera de confirmer le numéro ID de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer une dernière fois, si il est correct presser F4/OK.

```
Del User
Delete ?

ESC
```

8. Une fois la procédure terminée Le SC 403 retournera au menu de gestion des utilisateurs.

```
User Manage ▼
Enroll User
Enroll Admin
►Delete
```

9. Pour retourner au menu de départ presser F4/OK deux fois.

10. Vous avez terminé la procédure de suppression.

E. Options

a. Options système


i. Réglages du jour et de l'heure.

1. Pour changer le jour et l'heure, presser Menu.


2. sélectionnez Options et presser F4/OK



3. Sélectionnez Options et presser F4/OK.



4. Sélectionner la date et l'heure et presser F4/OK.



5. Régler la date dans ce format AAAA-MM-JJ 24H, utilisez les flèches ▲/▼ et le clavier pour modifier la date et l'heure.

```
YYYY-MM-DD 24H
2008- 4 - 1
20:26: 4

ESC      OK
```

6. Ensuite presser F7/OK pour confirmer la date et l'heure. Le SC 403 retournera aux options système.

```
System Opt
►Date Time
Fmt MM-DD-YY
Adv Option
```

- ii. **Changer le format de la date et l'heure.**
 - 1. Dans le menu options système utilisez la flèche pour sélectionner FMT et pressez F4/OK.
 - 2. Utilisez les flèches pour sélectionner un nouveau format d'heure.
 - 3. Quand le bon format apparait pressez F7/OK.
- iii. **Options avancées.**
 - a. En sélectionnant ces options vous pourrez modifier le volume ou modifier des privilèges. Ci-dessous une liste des options :

Reset : Restaurer la configuration d'usine sans effacer la base de données de cartes et de codes.

Effacer les logs : Supprimer les logs de passages sans effacer la base de données de cartes et de codes.

Effacer toutes les données : Effacer les logs et les bases de données carte et code.

Supprimer les privilèges administrateur : Modifier tous les administrateurs en utilisateur.

Voix : Activer ou supprimer la voix

MAJ Firmware : Maj par clé USB du firmware SC403.


Workcode :??????????????

Son clavier ; Activer ou désactiver le bip clavier.

Réglage du volume de la voix.

b. Alimentation

Ces options vous permettent de régler le délai du stand by ou l'extinction de la pointeuse a des heures programmées. Vous pouvez régler ces options en les sélectionnant puis en appuyant sur F4/OK puis sélectionner la gestion de l'alimentation. Un bref descriptif vous expliquera les actions de ces options.



Arret

Cette option permet un arrêt complet du SC 403 a des heures prédéfinies.

Stand by

Vous pouvez déterminer si le SC 403 reste allumé en permanence ou si il bascule en stand by après une période définie. Si vous sélectionnez 1 minute, le fait de ne pas toucher une touche durant 1 minute basculera le SC 403 en stand by.


Délai de la sonnette

Cette option réglera le délai pendant lequel la sonnette retentira.

Bouton de sécurité : Si vous sélectionnez oui, personne ne pourra eteindre le SC 403, si vous sélectionnez non, le SC 403 pourra être éteind.

c. Options de communication

Ces options vous permettent de configurer la connexion internet jusqu'au PC.



Adresse IP

L'adresse IP par défaut est 192.168.1.201 mais vous pouvez la modifier.

Net Mask

Le net Mask par défaut est 255.255.255.0 mais vous pouvez la modifier

Passerelle

Le réglage par défaut est 0.0.0.0 mais vous pouvez la modifier.

Vitesse

Vous pouvez régler la vitesse de transfert 10M-F, 10M-H, 100M-F, 100M-H. Par défaut le réglage est sur Auto.

Baud rate

Vous pouvez sélectionner la vitesse : 9600, 19200, 38400, 57600 115200.

Numéro du SC 403

Le numéro d'identité du SC 403, Il est compris entre 1 et 255.

RS232/RS485

Cette option vous permet de choisir un mode de communication.

Mot de passe réseau

Sécurisez la connexion réseau par mot de passe. Un redémarrage est nécessaire pour l'activer.

d. Options de logs

Si vous sélectionnez cette option ce menu apparaîtra



Alarme de supervision de log

Quand un certain nombre de log est atteint une alarme prévient de la nécessité de télécharger les logs sans quoi ils seront écrasés.

Alarme de log de présence :

Quand un certain nombre de log de présence est atteint une alarme prévient de la nécessité de télécharger les logs sans quoi ils seront écrasés.

Double passage de carte :

Si un utilisateur passe deux fois sa carte par erreur dans la minute il sera enregistré comme une entrée et une sortie une minute après. En réglant un délai de double passage de carte sur 3 le SC 403 ne tiendra pas compte d'un deuxième passage de carte dans les 3 minutes qui suivront le premier passage.

e. Auto test

Cette option vous permet de tester la machine et d'en régler le fonctionnement.

Le fait d'avoir une alimentation instable durant le test peut endommager le SC 403.

E. Gestion de la clé USB

La clé UB vous permet de télécharger les logs de passage et les données des utilisateurs.

a. Télécharger les logs de passage.

Brancher la clé USB sur le port, presser Menu, descendre jusqu'à gestion de la clé USB et presser F4/OK. Sélectionnez téléchargement des logs



Le téléchargement démarrera le procédé, le SC 403 vous informera de la fin du téléchargement. Vous pouvez retirer la clé.

b. Télécharger / envoyer les données utilisateur

Le procédé téléchargement des données utilisateur est similaire au téléchargement des logs par clé USB.

Pour l'envoi de données utilisateur, vous devrez sélectionner Envoi utilisateurs.

c. Téléchargement / envoi de SMS

Pour télécharger des SMS vous devez brancher la clé USB sur le port USB, aller dans le Menu gestion d utilisateurs. Descendez a l'option Télécharger SMS et presser F4/OK.

Quand le téléchargement est terminé le SC 403 vous avertira.
Le procédé d'envoi de SMS est identique, vous devrez cliquer sur
Envoi SMS. A la fin de l'envoi le SC 403 vous avertira de la fin de
l'envoi.

G. Informations système

Nombre d'utilisateur : Nombre total d'utilisateur enregistré

**Log de présence : Nombre d'enregistrements enregistrés dans le
système.**

Nombre d'administrateur : Nombre d'administrateurs enregistrés.

**Info espace libre : Rappel de l'espace libre concernant chaque partie
(données utilisateur, logs etc..)**

DEV info : Informations SC 403