

Q90D™

Digital Combination TTY / VCO
with Text Answering Machine



This Quick Guide will help you to get started with your new Q90D. Please read the Operating Instructions booklet to learn more about the advanced features of the Q90D.

Quick Guide

**Ameriphone products are manufactured by
Clarity®, a Division of Plantronics, Inc.**

4289 Bonny Oaks Dr., Ste. 106,

Chattanooga, TN 37406

VOICE (800) 426-3738

TTY (800) 772-2889

www.clarityproducts.com

Installing and Using Your Q90D

Setting Up Your Q90D

Lock Switch

1. Slide the LOCK switch (which is located on the right side of the unit below the ESC key) to the OFF position before using your Q90D.
2. Slide the LOCK switch to the ON position before moving the Q90D to another location.

Turning the Q90D ON and OFF

1. To turn ON the Q90D, press the Power key.
2. To turn OFF the Q90D, hold down CTRL and press Power again.

Placing TTY Calls

Dialing Manually from the Q90D Keyboard

1. Turn ON the Q90D.
2. Press F1 and type in a phone number.
3. Press Return and after the call is answered, start typing.
4. To turn OFF the Q90D, hold down CTRL and press Power. To hang up and make another call, hold down CTRL and press F1 instead.

Dialing from the Q90D Phone Directory

1. Turn ON the Q90D.
2. Press F1 to enter DIAL mode.
3. Type the name of the person you are calling or press one of the Arrow keys until the desired name appears.
4. Press Return to DIAL the name that you have selected.
5. After the call is answered, start typing.
6. To turn OFF the Q90D, hold down CTRL and press Power. To hang up, hold down CTRL and press F1 instead.

Dialing from a Digital Cellular or Cordless Telephone

1. Connect the cell or cordless phone to the Q90D using the phone cord.
2. Turn ON the Q90D.
3. DIAL the telephone number using the cellular or cordless telephone.
4. When the call is answered, start typing.
5. To turn OFF the Q90D, hold down CTRL and press Power.

Receiving Calls

Receiving Calls Using a Standard Analog Telephone Line

1. When there is an incoming call, the built-in RING FLASHER flashes.
2. Press the Spacebar to answer.
3. Begin typing.
4. To turn OFF the Q90D, hold down CTRL and press Power.

Receiving Calls in Cell Phone Standby Mode When a Phone is Already Connected to the Q90D

1. Plug the cellular telephone or cordless phone into the Q90D.
2. Turn ON the Q90D, hold down CTRL and press F3.
3. When a call comes in and the CELL FLASHER light flashes, turn ON your cellular or cordless telephone.
4. Press the Spacebar and start typing.
5. When finished, turn OFF the cellular or cordless phone.
6. Hold down CTRL and press F3 to return to the cell phone Standby mode or turn OFF the Q90D by holding down CTRL and pressing Power.

Receiving Calls Using a Digital Cellular or Cordless Telephone When a Phone is Not Already Connected to the Q90D

1. When you know that a call is coming in, connect your cell phone or cordless phone to the Q90D with a connecting cord.
2. Turn ON your cell phone or cordless phone.
3. Press Power to turn ON your Q90D.
4. Type your response.
5. When you are finished with the conversation, turn OFF the cellular or cordless telephone.
6. To turn OFF the Q90D, hold down CTRL and press Power.



4289 Bonny Oaks Dr., Ste. 106, Chattanooga, TN 37406

(800) 426-3738 VOICE

(800) 772-2889 TTY

website: www.clarityproducts.com

© 2004 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. Ameriphone, Amplifying Your Life, Clarity, Clarity Power, Clarity Power Control and Walker are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc.

Q90D™

Appareil numérique TTY / VCO
à répondeur textuel



Ce guide abrégé vous aidera à commencer à utiliser votre nouveau Q90D. Veuillez lire le mode d'emploi fourni avec l'appareil pour mieux connaître les fonctionnalités avancées du Q90D.

Guide abrégé

**Les produits Ameriphone sont fabriqués par
Clarity®, une filiale de Plantronics, Inc.**

4289 Bonny Oaks Dr., Ste. 106,

Chattanooga, TN 37406

VOICE (800) 426-3738

TTY (800) 772-2889

www.clarityproducts.com

Installation et utilisation de votre Q90D

Configuration de votre Q90D

Bouton LOCK

1. Mettez le bouton LOCK (sur la droite de l'appareil, en-dessous de la touche ESC) en position OFF avant de commencer à utiliser votre Q90D.
2. Mettez le bouton LOCK en position ON si vous transportez le Q90D.

Pour allumer et éteindre le Q90D

1. Pour allumer le Q90D, appuyez sur la touche Power.
2. Pour éteindre le Q90D, maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez de nouveau sur Power.

Pour effectuer des appels TTY

Composition manuelle sur le clavier du Q90D

1. Allumez le Q90D.
2. Appuyez sur FI et composez un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur Return, et quand l'appel a été reçu, commencez à taper.
4. Pour éteindre le Q90D, maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez sur Power. Pour raccrocher et effectuer un autre appel, maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez sur FI.

Composition à partir du répertoire téléphonique du Q90D

1. Allumez le Q90D.
2. Appuyez sur FI pour passer au mode DIAL (composition).
3. Tapez le nom de la personne que vous désirez appeler, ou appuyez sur une des touches fléchées jusqu'à ce que vous voyiez son nom s'afficher.
4. Appuyez sur Return pour composer le numéro correspondant au nom choisi.
5. Une fois que l'appel a été pris, commencez à taper.
6. Pour éteindre le Q90D, maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez sur Power. Pour raccrocher, maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez sur FI.

Composition à partir d'un téléphone cellulaire ou sans fil

1. Raccordez le téléphone cellulaire ou sans fil au Q90D à l'aide du cordon téléphonique.
2. Allumez le Q90D.
3. Composez le numéro sur le téléphone cellulaire ou sans fil.
4. Une fois que l'appel a été pris, commencez à taper.
5. Pour éteindre le Q90D, maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez sur Power.

Pour recevoir des appels

Pour recevoir des appels sur une ligne téléphonique analogique standard

1. Quand on vous appelle, le témoin RING FLASHER intégré clignote.
2. Appuyez sur la barre d'espace pour répondre.
3. Commencez à taper.
4. Pour éteindre le Q90D, maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez sur Power.

Pour recevoir des appels en mode disponibilité téléphone cellulaire (Standby) quand un téléphone est déjà connecté au Q90D

1. Reliez le téléphone cellulaire ou sans fil au Q90D.
2. Allumez le Q90D, maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez sur F3.
3. Quand vous recevez un appel et que le témoin CELL FLASHER clignote, allumez votre téléphone cellulaire ou sans fil.
4. Appuyez sur la barre d'espace et commencez à taper.
5. Quand vous avez terminé, éteignez le cellulaire ou le téléphone sans fil.

6. Maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez sur F3 pour revenir au mode « disponibilité téléphone cellulaire », ou éteignez le Q90D en maintenant la touche CTRL enfoncée et en appuyant sur Power.

Pour recevoir des appels avec un téléphone numérique cellulaire ou sans fil qui n'est pas encore connecté au Q90D

1. Quand vous savez qu'on vous appelle, raccordez votre téléphone cellulaire ou sans fil au Q90D avec un cordon.
2. Allumez votre téléphone cellulaire ou sans fil.
3. Appuyez sur Power pour allumer votre Q90D.
4. Tapez votre réponse.
5. Quand vous avez terminé la conversation, éteignez le téléphone cellulaire ou sans fil.
6. Pour éteindre le Q90D, maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez sur Power.



4289 Bonny Oaks Dr., Ste. 106, Chattanooga, TN 37406

(800) 426-3738 VOICE

(800) 772-2889 TTY

website: www.clarityproducts.com

© 2004 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Ameriphone, Amplifying Your Life, Clarity, Clarity Power, Clarity Power Control et Walker sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Plantronics, Inc.

Q90D™

Combinación digital TTY/VCO
con contestador automático de texto



Esta Guía Rápida le ayudará a familiarizarse con su nuevo Q90D. Lea las instrucciones de operación para aprender más acerca de las funciones avanzadas del Q90D.

Guía Rápida

**Los productos Ameriphone son manufacturados por
Clarity®, filial de Plantronics, Inc.**

4289 Bonny Oaks Dr., Ste. 106,

Chattanooga, TN 37406

VOICE (800) 426-3738

TTY (800) 772-2889

www.clarityproducts.com

Instalando y usando su Q90D

Configurando su Q90D

Interruptor Lock

1. Deslice el interruptor LOCK (que está ubicado en el lado derecho de la unidad debajo de la tecla ESC) a la posición OFF antes de usar su Q90D.
2. Deslice el interruptor LOCK a la posición ON antes de mover el Q90D a otro lugar.

Encendiendo y apagando el Q90D

1. Para encender el Q90D, presione la tecla Power.
2. Para apagar el Q90D, mantenga presionada la tecla CTRL y presione Power nuevamente.

Haciendo llamadas TTY

Marcando manualmente con el teclado del Q90D

1. Encienda el Q90D.
2. Presione FI e ingrese el número de teléfono con el teclado.
3. Presione Return y después de que la llamada es contestada, comience a escribir con el teclado.
4. Para apagar el Q90D, mantenga presionada la tecla CTRL y presione Power. Para colgar y hacer otra llamada, mantenga presionada la tecla CTRL y presione FI.

Marcando desde el directorio telefónico del Q90D

1. Encienda el Q90D.
2. Presione FI para entrar en modo DIAL.
3. Escriba el nombre de la persona que está llamando o presione una de las teclas de Flechas hasta que aparezca el nombre deseado.
4. Presione Return para MARCAR el nombre que seleccionado.
5. Después de que la llamada es contestada, comience a escribir con el teclado.
6. Para apagar el Q90D, mantenga presionada la tecla CTRL y presione Power. Para colgar, mantenga presionada la tecla CTRL y presione FI.

Marcando desde un teléfono inalámbrico o celular digital

1. Conecte el teléfono inalámbrico o celular al Q90D usando el cable telefónico.
2. Encienda el Q90D.
3. MARQUE el número de teléfono usando el teléfono inalámbrico o celular.
4. Cuando la llamada es contestada, comience a escribir con el teclado.
5. Para apagar el Q90D, mantenga presionada la tecla CTRL y presione Power.

Recibiendo llamadas

Recibiendo llamadas usando una línea telefónica estándar analógica

1. Cuando recibe una llamada, parpadea el RING FLASHER integrado.
2. Presione la barra espaciadora para contestar.
3. Comience a escribir con el teclado.
4. Para apagar el Q90D, mantenga presionada la tecla CTRL y presione Power.

Recibiendo llamadas en modo Standby de teléfono celular cuando un teléfono ya está conectado al Q90D

1. Conecte el teléfono celular o inalámbrico al Q90D.
2. Encienda el Q90D, mantenga presionada la tecla CTRL y presione F3.
3. Cuando entra una llamada y la luz CELL FLASHER parpadea, encienda su teléfono celular o inalámbrico.
4. Presione la barra espaciadora y comience a escribir con el teclado.
5. Cuando termine, apague el teléfono celular o inalámbrico.
6. Mantenga presionada la tecla

CTRL y presione F3 para regresar al modo Standby de teléfono celular o apague el Q90D manteniendo presionada la tecla CTRL y presionando Power.

Recibiendo llamadas usando un teléfono celular digital o inalámbrico cuando no esté conectado al Q90D

1. Cuando sepa que está recibiendo una llamada, conecte su teléfono celular o inalámbrico al Q90D con un cable de conexión.
2. Encienda su teléfono celular o inalámbrico.
3. Presione Power para encender su Q90D.
4. Escriba su respuesta con el teclado.
5. Cuando haya terminado la conversación, apague el teléfono celular o inalámbrico.
6. Apague el Q90D, mantenga presionada la tecla CTRL y presione Power.



4289 Bonny Oaks Dr., Ste. 106, Chattanooga, TN 37406

(800) 426-3738 VOICE

(800) 772-2889 TTY

website: www.clarityproducts.com

© 2004 Plantronics, Inc. Todos derechos reservados. Ameriphone, Amplifying Your Life, Clarity, Clarity Power, Clarity Power Control y Walker son marcas de comercio o marcas registradas de Plantronics, Inc.