

- \* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
- \* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-08463A  
Lithuanian. 11/2005. Rev. 1.0

**SAMSUNG**

**SGH-E330N**  
**Vartotojo vadovas**





# Svarbi saugos informacija



Nesilaikyti toliau pateikt saugos priemoni gali  
bti pavojinga ar neteista.

## Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami. Pirmiausia sustokite.

## Telefoną išjunkite pildami degalus.

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

## Išjunkite lėktuve

Belaidžiai telefonai gali sukelti trukdžius. Telefoną naudoti skrydžio metu yra neteisėta ir pavojinga.

## Išjunkite telefoną būdami greta medicinos įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo dažnių bangoms. Vadovaukitės galiojančiais nurodymais ir taisyklėmis.

## Trikdymas

Trikdymai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

## Laikykitės specialių taisyklių

Laikykitės visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada išjunkite telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

## Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

## Praktiškas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas išjungtas, jo antenos nelieskite be reikalo.

## Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką .

## Telefoną laikykite vaikams neprieinamose vietose

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

## Priedai ir akumulatoriai

Naudokite tik "Samsung" patvirtintus priedus ir akumulatorius. Naudojant nepatvirtintus priedus gali būti pažeistas jūsų telefonas ir tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali susprogti, jei akumulatorius pakeliamas kitu netinkamo tipo akumulatoriumi.
- Panaudotus akumulatorius išmeskite laikydamiesi gamintojo instrukciją.

## Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Išsamesnės informacijos apie saugumą ieškokite "Sveikatos ir saugos informacija" žr. 65 psl.



# Apie šį vadovą

Šiame vartotojo vadove pateikiama glausta informacija apie telefono naudojimą. Jei norite greitai išmokti pagrindines telefono funkcijas, žiūrėkite skyrius "Pradžią" ir "Žingsnis už telefono ribų".

Šiame vadove naudojamos šios instrukcijų piktogramos:



Parodo, kad reikia atkreipti dėmesį į toliau pateiktą informaciją apie saugumą ar telefono funkcijas.



Parodo, kad papildomos informacijos rasite nurodytuose puslapiuose.



Parodo, kad norint pasiekti nurodytą pasirinktį reikia paspausti naršymo mygtukus ir tada ją pasirinkti.



Parodo telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ **ž** ].



Parodo programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Paprastas, kompaktiškas dizainas su vidine antena**  
"Samsung" efektyvi vidinės antenos technologija užtikrina geriausią garso kokybę nenaudojant erzinančios išorinės antenos.

## Specialios telefono funkcijos



- **Fotoaparatas**  
Telefone įmontuotą fotoaparataž naudokite nuotraukoms fotografuoti.



- **WAP naršyklė**  
Bevielė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius medijos failus.

- **Balso aiškumas**

Balso aiškumo funkciją naudokite pokalbio garsui ir aiškumui padidinti net būdami minioje.



- **Telefonų knyga**

Išsaugokite kontaktų namų, biurų arba mobiliųjų telefonų numerius.



- **Sužinokite, kas skambina, matydami skambintojo ID nuotrauką**

Pamatykite, kas jums skambina, nes ekrane rodoma skambintojo nuotrauka.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**

Siųskite ir priimkite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais ir garsais.



- **Kalendorius ir darbų sąrašas**

Sekite savo kasdienes ir mėnesines tvarkaraščius bei užduotis.



- **Balso įrašymas**

Įrašykite balso įrašus ar garsus.



- **Java**

Mėgaukitės įdiegtais Java™ žaidimais ir atsisiskite naują.



- **Laikmatis ir chronometras**

Skaičiuokite laiką, likusį iki tam tikro įvykio, ar laiką, kurio reikia užduočiai ar darbui atlikti.

# Turiny

## **Išpakavimas 6**

*Išitikinkite, kad turite visas dalis*

## **Jūsų telefonas 6**

*Mygtukai, funkcijos ir vietos*

## **Pradžia 7**

*Pirmi telefono naudojimo veiksmai*

Telefono paruošimas ir įkrovimas..... 7

Įjungimas ar išjungimas..... 8

Mygtukai ir ekranas..... 9

Meniu funkcijų pasiekimas..... 11

Telefono pritaikymas sau..... 12

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius..... 13

## **Žingsnis už telefono ribų 14**

*Pradėkite naudotis nuo savo kameros, muzikos, žaidimų ir kitų specialiųjų funkcijų*

Fotoaparato naudojimas..... 14

Naršymas internete..... 15

Telefonų knygos naudojimas..... 15

Žinučių siuntimas..... 16

Žinučių peržiūra..... 17

Tvarkaraščio tvarkymas..... 18

## **Teksto įvedimas 19**

*ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai*

## **Skambinimo funkcijos 22**

*Sudėtingesnės skambinimo funkcijos*

## **Meniu funkcijos 27**

*Visos meniu funkcijos yra išvardytos*

## **Problemų sprendimas 63**

## **Sveikatos ir saugos informacija 65**

## **Turiny 72**

# Meniu funkcijų apžvalga

Jei norite pasiekti meniu režimą, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu>.

## 1 SIM AT\* ▶ 31 p.

### 2 Skambučių įrašai ▶ 31 p.

- 1 Neatsakyti skambučiai ▶ 31 p.
- 2 Gauti skambučiai ▶ 31 p.
- 3 Rinkti numeriai ▶ 31 p.
- 4 Trinti viską ▶ 32 p.
- 5 Skambučių laikas ▶ 32 p.
- 6 Skambučių kainos\* ▶ 32 p.

### 3 Tinklo paslaugos ▶ 33 p.

- 1 Skambučių nukreipimas ▶ 33 p.
- 2 Skambučių uždraudimas ▶ 33 p.
- 3 Laukiantis skambutis ▶ 34 p.
- 4 Tinklo pasirinkimas ▶ 34 p.
- 5 Skambinančio atpažinimas ▶ 34 p.
- 6 Bangos pasirinkimas ▶ 35 p.
- 7 Naudojama linija\* ▶ 35 p.

### 4 Garso nustatymai ▶ 35 p.

- 1 Gaunami skambučiai ▶ 35 p.
- 2 Žinutės ▶ 36 p.
- 3 Maitinimas įjungtas/išjungtas ▶ 36 p.
- 4 Prisijungimo signalas ▶ 36 p.
- 5 Mygtuko signalas ▶ 36 p.

### 4 Garso nustatymai (tęsinys)

- 6 Minutės signalas ▶ 36 p.
- 7 Tylusis režimas ▶ 36 p.
- 8 Įspėjimai skambinant ▶ 37 p.

### 5 Žinutės ▶ 37 p.

- 1 Trumpoji žinutė ▶ 37 p.
- 2 Daugialypė žinutė ▶ 39 p.
- 3 Naujiųjų žinutė ▶ 41 p.
- 4 Standartinės žinutės ▶ 42 p.
- 5 Balso paštas ▶ 42 p.
- 6 Išsiuntinėti ▶ 42 p.
- 7 Nustatymai ▶ 43 p.
- 8 Atminties būseną ▶ 44 p.

### 6 Pramogų aplankas ▶ 45 p.

- 1 Interneto paslaugos ▶ 45 p.
- 2 Pramogos ▶ 47 p.
- 3 JAVA pasaulis ▶ 48 p.

### 7 Užrašinė ▶ 49 p.

- 1 Naujas įrašas ▶ 49 p.
- 2 Kalendorius ▶ 50 p.
- 3 Darbų sąrašas ▶ 51 p.
- 4 Laikrodis ▶ 51 p.
- 5 Žadintuvas ▶ 52 p.
- 6 Balso įrašymas ▶ 53 p.
- 7 Skaičiuotuvai ▶ 54 p.

### 7 Užrašinė (tęsinys)

- 8 Keitiklis ▶ 54 p.
- 9 Laikmatis ▶ 54 p.
- 10 Chronometras ▶ 55 p.

### 8 Kamera ▶ 55 p.

- 1 Nufotografuoti ir išsiųsti ▶ 55 p.
- 2 Mano nuotraukos ▶ 58 p.
- 3 Mano albumai ▶ 59 p.
- 4 Trinti viską ▶ 59 p.
- 5 Nustatymai ▶ 59 p.
- 6 Atminties būseną ▶ 59 p.

### 9 Telefono nustatymai ▶ 60 p.

- 1 Ekranas ▶ 60 p.
- 2 Pasisveikinimo žinutė ▶ 60 p.
- 3 Kalba ▶ 61 p.
- 4 Sauga ▶ 61 p.
- 5 Automatinis perrinkimas ▶ 62 p.
- 6 Balso aiškumas ▶ 62 p.
- 7 Aktyvusis dangtelis ▶ 62 p.
- 8 Šoninis mygtukas ▶ 62 p.
- 9 Atsil. bet kuris ▶ 62 p.
- 10 Nustatyti iš naujo ▶ 63 p.

\* Rodomas, jei tik palaiko SIM kortel.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Tel.kn.>.

### 1 Telefonų knyga ▶ 27 p.

- 1 Rasti vardą ▶ 27 p.
- 2 Pridėti įrašą ▶ 28 p.
- 3 Peržiūrėti spartųjų sąrašą ▶ 29 p.
- 4 Visą nukopijuoti į telefoną ▶ 29 p.
- 5 Trinti viską ▶ 29 p.

### 2 Valdymas ▶ 30 p.

- 1 Nustatyti savo numerį ▶ 30 p.
- 2 Grupės ▶ 30 p.
- 3 Atminties būseną ▶ 30 p.

### 3 Paslaugos ▶ 30 p.

- 1 Paslaugų katalogas ▶ 31 p.



## Išpakavimas

Įsitikinkite, kad turite visas dalis



Telefonas



Kelioninis įkroviklis



Akumuliatorius



Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite įsigyti iš vietinio "Samsung" parduotuvės.

- ✓ Dalys, gaunamos su telefonu, ir "Samsung" tiekėjo pateikiami priedai gali skirtis, tai priklauso nuo šalies ar paslaugų teikėjo.

## Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir vietos



## Pradžia

Pirmi telefono naudojimo veiksmai

### SIM kortelės informacija

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonto sutartį, gaunate įdedamą SIM (Subscriber Identity Module – abonto identifikavimo modulis) kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija, kaip jūsų PIN kodas ir prieinamos papildomos funkcijos.


### Telefono paruošimas ir įkrovimas

1 Išimkite akumuliatorių.



✓ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite palaikydami nuspaustą mygtuką [⏻].

2 Įdėkite SIM kortelę.




✓ Įsitinkite, kad kortelės geltonos spalvos kontaktai nukreipti į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.



4 Kelioninį adapterį įjunkite į telefoną.



5 Adapterį įjunkite į standartinį kintamosios srovės sieninį lizdą.


6 Kai telefono akumuliatorius visiškai įkrautas (tai rodo akumuliatoriaus įkrovimo piktogramą), iš elektros maitinimo lizdo ištraukite adapterį.

## 7 Adapterį ištraukite iš telefono.



### Senkančio akumulatoriaus indikatorius


Kai akumulatorius išsenka:

- pasigirsta perspėjimo signalas,
- ekrane parodoma senkančio akumulatoriaus žinutė ir
- pradeda mirksėti tuščio akumulatoriaus piktograma .

Jei akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Akumuliatorių įkraukite.


## Įjungimas ar išjungimas

### Įjungimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir palaikykite [], kad įjungtumėte telefoną.
3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <Gerai>.

Telefono neįjunkite, kai draudžiama juo naudotis.

### Išjungimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir palaikykite [].

## Mygtukai ir ekranas

### Mygtukas (-ai) Aprašymas



Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.



Telefonui veikiant laukimo režimu, atitinkamai atidaromi šie meniu.

- Aukštyn: **Kamera**
- Žemyn: **Kalendorius**
- Kairėn: Pasirinktis **Sukurti**, esanti meniu **Trumpoji žinutė**
- Dešinėn: **Gaunami skambučiai**

Telefonui veikiant meniu režimu, juda meniu pasirinkimais.



Telefonui veikiant laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.

Esant meniu režimui, pasirinkite pažymėtą meniu funkciją arba patvirtinkite įvestį.



Skambina ar atsiliepia į skambutį.

Telefonui veikiant laukimo režimu, parodo paskutinį rinktą numerį, praleistą ar priimtą skambutį.

### Mygtukas (-ai) Aprašymas



Ekrane ištrina simbolius.

Telefonui veikiant meniu režimu, grąžina į ankstesnį meniu lygį.

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę prieiti prie meniu **Naujas įrašas**.



Baigia pokalbį.

Laikykite nuspausta, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Telefonui veikiant meniu režimu, atšaukia įvestį ir grąžina telefoną į laukimo režimą.



Įveda skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.



Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [1], kad prietumėte prie savo balso pašto. Laikykite nuspaudę [0], kad įvestumėte tarptautinį kodą.



Įveda specialiuosius simbolius.




Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Laikykite nuspaudę mygtuką [\*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

**Mygtukas (-ai) Aprašymas**

Reguliuoja telefono garsą.  
Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja klaviatūros signalų garsumą.



Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudeę, kad įjungtumėte fotoaparata.  
Telefonui veikiant fotoaparato režimu fotografuoja.

**Ekranas****Išdėstymas**

**Piktogramos**  
rodo įvairias piktogramas.

**Tekstas ir grafika**  
rodo žinutes, instrukcijas ir įvestą informaciją.

**Programinių mygtukų funkcijų indikatoriai**  
parodo dviem programiniams mygtukams priskirtas funkcijas.

**Piktogramos**

Gaunamo signalo stiprumas



Vyksta pokalbis



Esate už ryšio zonos ribų; skambinti ar priimti skambučių negalite



Nauja tekstinė žinutė



Nauja daugialypė žinutė



Nauja balso pašto žinutė



Nustatytas žadintuvas



Suaktyvinta skambučių nukreipimo funkcija ► 33 p.



GPRS tinklas



Namų zona, jei esate užsisakę atitinkamą paslaugą



Darbo zona, jei esate užsisakę atitinkamą paslaugą



Suaktyvintas tylusis režimas ► 13 p.



Nustatyta, kad skambinant vibruotų ► 35 p.



Akumulatoriaus energijos lygis

## Meniu funkcijų pasiekimas

### Programinių mygtukų naudojimas

Programinių mygtukų vaidmuo skiriasi atsižvelgiant į jūsų naudojamą funkciją. Apatinėje ekrano eilutėje rodoma jų dabartinė funkcija.



Paspauskite kairinį programinį mygtuką, kad pasiektumėte Meniu režimą.

Paspauskite dešinį programinį mygtuką, kad pasiektumėte **Telefonų knyga** meniu.

### Funkcijos pasirinkimas

1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką.
2. Spauskite naršymo mygtukus, jei norite eiti prie ankstesnės ar kitos pasirinkties.
3. Spauskite **<Rinktis>**, **<Gerai>** arba mygtuką [**✓**], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą pasirinktį.
4. Jei norite išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų:
  - Paspauskite **<↶>** arba [**C**], kad grįžtumėte vienu lygiu atgal.
  - Paspauskite [**☰**], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

### Sparčiųjų mygtukų naudojimas

Paspauskite skaičių mygtuką, atitinkantį norimą pasirinktį. Rodyklės numeriui 10 paspauskite [**0**].

## Telefono pritaikymas sau

### Naudojama kalba

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Teksto kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

### Skambučio melodija

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Garso nustatymai** → **Gaunami skambučiai**.
2. Pasirinkite **Numatytos melodijos** arba **Mano garsai**.
3. Pasirinkite skambučio melodiją.

### Laukimo režimo ekrano fonas

Galite nustatyti laukimo režimo ekrano foną.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Ekranas** → **Tapetai**.
2. Pasirinkite **Numatytieji ekrano fonai**, **Nuotraukos** arba **Atsisiųsti paveikslėliai**.
3. Pasirinkite paveikslėlį.

### Meniu režimo išvaizdos spalva

Galima pakeisti rodomų elementų, pavyzdžiui, pavadinimų ir žymėjimo juostelių, spalvą.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Ekranas** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvų gamą.

### Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [#].

### Telefono užrakinimas



Telefono slaptažodis gali apsaugoti nuo neleistino telefono naudojimo. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Sauga** → **Pakeisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį **0000000** ir paspauskite <Gerai>.
3. Įveskite naują slaptažodį nuo 4 iki 8 skaitmenų ir paspauskite <Gerai>.

4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <Gerai>.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <Gerai>.



## Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius

### Skambinimas


1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite mygtuką [].
3. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite [].



### Atsakymas į skambutį

1. Kai telefonas skambina, paspauskite [].
2. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite [].

### Garsumo reguliavimas pokalbio metu



Paspauskite [ / ].

## Žingsnis už telefono ribų

*Pradėkite naudotis nuo savo kameros, muzikos, žaidimų ir kitų specialiųjų funkcijų*

### Fotoaparato naudojimas

#### Fotografavimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [], kad įjungtumėte fotoaparata.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir pakoreguokite vaizdą.
4. Paspauskite [], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Paspauskite [**C**], jei norite nufotografuoti dar vieną nuotrauką.

### Nuotraukos peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Aukštyn].
2. Pasirinkite **Mano nuotraukos**.
3. Pasirinkite norimą nuotrauką.

## Naršymas internete

Naudodamiesi vidine WAP (belaidžio programų protokolo) naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite atsisiųsti norimos medžiagos.

### Naršyklės paleidimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [**ž**].

### Tinklo naršymas

- Jei norite judėti naršyklės elementais, spauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite elementą pasirinkti, paspauskite <✓>.

- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**> arba [C].
- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklės meniu**.

## Telefonų knygos naudojimas

### Įrašo įtraukimas

[ telefono atmintį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **Telefonas**.
3. Pasirinkite numerio tipą.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.


### Įrašo įtraukimas

(tęsinys)

#### Į SIM kortelę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <Įrašyti>.
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <Gerai>.
4. Jei reikia, pakeiskite vietos numerį ir paspauskite <Gerai>.

### Įrašo radimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Tel.kn.> ir pasirinkite **Rasti vardą**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [, jei norite jį surinkti, arba paspauskite <Variant.>, jei norite pereiti prie pasirinkčių.

## Žinučių siuntimas

### Tekstinės žinutės (SMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Kairėn].
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį ir paspauskite <Gerai>.
5. Paspauskite <Siųsti>, kad žinutę išsiųstumėte.

### Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialypė žinutė** → **Sukurti**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <Gerai>.

- 
4. Pasirinkite **Paveikslėlis** arba **Garsas**.
  5. Pridėkite paveikslėlį arba garso įrašą.
  6. Pasirinkite **Žinutė**.
  7. Įveskite žinutės tekstą.
  8. Paspauskite <**Vari.**> ir pasirinkite **Atlikta**.
  9. Paspauskite <**Vari.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
  10. Pasirinkite adresato tipą arba raskite numerį Telefonų knygoje ar žinučių žurnale.
  11. Įveskite adresato numerį arba adresą ir paspauskite <**Gerai**>.
  12. Paspauskite <**Siųsti**>, kad žinutę išsiųstumėte.

## Žinučių peržiūra

---

### Tekstinės žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

Paspauskite <**Rodyti**>. Parodoma žinutė.

Iš meniu Gautos žinutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Trumpoji žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

### Daugialypės žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**. Parodoma žinutė.

### Daugialypės žinutės peržiūra (tęsinys)

#### Iš meniu Gautos žinutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir paspauskite **Žinutės** → **Daugialypė žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

### Balso pašto atidarymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [1].
2. Sekite sistemos pateikiamas instrukcijas.

## Tvarkaraščio tvarkymas

### Naujo įrašo kūrimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [C].
2. Įveskite įrašo turinį ir paspauskite <Gerai>.
3. Pasirinkite įrašo tipą.

4. Pasirinkite datą.
5. Įveskite įrašo laiką ir paspauskite <Gerai>.
6. Paspauskite <Taip>, jei norite nustatyti garsinį signalą.
7. Įveskite laiką, kada garsinis signalas turėtų skambėti, ir paspauskite <Gerai>.
8. Pasirinkite garsinio signalo toną.

### Tvarkaraščio atidarymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Žemyn].
2. Pasirinkite datą.
3. Šios dienos tvarkaraščių ieškokite spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].



## Patarimai naudojant ABC režimą

- Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite dešiniąjį mygtuką. Tada įveskite kitą raidę.
- Norėdami palikti tarpelį, paspauskite [#].
- Norėdami perjungti didžiųjų arba mažųjų raidžių registrą, paspauskite [\*]. Galimi rašymo didžiosiomis raidėmis (⬆), mažosiomis raidėmis (indikatoriaus nėra) ir pirmosios didžiosios raidės (⬆) rašymo režimai.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Norėdami po vieną ištrinti simbolius, paspauskite [C]. Jei norite ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir laikykite [C].

## T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudžiant mygtuką vieną kartą.

### Žodžio įvedimas telefonui veikiant T9 režimu

1. Pradėdami įvesti žodį, paspauskite vieną iš [2]–[9] mygtukų. Kiekvienai raidei spauskite mygtuką vieną kartą. Pavyzdžiui, norėdami įvesti *Hello*, paspauskite [4], [3], [5], [5] ir [6]. T9 režimas nuspėja jūsų rašomą žodį ir kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką jis gali keistis.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Kai pasirodo teisingas žodis, pereikite prie 4 žingsnio. Priešingu atveju, norėdami pamatyti kitus pasirenkamus žodžius, spauskite [0]. Norėdami įvesti *Of* arba *Me*, naudokite [6] ir [3].
4. Norėdami palikti tarpą ir įvesti kitą žodį, paspauskite [#].

## Patarimai naudojant T9 režimą

- Norėdami automatiškai padėti tašką arba apostrofą, paspauskite [1].
- Norėdami perjungti kitos raidės(-ių) registrą telefonui veikiant T9 režimu, paspauskite [\*]. Galimi rašymo didžiosiomis raidėmis (⬆), mažosiomis raidėmis (indikatoriaus nėra) ir pirmosios didžiosios raidės (⬆) rašymo režimai.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Norėdami po vieną ištrinti simbolius, paspauskite [C]. Jei norite ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir laikykite [C].

## Naujo žodžio įtraukimas į T9 žodyną.

Kai kurioms kalboms ši funkcija netaikoma.

- Įveskite žodį, kurį norite įtraukti.
- Paspaudę [0] pamatysite kitus pasirinkamus žodžius. Kai nebelieka pasirinkamų žodžių, apatinėje eilutėje pasirodo užrašas **Tikrinti**.

3. Paspauskite <Tikrinti>.

4. Įsijungę ABC režimą, įveskite norimą žodį ir paspauskite <Gerai>.

## Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimo naudojimas suteikia galimybę įvesti skaičius. Paspauskite mygtukus, atitinkančius norimus skaičius.

## Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimo naudojimas suteikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami...	Paspauskite...
matyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
įvesti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti simbolį(-ius)	[C].
įvesti simbolį(-ius)	<Gerai>.



## Skambinimo funkcijos

*Sudėtingesnės skambinimo funkcijos*

### Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [↵].

- Norėdami ištrinti paskutinį skaičių, paspauskite [C], norėdami viską ištrinti, paspauskite ir palaikykite [C]. Norėdami pataisyti neteisingą skaičių, galite perkelti žymeklį.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [\*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

### Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [0]. Atsiras simbolis +.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite [↵].

### Paskutinių skambučių numerių perrinkimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, norėdami pamatyti paskutinių skambučių sąrašą, paspauskite [↵].
2. Pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite [↵].

### Skambinimas telefonų knygos numeriu


Išsaugoję numerį, galite jį surinkti pažymėdami jį telefonų knygoje. ► 27 p.

Taip pat, naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija, galite priskirti dažniausiai naudojamus numerius skaičių klavišams. ► 29 p.

### SIM kortelėje esančio numerio rinkimas


1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite norimo telefono numerio įrašo vietos numerį ir paspauskite [#].
2. Peržiūrėkite kitus numerius.
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite <Rinkti> arba [↵].

## Pokalbio pabaiga





Uždarykite telefoną arba paspauskite [].

## Atsiliepimas

Jei jums kas nors skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.


Jei norite atsiliepti, paspauskite <Priimti> arba [].

## Patarimai atsiliepiant

- Kai įjungta funkcija **Atsil. bet kuris**, galite spausti bet kurią mygtuką, išskyrus []. ► 62 p.
- Kai funkcija **Aktyvusis dangtelis** įjungta, norėdami atsiliepti paprasčiausiai atidarykite telefoną.
- Norėdami skambutį atmesti, paspauskite [].
- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [ / ], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Šoninis mygtukas** nustatymo. ► 62 p.

## Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, ekrane parodomas jų skaičius.

1. Paspauskite <Pralei.>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite [].

## Ausinių naudojimas

Naudokitės ausinėmis, kai norite skambinti arba atsakyti į skambučius, nelaikydami rankoje telefono.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje.

Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami...	Paspauskite...
pakartoti paskutinį skambutį	mygtuką du kartus.
atsiliepti	ir laikykite mygtuką.
baigti pokalbį	ir laikykite mygtuką.

## Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite naudotis keliomis funkcijomis.

### Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Norėdami pakeisti garsiakalbio garsumą pokalbio metu, naudokite [▲/▼].

Norėdami padidinti garsumą, spauskite [▲], sumažinti – [▼].

### Garsiakalbio naudojimas

Naudodamiesi telefonu kaip garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Garsiakalbis ij.** arba **Garsiakalb. išj.**

### Balso aiškumo funkcijos naudojimas

Ši funkcija pašalina papildomus garsus ir pagerina pokalbio kokybę, todėl pašnekovas gali jus gerai girdėti, net jei esate triukšmingoje vietoje.


Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Balso aiškumas ij.** arba **Balso aiškumas išj.**

## Pokalbio atidėjimas ir atnaujinimas

Norėdami atidėti pokalbį ar jį atnaujinti, paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Atidėti** arba <leškoti>.


## Skambinimas antruoju numeriu


Jei jūsų tinklas tai palaiko, galite skambinti antruoju numeriu.

1. Norėdami atidėti skambutį, paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Atidėti**.
2. Antruoju numeriu skambinkite įprastu būdu.
3. Norėdami pakeisti pokalbį, paspauskite <Keisti>.
4. Norėdami baigti atidėtąjį pokalbį, paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.
5. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite [].

## Atsiliepimas į antrą skambutį

Galite atsiliiepti į gaunamą skambutį, jei jūsų tinklas tai palaiko ir yra įjungta laukiančio skambučio funkcija. ► 34 p.

1. Jei norite atsiliiepti, paspauskite []. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.
2. Norėdami pakeisti pokalbį, paspauskite <Keisti>.

3. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.
4. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite [].

## Skambučio perdavimas

Jūs galite perduoti dabartinį skambutį atidėtam skambučiui, kad skambinantieji galėtų kalbėti tarpusavyje.

Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Perduoti**.

## Mikrofono išjungimas (begarsis režimas)

Jei norite, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Išjungti mikrofoną** arba **Išjungti mikrofoną**.

## Išjungimo arba siuntimo mygtukų signalai

Galite įjungti ir išjungti klaviatūros mygtukų signalą.

Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Išjungimo mygtukai** arba **Siuntimo mygtukai**.



Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

## Telefonų knygos naudojimas

Norėdami surasti ar išsaugoti įrašus, galite naudoti **Telefonų knyga** meniu. ► 27 p.

Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

## DTMF tonų sekos siuntimas

Dvigubo tono daugiadažnė operacija (DTMF) telefonuose naudojama, kai numerį norima rinkti tonais.

Įvedę visą siunčiamą numerį arba gavę jį iš savo telefono knygos, DTMF tonus galite siųsti kaip grupę. Ši funkcija naudinga, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Siųsti DTMF**.
2. Įveskite siunčiamą numerį ir paspauskite <Gerai>.

## Žinučių paslaugos naudojimas

Norėdami perskaityti gautą žinutę ar išsiųsti naują, galite naudoti meniu **Žinutės**. ► 37 p.

Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Žinutė**.

## Pokalbio įrašymas

Norėdami įrašyti pokalbį skambučio metu, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti pokalbį**.

Įrašytus pokalbius rasti galite meniu **Balsai**.

## SIM paslaugos naudojimas

**SIM AT** meniu galima naudoti, jei jūsų telefone yra SIM AT kortelė. SIM AT kortelė teikia tokias paslaugas, kaip naujienos, orų prognozė, sportas, pramogas ir vietos nustatymas.

Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės naudojimo instrukcijoje arba susisiekite su savo paslaugų teikėju.

## Konferenciniai pokalbiai

Naudokite šią funkciją kai norite, kad konferenciniame, arba daugiašaliame pokalbyje dalyvautų iki šešių žmonių.

Norint naudoti šią funkciją, jūsų paslaugų teikėjas turi palaikyti konferencinių pokalbių paslaugą.


## Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Paskambinkite pirmajam dalyviui.
2. Paskambinkite antrajam dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Pirmasis dalyvis įtraukiamas į konferencinį pokalbį.
4. Jei norite, galite skambinti kitam žmogui arba atsiliepti į skambutį.
5. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
6. Jei reikia, kartokite 4 ir 5 žingsnius.

## Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Skaidyti**.
2. Pasirinkite vieno iš dalyvių vardą ar telefono numerį.  
Su šiuo dalyviu dabar galite kalbėti atskirai; kiti dalyviai tuo metu kalbės tarpusavyje.
3. Jei norite sugrįžti prie konferencinio pokalbio, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.

## Vieno dalyvio atjungimas

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti**.
2. Pasirinkite vieno iš dalyvių vardą ar telefono numerį.  
Dalyvis pašalinamas iš pokalbio, bet kiti dalyviai kalbasi toliau.
3. Uždarykite telefoną arba paspauskite [], norėdami pabaigti konferencinį pokalbį.

## Meniu funkcijos

Visos meniu funkcijos yra išvardytos

## Telefonų knyga

Telefonų numerius galite saugoti SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra atskirtos, bet naudojamos kaip viena telefonų knyga.

Tvarkyti telefonų knygos įrašus ir naudotis paslaugų katalogu galite **Telefonų knyga** meniu.


Norėdami patekti į meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Tel.kn.**>.

## Rasti vardą *(Telefonų knyga 1.1)*

Šį meniu naudokite ieškodami numerių telefonų knygoje.

### Įrašo radimas

1. Įveskite keletą pirmųjų ieškomo vardo raidžių.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą vardą.

3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [, jei norite jį surinkti, arba paspauskite <Variant.>, jei norite pereiti prie Telefonų knygos pasirinkčių.

### Telefonų knygos funkcijų naudojimas

Peržiūrėdami įrašą telefonų knygoje, paspauskite <Variant.>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti numerį:** galite pakeisti pasirinktą numerį.
- **Keisti vardą:** galite pakeisti vardą.
- **Siųsti žinutę:** galite išsiųsti SMS žinutę.
- **Kopijuoti:** galite nukopijuoti numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Trinti įrašą:** galite ištrinti įrašą.

### Pridėti įrašą *(Telefonų knyga 1.2)*

---

Šį meniu naudokite naujam įrašui telefonų knygoje padaryti.

### Numerio išsaugojimas telefono atmintyje

1. Įveskite numerį ir paspauskite <Įrašyti>.
2. Pasirinkite **Telefonas**.
3. Pasirinkite numerio tipą.

4. Įveskite vardą ir paspauskite <Gerai>.
5. Paspauskite dešiniąjį mygtuką ir pakeiskite nustatymą arba įveskite informacijos apie įrašą.
  - **Mobiliojo ryšio/Namu/Darbo/Fakso/Kitas:** galite įtraukti numerį į bet kurią kategoriją.
  - **El. paštas:** galite priskirti el. pašto adresą.
  - **Pastaba:** galite pridėti įrašą apie asmenį.
  - **Grupė:** galite priskirti numerį skambintojų grupei.
  - **Grafika:** įveskite paveikslėlį, pagal kurį žinosite, kuris asmuo skambina.
  - **Melodija:** įveskite skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kas skambina.

### Numerio išsaugojimas SIM kortelėje

1. Įveskite numerį ir paspauskite <Įrašyti>.
1. Pasirinkite **SIM kortelė**.
2. Įveskite vardą ir paspauskite <Gerai>.
3. Jei reikia, pakeiskite vietos numerį ir paspauskite <Gerai>.

## Peržiūrėti spartųjų sąrašą *(Telefonų knyga 1.3)*

---

Šiuo meniu naudokitės, kai norite aštuoniems dažniausiai naudojamiems numeriams priskirti sparčiojo rinkimo numerį (2–9).

### Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą nuo **2** iki **9**. **1** mygtukas skirtas jūsų balso pašto serveriui.
2. Pasirinkite **Redaguoti numerį**.
3. Įveskite telefono numerį arba susiraskite jį Telefonų knygoje.
4. Paspauskite <**Gerai**>.

### Sparčiojo rinkimo įrašų tvarkymas

Po sparčiojo rinkimo įrašo įvedimo, pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti numerį**: galite priskirtajam numeriui priskirti kitą vardą.
- **Keisti vardą**: galite įrašui priskirti vardą arba jį pakeisti.
- **Trinti**: pašalinkite mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

## Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite atitinkamą mygtuką.

## Viską nukopijuoti į telefoną *(Telefonų knyga 1.4)*

---

Šį meniu naudokite, kai norite visus įrašus SIM kortelėje nukopijuoti į telefono atmintį.

## Trinti viską *(Telefonų knyga 1.5)*

---

Šį meniu naudokite įrašams iš visų atminties vietų ištrinti.

1. Norėdami peržiūrėti trinamas atminties vietas, paspauskite <**Rinktis**>.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.



Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Slaptažodį galite keisti. ► 61 p.



## Valdymas

Naudokite šį meniu norėdami patikrinti telefono numerius ir Telefonų knygos atminties būseną arba suskirstyti adresatus į skambintojų grupes.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <Tel.kn.> ir laukimo režimu pasirinkite **Valdymas**.

### Nustatyti savo numerį *(Telefonų knyga 2.1)*

---

Šią funkciją naudokite, kai norite patikrinti savo telefono numerius arba kiekvienam jų priskirti vardą.

Čia padaryti pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams SIM kortelėje.

### Grupės *(Telefonų knyga 2.2)*

---

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus, įtrauktus į skambintojų grupes.

Kiekvienai grupei galimos tokios pasirinktys:

- **Melodija:** galite pasirinkti melodiją, kuri skambės skambinant grupės nariui.

- **Keisti vardą:** galite pakeisti grupės vardą.
- **Peržiūrėti vaizdą:** galite matyti skambintojo atpažinimo paveikslėlį, kai skambina vienas iš grupės narių.

### Atminties būseną *(Telefonų knyga 2.3)*

---

Šį meniu naudokite, kai norite patikrinti išsaugotų įrašų kiekį ir bendrą įrašų kiekį, kurį galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelėje.

## Paslaugos


Naudokite šį meniu norėdami naudotis tarnybų paslaugomis, teikiamomis jūsų paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos apie paslaugas kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <Tel.kn.> ir laukimo režimu pasirinkite **Paslaugos**.

## **Paslaugų katalogas** *(Telefonų knyga 3.1)*

---

Šį meniu galite naudoti, jei jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN). Šį meniu naudokite, kai norite pamatyti paslaugų teikėjo priskirtus tarnybinius numerius, pvz., pagalbos, informacijos ir balso pašto telefonų numerius.

Pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite **<Rinkti>** arba [].

## **SIM AT** *(Meniu 1)*

Šis meniu pasiekiamas, jei naudojate SIM AT kortelę, kuri teikia tokias papildomas paslaugas kaip naujienos, orų prognozė, sportas, pramogas ir vietos nustatymas. Galimos paslaugos gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų teikėjo planą.

Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės naudojimo instrukcijoje arba susisiekite su savo paslaugų teikėju.

## **Skambučių įrašai** *(Meniu 2)*

Šį meniu naudokite, kai norite peržiūrėti rinktų, atsakytų ar praleistų skambučių numerius, pokalbių trukmę ir kainą.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Skambučių įrašai**.

## **Neatsakyti skambučiai** *(Meniu 2.1)*

---

Šis meniu parodo vėliausiai gautų ir neatsakytų skambučių sąrašą.

## **Gauti skambučiai** *(Meniu 2.2)*

---

Šis meniu parodo vėliausiai gautus skambučius.

## **Rinkti numeriai** *(Meniu 2.3)*

---

Šis meniu parodo vėliausiai rinktus numerius.

### Trinti viską (Meniu 2.4)

---

Šį meniu naudokite visų tipų skambučių įrašams ištrinti.

1. Norėdami peržiūrėti trinamus skambučių tipus, paspauskite <**Rinktis**>.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

### Skambučių laikas (Meniu 2.5)

---

Šis meniu parodo gautų ir rinktų skambučių trukmės įrašus. Tikrasis laikas jūsų paslaugos teikėjo pateiktoje sąskaitoje skirsis.

- **Paskutinio pokalbio trukmė:** patikrinkite paskutinio pokalbio trukmę.
- **Išsiųstų iš viso:** patikrinkite bendrą rinktų skambučių trukmę.
- **Gautų iš viso:** patikrinkite bendrą visų atsakytų skambučių trukmę.
- **Nustatyti laikmatį iš naujo:** nustatyti skambučių laikmačius iš naujo. Jums reikia įvesti telefono slaptažodį.



Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**.

Slaptažodį galite keisti. ▶ 61 p.

### Skambučių kainos (Meniu 2.6)

---

Ši funkcija parodo skambučių kainą. Šis meniu galimas, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė. Funkcija nėra skirta sąskaitoms apskaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina:** galite patikrinti paskutinio skambučio kainą.
- **Kaina iš viso:** galite patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinkimui **Nustatyti maksimalią kainą**, prieš skambindami turite nustatyti skaitiklį iš naujo.
- **Maksimali kaina:** galite patikrinti maksimalios kainos limitą, nustatytą pasirinkimui **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Perstatyti skaitiklius:** galite nustatyti kainos skaitiklius iš naujo.
- **Nustatyti maksimalią kainą:** galite nustatyti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti.
- **Mokestis:** nustatykite vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų pokalbių kainą.

## Tinklo paslaugos *(Meniu 3)*

Šį meniu naudokite tinklo paslaugoms pasiekti. Jei nežinote, ar tokios paslaugos teikiamos, teiraukitės paslaugų teikėjo ir, jei norite, užsisakykite.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Tinklo paslaugos**.

### Skambučių nukreipimas *(Meniu 3.1)*

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

- Pasirinkite skambučių nukreipimo pasirinktį:
  - Nukreipti visada:** nukreipiami visi skambučiai.
  - Užimta:** skambučiai nukreipiami, jei telefoną naudojate kitam pokalbiui.
  - Neatsako:** skambučiai nukreipiami, jei neatsiliepiate.
  - Nepasiekiamas:** skambučiai nukreipiami, jei esate ne ryšio zonoje arba kai telefonas išjungtas.
  - Atšaukti viską:** atšaukiamos visos skambučių nukreipimo pasirinktys.
- Pasirinkite nukreipiamų skambučių tipą.

- Norėdami įjungti skambučių nukreipimą, paspauskite **Įjungti**.  
Jei ne – paspauskite **Pašalinti**.
- Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <Gerai>.
- Jei pasirinkote **Neatsako**, pasirinkite laiką, po kurio skambutis bus nukreipiamas, ir paspauskite <Rinktis>.

### Skambučių uždraudimas *(Meniu 3.2)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

- Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
  - Visi siunčiami:** skambinti iš telefono negalima.
  - Tarptautiniai:** skambinti į užsienį negalima.
  - Tarptautiniai išskyrus namo:** kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
  - Visi gaunami:** skambinti į telefoną negalima.
  - Gaunami užsienio tinkle:** jums niekas negalės paskambinti, kai būsite ne savo šalyje.

- **Atšaukti viską:** išjungiamos visos skambučių uždraudimo pasirinktys – iš telefono ir į jį skambinama įprastai.
  - **Keisti uždraudimo slaptažodį:** galite pakeisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite uždraudžiamų skambučių tipą.
  3. Paspauskite <Ijungti>. Norėdami išjungti skambučių uždraudimo funkciją, paspauskite <Išjungt.>.
  4. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo, ir paspauskite <Gerai>.

### Laukiantis skambutis (Meniu 3.3)

---

Ši tinklo paslauga informuoja, kai jums besikalbant telefonu kas nors mėgina jums prisiskambinti.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
2. Paspauskite <Ijungti>. Norėdami išjungti laukiančio skambučio funkciją, paspauskite <Išjungt.>.

### Tinklo pasirinkimas (Meniu 3.4)

---

Ši tinklo paslauga leidžia jums automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą ryšiui už savo tinklo ribų.

Ne savąjį tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei jo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

- **Automatinis:** tarptinkliniu ryšiu prisijungsite prie pirmo pasiekiamo tinklo.
- **Rankinis:** galite pasirinkti pageidaujamą tinklą.

### Skambinančio atpažinimas (Meniu 3.5)

---

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

- **Numatyta:** naudojami tinklo numatytieji nustatymai.
- **Nerodyti numerio:** jūsų numerio kito asmens telefonas nerodys.
- **Siųsti numerį:** jūsų numeris siunčiamas kiekvieną kartą jums skambinant.

## Bangos pasirinkimas *(Meniu 3.6)*

---

Jei norite skambinti telefonu ir priimti skambučius, telefoną turite užregistruoti pasiekiamame tinkle. Jūsų telefonas gali veikti šių tipų tinkluose: GSM 1900, GSM 900/1800 ir bendras Trijų dažnių (GSM 900/1800/1900).

Telefono naudojamas dažnis numatomas priklausomai nuo to, kokioje šalyje įsigytas telefonas. Išvykę į užsienį nepamirškite dažnio pakeisti reikiamu.

Kai pasirenkate naują dažnį, telefonas automatiškai ieško visų pasiekiamų tinklų. Telefonas užregistruojamas norimame šio dažnio tinkle.

## Naudojama linija *(Meniu 3.7)*

---

Kai kurios SIM kortelės gali būti naudojamos su dviem abonento numeriais. Šį meniu naudokite skambinimo linijai pasirinkti, jei jūsų SIM kortelė palaiko dviejų numerių funkciją.

- Į skambučius galima atsakyti abiem linijomis, nesvarbu, kuri linija pasirinkta.

## Garso nustatymai *(Meniu 4)*

Šį meniu naudokite įvairiems nustatymams pritaikyti.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Garso nustatymai**.

## Gaunami skambučiai *(Meniu 4.1)*

---

Šį meniu naudokite gaunamų skambučių skambėjimo signalui nustatyti.

- Įgalite greitai pasiekti šį meniu laukimo režimu paspausdami [Dešinėn].

- **Numatytos melodijos:** galite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų melodijų.
- **Mano garsai:** galite pasirinkti garsą, gaunamą iš belaidžio tinklo, "Samsung PC Studio" programos arba MMS.
- **Skambučio garsumas:** reguliuoja skambučio garsumą.
- **Signalų tipas:** galite nurodyti, kaip norite būti informuotas apie gaunamus skambučius.

**Melodija:** telefonas groja pasirinktą melodiją.

**Vibravimas:** telefonas vibruoja, bet neskamba.

**Vibravimas po to melodija:** telefonas vibruoja tris kartus ir tada pradeda skambėti.

**Tylusis:** telefono indikatorius blyksi.

### Žinutės (Meniu 4.2)

---

Šis meniu naudojamas gaunamų SMS ir MMS žinučių signalui nustatyti.

- **Melodija:** galite pasirinkti vieną iš kelių žinučių tonų.
- **Signalo tipas:** galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimtas žinutes.
- **Kartojimas:** galite nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

### Maitinimas įjungtas/išjungtas (Meniu 4.3)

---

Šį meniu naudokite melodijai, kuri grojama įjungiant ir išjungiant telefoną, pasirinkti.

### Prisijungimo signalas (Meniu 4.4)

---

Šį meniu naudokite norėdami nustatyti, kad telefonas pyptelėtų prisijungdamas prie sistemos.

### Mygtuko signalas (Meniu 4.5)

---

Šį meniu naudokite signalui, kuris bus girdimas spaudžiant mygtukus, pasirinkti.

- Klaviatūros signalų garsumą galite reguliuoti mygtukais [▲/▼] telefonui veikiant laukimo režimu.

### Minutės signalas (Meniu 4.6)

---

Šį meniu naudokite nustatyti, kad siunčiamo skambučio metu telefonas pyptelėtų kas minutę ir taip informuotų apie pokalbio trukmę.

### Tylusis režimas (Meniu 4.7)

---

Šį meniu naudokite, kai norite nustatyti, kaip telefonas, veikiantis tyliuoju režimu, jus informuos neskleisdamas garso.

- **Vibravimas:** galite nustatyti, kad telefonas vibruotų.
- **Išjungti mikrofoną:** išjungia visus garsus.

## Įspėjimai skambinant (Meniu 4.8)

---

Šį meniu naudokite, kai norite pasirinkti, kad telefonas jus informuotų apie gautą naują žinutę arba pokalbio metu įsijungusį žadintuvą.

## Žinutės (Meniu 5)

Meniu **Žinutės** naudokite trumposioms ar daugialypėms žinutėms siųsti. Taip pat galite naudotis WAP naujienų žinučių, balso pašto ir transliacijos žinučių funkcijomis.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Žinutės**.

## Trumpoji žinutė (Meniu 5.1)

---

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti arba gauti tekstines žinutes, taip pat paveikslėlius, garso įrašus ir animaciją.

- Maksimalus leidžiamas simbolių skaičius trumpojoje žinutėje priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo. Jei rašydami žinutę viršysite maksimalų simbolių skaičių, žinutė bus padalyta.

## Sukurti (Meniu 5.1.1)

Galite sukurti ir išsiųsti tekstinę žinutę.

- Galite greitai pasiekti šį meniu laukimo režimu paspausdami [Kairėn].

- Įveskite žinutės tekstą.
- Paspauskite <Variant.>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:
  - Tekstas**: galite keisti teksto atributus.
  - Pridėti dgl.terpės elementus**: prie žinutės galite pridėti paveikslėlį, animaciją ar melodiją.
  - Standartinės žinutės**: galite naudoti žinutės šabloną.
  - Įrašyti žinutę**: išsaugo žinutę aplanke **Siunčiamos žinutės** – ją galite išsiųsti vėliau.
- Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Siųsti**.
- Įveskite adresato numerį ir paspauskite <Gerai>. Norėdami įvesti papildomus adresatus, pasirinkite tuščią vietą ir pakartokite šį veiksmą.
- Kai baigiate, paspauskite <Siųsti> - išsiųsite žinutę.



### Gautos žinutės (Meniu 5.1.2)

Šiame meniu galite peržiūrėti gautas žinutes.

Peržiūradami žinutę, paspauskite <Variant.>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti:** trina šią žinutę.
- **Siųsti atsakymo žinutę:** galite atsakyti siuntėjui.
- **Atskambinti:** galite siuntėjui paskambinti.
- **Iškirpti adresą:** iš žinutės teksto ištraukia URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti:** išsiųskite žinutę.
- **Redaguoti:** redaguoja žinutę.
- **Ištraukti dgl.terpės elementus:** žinutės paveikslėlius ar garso įrašus išsaugo telefone.
- **Perduoti:** perkelia žinutę iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai.

### Siunčiamos žinutės (Meniu 5.1.3)

Galite peržiūrėti išsiųstas arba išsaugotas tekstines žinutes.

Peržiūradami žinutę, paspauskite <Variant.>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti:** trina šią žinutę.
- **Iškirpti adresą:** iš žinutės teksto ištraukia URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti:** išsiųskite žinutę.
- **Redaguoti:** redaguoja žinutę.
- **Perduoti:** perkelia žinutę iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai.

### Trinti viską (Meniu 5.1.4)

Šį meniu naudokite, kai norite ištrinti žinutes visuose aplankuose.

1. Norėdami peržiūrėti trinamų žinučių aplankus, paspauskite <Rinktis>.
2. Paspauskite <Gerai>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <Taip>.

## **Daugialypė žinutė** (Meniu 5.2)

---

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą siunčia žinutes su tekstu, paveikslėliais ir garsais.

### **Sukurti** (Meniu 5.2.1)






Galite sukurti ir išsiųsti MMS žinutę.

1. Pasirinkite **Veikėjas**.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite **<Gerai>**.
3. Pasirinkite **Paveikslėlis** arba **Garsas**.
4. Pridėkite paveikslėlį arba garso įrašą.
5. Pasirinkite **Žinutė**.
6. Įveskite žinutės tekstą.
7. Paspauskite **<Vari.>** ir pasirinkite **Atlikta**.
8. Paspaudę **<Vari.>**, galėsite pasirinkti vieną iš šių žinutės redagavimo pasirinkčių:
  - **Peržiūrėti**: galite peržiūrėti sukurtą žinutę.
  - **Pridėti puslapį**: galite pridėti naują puslapį.

- **Puslapio parametrai**: nustatykite laiką, per kurį rodomas esamas puslapis.
  - **Teksto efektas**: galite keisti teksto atributus.
  - **Išvalyti objektą/Išvalyti paveikslėlį/Išvalyti garsą/Išvalyti žinutę**: išvalo pridėtą elementą.
  - **Ištrinti puslapį**: ištrina esamą puslapį.
  - **Įrašyti žinutę**: išsaugo žinutę aplanke **Juodraštis** arba **Mano aplanke**.
9. Baigę paspauskite **<Vari.>** ir pasirinkite **Siųsti**.
  10. Įveskite adresato tipą, **Skaitinis** arba **El. paštas**.  
Galite pasirinkti numerį iš Telefonų knygos arba iš žinučių žurnalo.
  11. Įveskite adresato numerį arba el. pašto adresą ir paspauskite **<Gerai>**.  
Norėdami įvesti papildomus adresatus, pasirinkite tuščią vietą ir pakartokite veiksmus nuo 10 žingsnio.
  12. Kai baigiate, paspauskite **<Siųsti>** - išsiųsite žinutę.

### Gautos žinutės (Meniu 5.2.2)

Šis meniu parodo gautas MMS žinutes. Žinučių būklę parodo šios piktogramos:

-  – perskaityta žinutė.
-  – neperskaityta žinutė.
-  – žinutė priimama iš serverio.
-  – pranešimas, kad žinutės neperskaitėte.
-  – pranešimas, kad žinutę perskaitėte.

Peržiūredami žinutę, paspauskite <Vari.>, jei norite pasiekti šias žinučių pasirinktis:

- Trinti:** trina šią žinutę.
- Perklausa:** iš naujo paleidžia žinutę.
- Atsakyti:** galite atsakyti siuntėjui.
- Į priekį:** persiunčia žinutę kitam asmeniui.
- Atskambinti:** galite siuntėjui paskambinti.
- Iškirpti laikmeną:** iškerpa daugialypės terpės elementus iš žinutės.
- Iškirpti adresą:** iš žinutės teksto ištraukia URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.





- Detaliau:** peržiūrėkite žinutės ypatybes.
- Eiti į mano aplanką:** perkelia žinutes į **Mano aplanką**.



Pasirinkę pranešimo piktogramą, galite pasiekti funkciją **Atnaujinti**, jei norinte, kad žinutės būtų nuskaitytos iš MMS serverio.

### Siunčiamos žinutės (Meniu 5.2.3)

Šis meniu parodo išsiųstas MMS žinutes. Žinučių būklę parodo šios piktogramos:

-  – žinutė siunčiama.
-  – išsiųsta žinutė.
-  – nesiunčiama.
-  – gavėjas žinutę atidarė.

Peržiūredami žinutę, paspauskite <Vari.>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- Trinti:** trina šią žinutę.
- Perklausa:** iš naujo paleidžia žinutę.
- Siųsti:** žinutę siunčia arba siunčia iš naujo.
- Detaliau:** peržiūrėkite žinutės ypatybes.
- Eiti į mano aplanką:** perkelia žinutes į **Mano aplanką**.

**Juodraštis** (Meniu 5.2.4)

Naudokite šį meniu pasiekti žinutėms, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Peržiūradami žinutę, paspauskite <Vari.>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti:** išsiunčia žinutę.
- **Perklausa:** iš naujo paleidžia žinutę.
- **Trinti:** trina šią žinutę.
- **Detaliau:** peržiūrėkite žinutės ypatybes.

**Mano aplankas** (Meniu 5.2.5)

Naudokite šį meniu norėdami pasiekti žinutes, esančias **Gautos žinutes** arba **Siunčiamos žinutes** žinučių aplanke, arba išsaugotas parašytas žinutes.

Peržiūradami žinutę, paspauskite <Vari.>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Trinti:** trina šią žinutę.
- **Perklausa:** iš naujo paleidžia žinutę.
- **Siųsti:** išsiunčia žinutę.
- **Iškirpti laikmeną:** iškerpa daugialypės terpės elementus iš žinutės.

- **Iškirpti adresą:** iš žinutės teksto ištraukia URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Detaliau:** peržiūrėkite žinutės ypatybes.

**Trinti viską** (Meniu 5.2.6)

Šį meniu naudokite, kai norite ištrinti žinutes visuose aplankuose.

1. Norėdami peržiūrėti trinamų žinučių aplankus, paspauskite <Rinktis>.
2. Paspauskite <Gerai>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <Taip>.

**Naujienu žinutė** (Meniu 5.3)

Naudokite šį meniu norėdami pasiekti žinutes iš interneto serverio arba pakeisti gaunamų naujų puslapių žinučių nustatymus.

- **Gautos žinutės:** parodo gautas naujienu žinutes.
- **Nustatymas:** nustatykite, kaip norite gauti naujienu žinutes.

**Visada:** telefonas priima visas naujienu žinutes.

**Niekada:** telefonas nepriima naujienu žinučių.

**Pasirinktina:** telefonas priima tik tas naujienu žinutes, kurios gaunamos iš šioje pasirinktyje nurodyto paslaugų centro.

- **Trinti viską:** ištrina visas naujienu žinutes.

### Standartinės žinutės (Meniu 5.4)

---

Šį meniu naudokite, kai norite sukurti žinučių šablonus arba juos panaudoti kuriant žinutę.

### Balso paštas (Meniu 5.5)

---

Šį meniu naudokite balso pašto serverio numeriui išsaugoti ir balso paštui pasiekti.

- Prieš išklaudydami savo balso pašto žinutes, turite įvesti balso pašto serverio numerį. Balso pašto serverio numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

- **Prijungti prie balso pašto:** prisijungia prie balso pašto serverio ir jūs galite išklaudyti savo žinutes. Prie balso pašto serverio prisijungti taip pat galite paspaudę ir palaikę mygtuką [1] telefonui veikiant laukimo režimu.
- **Balso serverio numeris:** galite pakeisti balso pašto serverio pavadinimą ar numerį.

### Išsiuntinėti (Meniu 5.6)

---

Tinklo pranešimų paslauga siunčia trumpas žinutes apie, pvz., orus ir eismą.

Šį meniu naudokite paslaugos nustatymams pakeisti ir tinklo pranešimams pasiekti.

- **Skaityti:** atidaro gautas žinutes.  
Tinklo žinutės saugomos aplanke **Esamos žinutės** kol išjungiamas telefonas.  
Aplanke **Įrašytos žinutės** tinklo žinutės išsaugomos visam laikui. Pasirodžius tekstinei žinutei, paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Įrašyti**. Žinutė išsaugoma aplanke **Įrašytos žinutės**.
- **Priimti:** įjungia arba išjungia tinklo pranešimų gavimo paslaugą.
- **Kanalas:** galite nurodyti kanalus, iš kurių gausite tinklo pranešimus.
- **Kalba:** galite pasirinkti kalbą, kuria bus rodomi tinklo pranešimai.

Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

## Nustatymai (Meniu 5.7)

---

Šį meniu naudokite pritaikyti žinutėms siųsti ir gauti reikalingus nustatymus.

### Trumpoji žinutė (Meniu 5.7.1)

Šį meniu naudokite SMS nustatymams pritaikyti.

Nustatymų pasirinktys gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų teikėją.

- **Paslaugų centras:** galite išsaugoti arba pakeisti jūsų SMS pranešimų serverio numerį.
- **Galiojimo laikotarpis:** galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos žinučių centre ryšio tinklui bandant jas siųsti.
- **Žinutės tipas:** galite nustatyti numatytąjį žinutės tipą.
- **Atsakymo maršrutas:** leidžia gavėjui atsiųsti atsakymą per jūsų žinučių centrą.
- **Ataskaita apie pristatymą:** galite nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas jus informuotų.

### Daugialypė žinutė (Meniu 5.7.2)

Šį meniu naudokite MMS nustatymams pritaikyti.

**Siųsti nustatymus:** nustatykite MMS žinučių siuntimo pasirinktis:

- **Pirmenybė:** galite nustatyti savo žinučių svarbą.
- **Galiojimo laikotarpis:** galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos žinučių centre.
- **Pristatymas po to:** galite nustatyti laiką, po kurio bus siunčiamos žinutės.
- **Slėptuvės adresas:** gavėjas nemato jūsų telefono numerio.
- **Ataskaita apie pristatymą:** galite nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas jus informuotų.
- **Perskaityti atsakymą:** paprašo iš gavėjo atsakymo.

**Gauti nustatymus:** nustatykite MMS žinučių gavimo pasirinktis:

- **Žinutės priėmimas:** galite nurodyti, ar jūsų telefonas automatiškai iškvies naujas žinutes:

**Rankinis:** telefonas rodo pranešimus. Jei norite naujas žinutes parsisiųsti neautomatiškai, naudokite pasirinktį **Atnaujinti**.

**Automatinis:** telefonas automatiškai išskviečia žinutes iš serverio.

**Atmesti:** telefonas nepriima žinučių.

- **Anonimiškas atmetimas:** nepriima žinučių iš anonimiškų siuntėjų.
- **Reklamų atmetimas:** nepriima reklaminių pranešimų.
- **Galimas gavimo patvirtinimas:** siunčia siuntėjui gavimo pranešimą iš tinklo.

**MMS tipai:** galite konfigūruoti reikiamus tinklo nustatymus, skirtus MMS. Paskutinis pasirinktas profilis automatiškai suaktyvinamas siunčiant ar gaunant žinutes.

Prieš pakeisdami bet kokius MMS nustatymus savo telefone, konsultuokitės su paslaugų teikėju.

- **Dabartinis serveris:** pasirinkite MMS nustatymo profilį.
- **Serverio nustatymai:** kiekvienam profiliui galite pritaikyti šias pasirinktis:  
**Profilio pavadinimas:** MMS profiliui galite priskirti vardą.  
**Serverio URL:** įveskite MMS serverio adresą.

**GPRS nustatymas:** galite pritaikyti nustatymus, reikalingus prisijungiant prie GPRS tinklo.

- **Šliuzas:** įveskite IP adresą ir prievado numerį.
- **APN:** įveskite prieigos taško pavadinimą, naudojamą GPRS tinklo adresui.
- **Registravimosi ID:** įveskite vartotojo ID.
- **Slaptažodis:** įveskite slaptažodį.

### Atminties būseną (Meniu 5.8)

---

Čia galite patikrinti, kiek iš viso yra atminties, ir kiek atminties užima SMS ir MMS žinutės iš viso.

Norėdami matyti atminties būseną, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn] **Daugialypė žinutė.**

## Pramogų aplankas *(Meniu 6)*

**Pramogų aplankas** meniu leidžia naudotis WAP naršykle, žaisti "Java" žaidimus ir pasiekti paveikslėlius ir garsų įrašus telefono atmintyje.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Pramogų aplankas**.

## Interneto paslaugos *(Meniu 6.1)*

Telefone esanti interneto naršyklė suteikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Padedant WAP naršyklei, galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., užsklandomis ir skambesiais.


### Namų *(Meniu 6.1.1)*

Šį meniu naudokite telefonui prie tinklo prijungti ir belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindiniam puslapiui atsisiųsti. Taip pat, telefonui veikiant laukimo režimu galite paspausti [ **ž** ].

## Naršymas naudojant interneto naršyklę

Norėdami...	Paspauskite...
judėti naršyklės elementais	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	<✓>.
grįžti į ankstesnį puslapį	<Atgal> arba [C].

## Naršyklės meniu funkcijų pasirinkimas ir naudojimas

1. Paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Naršyklės meniu**. Arba ekrano viršuje pasirinkite [  ].
2. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų naršyklės pasirinkčių:
  - **Atgal**: grąžina į ankstesnį puslapį.
  - **Į pradžia**: grąžina į pagrindinį puslapį.
  - **Išeiti**: išeikite iš interneto naršyklės.
  - **Kartotinis įkėlimas**: atnaujina esamą puslapį.
  - **Rodyti URL**: rodo dabartinio tinklalapio URL adresą. Taip pat galite nustatyti esamą puslapį kaip pagrindinį puslapį interneto naršyklėje.
  - **Apie ...**: prieikite prie savo interneto naršyklės informacijos apie versiją.



### Interneto puslapių pasirinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį interneto puslapį, paspauskite [#], kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

- **Eiti į URL:** rankiniu būdu įveskite URL adresą.
- **Žymeklis:** įjungia meniu **Žymeklis**.
- **Žinutės:** galite patikrinti aplankų **Gautos žinutės** ir **Siunčiamos žinutės** turinį meniu **Trumpoji žinutė**. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują SMS žinutę. ► 37 p.
- **Pramogos:** įjungia meniu **Pramogos**. ► 47 p.

#### Žymeklis (Meniu 6.1.2)

Šį meniu naudokite URL adresams išsaugoti, kad galėtumėte greitai pasiekti tinklalapį.

#### Žymeklio įtraukimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite URL adresą ir paspauskite <Gerai>.
3. Įveskite žymeklio pavadinimą ir paspauskite <Gerai>.

### Žymeklių pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję elementą, jį pasirinkite, norėdami pasiekti šias funkcijas:

- **Pradėti:** pasiekia tinklalapį.
- **Redaguoti:** galite redaguoti žymeklio adresą ir pavadinimą.
- **Trinti:** trina žymeklį.

#### Eiti į URL (Meniu 6.1.3)

Šį meniu naudokite tinklalapio URL adresui rankiniu būdu įvesti ir jį pasiekti.

#### Valyti talpyklą (Meniu 6.1.4)

Šį meniu naudokite talpyklai – laikinajai atminčiai, kurioje saugomi jūsų vėliausiai lankyti tinklalapiai, – išvalyti.

#### Proxy serverio nustatymas (Meniu 6.1.5)

Šis meniu naudojamas interneto naršyklės serveriams nustatyti. Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymų pasirinktis, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios pasirinktys:

- **Proxy serverio pavadinimas:** galite priskirti profiliui vardą.
- **GSM nustatymas:** galite pritaikyti šiuos GSM tinklo nustatymus:  
**Šliuzas:** įveskite IP adresą ir prievado numerį.  
**Duomenų skambučio tipas:** pasirinkite duomenų skambučio tipą.  
**Rinkti numerį:** įveskite PPP serverio telefono numerį.  
**Registravimosi ID:** įveskite vartotojo ID.  
**Slaptažodis:** įveskite slaptažodį.
- **GPRS nustatymas:** galite pritaikyti šiuos GPRS tinklo nustatymus:  
**Šliuzas:** įveskite IP adresą ir prievado numerį.  
**APN:** įveskite prieigos taško pavadinimą GPRS tinklo šliuzo adresui.  
**Registravimosi ID:** įveskite vartotojo ID.  
**Slaptažodis:** įveskite slaptažodį.
- **Pagrindinio tinklapio URL:** nustatykite savo namų puslapio adresą.

- **Pareiškėjas:** pasirinkite pareiškėją, kurį naudosite kiekvienam tinklo adresui, prie kurio bus prisijungta.

### Dabartinis proxy serveris *(Meniu 6.1.6)*

Šį meniu naudokite vienam iš nustatytųjų tarpinių proxy serverių suaktyvinti.

### Pramogos *(Meniu 6.2)*

Šį meniu naudokite įvairiems laikmenų elementams pasiekti telefono atmintyje.

#### Nuotraukos *(Meniu 6.2.1)*

Šį meniu naudokite fotoaparatu padarytoms nuotraukoms pasiekti. ► 58 p.

#### Atsisiųsti paveikslėliai *(Meniu 6.2.2)*

Šis meniu parodo paveikslėlius, atsisiųstus iš interneto, "Samsung PC Studio" programos arba gautus žinutėse.

Peržiūrėdami vaizdą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti:** siųskite paveikslėlį MMS žinute.
- **Pervadinti:** galite keisti vaizdo pavadinimą.

## Meniu funkcijos

- **Trinti:** ištrina vaizdą.
- **Nustatyti kaip tapeta:** galite nustatyti vaizdą kaip laukimo režimo ekrano foną.
- **Ypatybės:** prieikite prie paveikslėlio ypatybių.

### Garsai (Meniu 6.2.3)

Šis meniu parodo įrašytus garsus, atsisiųstus iš interneto, "Samsung PC Studio" programos arba gautus žinutėse.

Peržiūrėdami garso įrašą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti:** siųskite garsą MMS žinute.
- **Pervadinti:** galite keisti garso įrašo pavadinimą.
- **Trinti:** trina garso įrašą.
- **Nustatyti kaip skambėjimo melodiją:** galite nustatyti kaip skambėjimo melodiją.
- **Ypatybės:** prieikite prie garso ypatybių.

### Trinti viską (Meniu 6.2.4)

Galite ištrinti visus aplankų **Nuotraukos**, **Atsisiųsti paveikslėliai**, ir **Garsai** elementus.

1. Pasirinkite laikmenos tipą.

2. Paspauskite <**Rinktis**>, jei norite patikrinti trinamus aplankus.
3. Paspauskite <**Gerai**>.
4. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

### Atminties būseną (Meniu 6.2.5)

Čia galite patikrinti, kiek atminties užima daugialypės terpės žinutės iš viso ir kiek jos užima kiekvienoje žinučių dėžutėje esantys elementai.



[norėdami matyti atminties būseną, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].

### JAVA pasaulis (Meniu 6.3)

Naudokitės šiuo meniu norėdami pasiekti numatytuosius "Java" žaidimus arba atsisiųstas "Java" programas.

#### Java žaidimų pasirinkčių naudojimas

Įjungę "Java" pasaulio meniu, pasirinkite **Atsisiųsti siūlomi failai** ir paspauskite <**Variant.**>, tuomet galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Paleisti:** paleidžiama pasirinkta programa.

- **Trinti:** ištrinkite pasirinktą programą.
- **Savybės:** peržiūrėkite programos ypatybes.

### Prieiga prie Java nustatymų

Ijungę JAVA pasaulio ekraną, pasirinkite **Interneto nustatymas** ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **APN:** įveskite prieigos taško pavadinimą.
- **Registruojamasis ID:** įveskite vartotojo ID.
- **Slaptažodis:** įveskite slaptažodį.
- **DNS nustatymas:** įveskite pagrindinį ir antrą DNS adresus.

### Atminties būsenos patikrinimas

Jūs galite patikrinti, kiek iš viso atminties skirta "Java" programoms, taip pat esamos ir naudojamos atminties apimtį.

JAVA pasaulio ekrane pasirinkite **Atminties būseną**.

### Užrašinė *(Meniu 7)*

Tvarkyklės funkcija suteikia jums galimybę pasižymėti savo darbotvarkę ir užduotis bei įrašyti balso priminimą. Taip pat galite nustatyti laiką ir datą bei naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., žadintuvu, skaičiuotuvu, keitikliu, laikmačiu ir chronometru.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Užrašinė**.

### Naujas įrašas *(Meniu 7.1)*

Šį meniu naudokite naujam įrašui padaryti.



Į šį meniu greitai galite patekti telefonui veikiant laukimo režimu paspaudę ir palaikę [C].

### Naujo įrašo kūrimas

1. Įveskite įrašo turinį ir paspauskite <Gerai>.
2. Pasirinkite įrašo tipą.
3. Pasirinkite datą iš kalendoriaus.
4. Jei 2 žingsniu pasirinkote **Skambinti**, įveskite telefono numerį ir paspauskite <Gerai>.

5. Įveskite įrašo laiką ir paspauskite <Gerai>.

Galite keisti laiko formatą. ▶ 52 p.

6. Paspauskite <Taip>, jei įrašui norite nustatyti garsinį signalą.

7. Įveskite laiką, kada garsinis signalas turėtų skambėti, ir paspauskite <Gerai>.

8. Pasirinkite signalo melodiją. Komentarai įrašomas.

### Komentaro funkcijų naudojimas

Įrašę priminimą, paspauskite <Variant.>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinkimais:




- **Pridėti:** galite pridėti naują komentarą.
- **Trinti:** trinti esamą komentarą.
- **Redaguoti:** galite redaguoti komentarą.
- **Perkelti:** galite keisti komentaro datą.
- **Kopijuoti:** galite nukopijuoti komentarą kitai datai.

## Kalendorius (Meniu 7.2)

Šį meniu naudokite savo mėnesinio tvarkaraščio įrašams sekti.

Įgalite greitai pasiekti šį meniu laukimo režimu paspausdami [Žemyn].

Įėjus į šį meniu pasirodo kalendorius su išryškinta ir pasirinkta šios dienos data. Apačioje rodomas kiekvieno tipo įrašų skaičius. Įrašo tipą rodo šios piktogramos:

-  Tvarkaraštis
-  Skambinti
- Darbų sąrašas
-  Sukaktys

### Datos pasirinkimas iš kalendoriaus.

- Jei norite pereiti prie kitos dienos, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Jei norite pereiti prie kitos savaitės, paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite pereiti prie kito mėnesio, paspauskite ir laikykite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite pereiti prie kitų metų, paspauskite ir laikykite [Kairėn] arba [Dešinėn].

## Kalendoriaus funkcijų naudojimas

Atidarę kalendorių, paspauskite <Variant.>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pridėti įrašą:** galite prie pasirinktos datos pridėti naują įrašą.
- **Pereiti prie datos:** įveskite datą, prie kurios norite prieiti.
- **Peržiūrėti viską:** galite peržiūrėti visus įrašus.
- **Trinti dieną:** ištrina visus pasirinktos datos įrašus.
- **Trinti viską:** ištrina visus įrašus.

## Įrašų kūrimas ir funkcijų naudojimas

Kurti įrašus ir pasiekti funkcijas galite taip pat, kaip ir meniu **Naujas įrašas**.

## Darbų sąrašas (Meniu 7.3)

---

Šiame meniu rodomas užduočių sąrašas. Užduočių būklę rodo šios piktogramos:

-  Atlikta
-  Anuluoti

Peržiūrėdami užduotį, galite paspausti <Variant.> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Pridėti:** pridėkite naują užduotį.
- **Žymėti:** galite pakeisti būklės žymą.
- **Redaguoti:** redaguokite užduotį.
- **Perkelti:** pakeiskite užduoties datą.
- **Kopijuoti:** nukopijuokite užduotį į kitą datą.
- **Trinti:** ištrinkite užduotį.
- **Trinti viską:** ištrinkite visas užduotis.

## Laikrodis (Meniu 7.4)

---

Šį meniu naudokite telefono ekrane rodomam laikui ir datai keisti. Prieš nustatydami laiką ir datą, pasirinktyje **Nustatyti pasaulio laiką** nurodykite laiko juostą.

- **Nustatyti laiką:** įveskite esamą laiką.
- **Nustatyti datą:** įveskite esamą datą.

- **Nustatyti pasaulio laiką:** nustatykite vietinę laiko juostą ir sužinosite, kiek valandų kitoje pasaulio šalyje. Pereikite prie norimos laiko juostos ir paspauskite <**Nustat.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

**Nustatyti vietinį:** laiko juostą galite nustatyti kaip savo laiko juostą.

**Nustatyti DST:** laiko juostai galite priskirti vasaros laiką.

- **Nustatyti formatą:** galite nustatyti laiko ir datos formatą.

### Žadintuvas (Meniu 7.5)

---

Šį meniu naudokite žadintuvui nustatyti, kad jis skambėtų tam tikru laiku.

#### Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir nustatykite kurią nors signalo pasirinktį.
  - **Dienos signalas:** pasirinkite savaitės dienas.
  - **Žadinimo laikas:** įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
  - **Signalų melodija:** pasirinkite signalo melodiją.

#### Žadintuvo išjungimas

- Žadintuvui skambant, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Kai suskambės žadintuvo signalas, paspauskite <**Patvir.**> arba [**z**].  
Norėdami, kad signalas neskambėtų, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Patvir.**> ir [**z**]. Žadintuvas vėl suskambės po penkių minučių.
- Norėdami išjungti žadintuvo nustatymą, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti signalą**.

#### Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net išjungus telefoną




Atsidarę žadintuvo ekraną, paspauskite **Automatinis maitinimo įjungimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai turi skambėti žadintuvas, telefonas išjungtas, jis automatiškai įsijungia ir pradeda skambėti.

## Balso įrašymas (Meniu 7.6)

Šį meniu naudokite balso komentarams įrašyti ir paleisti.

### Įrašyti (Meniu 7.6.1)




1. Paspauskite <**Rinktis**>, jei norite įrašyti.
2. Kalbėkite į mikrofoną.  
Įrašydami komentarą,
  - pasirinkite , jei norite sustabdyti.
  - pasirinkite , jei norite tęsti.
3. Baigę, pasirinkite . Komentaras įrašomas.

### Balsai (Meniu 7.6.2)

Šį meniu naudokite įrašytų balso komentarų sąrašui pasiekti. Pasirinkite balso įrašą, kurio norite klausyti.

Įrašant:

- pasirinkite , jei norite sustabdyti.
- pasirinkite , jei norite tęsti.
- pasirinkite , jei norite sukti į priekį.
- pasirinkite , jei norite sukti atgal.

- pasirinkite , jei norite sustabdyti.
- paspauskite [/], jei norite reguliuoti garsą.

Įrašę balso priminimą, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti**: galite išsiųsti savo balso priminimą MMS žinute.
- **Pervadinti**: keisti balso komentaro pavadinimą.
- **Trinti**: trinti balso komentarą.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti balso priminimo ypatybes.

### Ištrinti visus (Meniu 7.6.3)

Šį meniu naudokite visiems vienu metu įrašytiems balso komentarams trinti.

### Nustatymai (Meniu 7.6.4)

Šiame meniu priskiriami balso įrašymo nustatymai.

- **Įrašymo laikas**: galite pasirinkti maksimalų įrašymo laiką.
- **Garsumas**: galite pasirinkti garsumo lygį.
- **Numatytasis pavadinimas**: galite pakeisti balso priminimo numatytąjį priedėlį.



### Atminties būklė (Meniu 7.6.5)

Čia galite patikrinti, kiek iš viso yra atminties, ir kiek atminties užima balso priminimai.

- [norėdami matyti atminties būseną, paspauskite [Kairèn] arba [Dešinèn].

### Skaičiuotuvus (Meniu 7.7)

---

Šį meniu naudokite pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms, pavyzdžiui, sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai, atlikti.

1. Įveskite pirmąjį skaičių.  
Paspauskite [ $\times$ ], jei norite įterpti kablelį.
2. Paspauskite [#], jei norite pasiekti matematinę funkciją.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite <Lygu>, jei norite pamatyti rezultatą.

### Keitiklis (Meniu 7.8)

---

Šį meniu naudokite įprastoms keitimo operacijoms, pavyzdžiui, valiutos ir temperatūros, atlikti.

1. Pasirinkite norimą keitiklio tipą.

2. Įveskite vertę, kurią reikia pakeisti, ir paspauskite [Žemyn].
  - Paspauskite [ $\times$ ], jei norite įterpti kablelį.
  - Paspauskite [#], jei norite užrašyti temperatūrą virš nulio (+) arba žemiau nulio (-).
3. Paspauskite [Kairèn] arba [Dešinèn], jei norite pasirinkti pirminį vienetą, ir paspauskite [Žemyn].
4. Paspauskite [Kairèn] arba [Dešinèn], kad pasirinktumėte vienetą, į kurį norite keisti.
5. Paspauskite <Gerai>, jei norite pamatyti rezultatą.

### Laikmatis (Meniu 7.9)

---

Šį meniu naudokite laikotarpiui, kurį turėtų skaičiuoti telefonas, nustatyti. Kai nurodytas laikotarpis praeis, telefonas apie tai praneš garsiniu signalu.

### Laikmačio paleidimas

1. Paspauskite <Nustat.>.
2. Įveskite laiką, kurį norite skaičiuoti, ir paspauskite <Gerai>.
3. Paspauskite <Pradeti>, kad pradėtumėte skaičiuoti laiką.

## Laikmačio sustabdymas

- Kai laikmatis skamba, norėdami jį sustabdyti paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite <**Stabdy.**>, jei laikmatį norite sustabdyti prieš pradėdant skambėti.

## Chronometras *(Meniu 7.10)*

Šį meniu naudokite praėjusiam laikui skaičiuoti. Chronometro tikslumas yra viena šimtoji sekundės. Maksimalus matavimo laikas yra 10 valandų.

1. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite paleisti laikmatį.
2. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite patikrinti intervalą. Šį veiksmą galite pakartoti ne daugiau kaip 4 intervalams.

## Kamera *(Meniu 8)*

Telefone įmontuotą fotoaparatai galite naudoti nuotraukoms fotografuoti.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera**. Galite greitai pasiekti šį meniu laukimo režimu paspausdami [Aukštyn].

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur fotoaparatus naudoti draudžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

## Nufotografuoti ir išsiųsti *(Meniu 8.1)*

Fotoaparatas daro JPEG formato nuotraukas.

- Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali atsirasti šešėlių.

## Fotografavimas atidarytu telefonu

1. Paspauskite ir laikykite paspaudę [☒]. Objektas, kurį norite fotografuoti, rodomas ekrane.

- Nukreipę fotoaparato objektyvą į norimą fotografuoti objektą, galite pakoreguoti būsimą nuotrauką.
  - Paspauskite <📁>, kad galėtumėte naudoti fotoaparato pasirinktimis. ▶ kitas skyrius
  - Fotoaparato nustatymams keisti ar kitiems režimams įjungti naudokite klaviatūrą. ▶ 57 p.
- Paspauskite [☑], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka įrašoma į aplanką **Mano nuotraukos**.

Norėdami...	Paspauskite...
naudoti nuotraukų pasirinktis	<Variant.>. ▶ 58 p.
siųskite nuotrauką MMS žinute	<Siųsti>.
grįžti į fotografavimo režimą	[C].

### Fotoaparato pasirinkčių naudojimas telefonui veikiant fotografavimo režimu

Telefonui veikiant fotografavimo režimu, paspauskite <📁>, kad pasiektumėte šias pasirinktis:

- Režimas:** fotografuokite šiais režimais:  
**Įprastinis fotografavimas:** fotografuokite įprastu režimu.

**Kadravimas:** fotografuokite nuotraukų serijas. Pasirinkite skaičių nuotraukų, kurias fotografuosite.

**Naktinis režimas:** fotografuokite aukštos kokybės nuotraukas prasto apšvietimo sąlygomis.

**Tik fiksuoti:** nustatykite, kad telefonas išsaugojęs nuotrauką automatiškai grįžtų į fotografavimo režimą.

- Rėmas:** pasirinkite dekoratyvinį rėmelį.
- Efektai:** pakeiskite spalvų toną ar nuotraukai pritaikykite specialų efektą.
- Rotacija:** vaizdą apverskite vertikaliai ar peržiūrėkite jo veidrodinį atvaizdą.
- Laikmatis:** nustatykite atidėjimo laiką, kurį fotoaparatas laukia prieš fotografuodamas.
- Nustatymai:** pakeiskite numatytuosius fotografavimo nustatymus.

**Nuotraukos dydis:** pasirinkite nuotraukos dydį.

**Nuotraukos kokybė:** pasirinkite nuotraukos kokybę.

**Užrakto garsas:** pasirinkite garsą, kurį girdite paspaudę užrakto [☑].

**Numatytasis vardas:** pakeiskite numatytąjį telefono pavadinimo prievardį.

- **Pagalba:** peržiūrėkite galimų naudoti mygtukų funkcijas Fotografavimo režimu.

### Klaviatūros naudojimas telefonui veikiant fotografavimo režimu

Klaviatūrą galite naudoti fotoaparato nustatymams pritaikyti telefonui veikiant fotografavimo režimu.

Mygtukas	Funkcija
▲	Nuotrauką pasuka vertikalčiai.
▼	Parodo veidrodinį vaizdą.
Kairėn/ Dešinėn	Reguliuoja vaizdo ryškumą.
Aukštyn/ Žemyn	Padidina arba sumažina.
1	Pakeiskite peržiūros ekraną.
2	Keičia nuotraukos dydį.

Mygtukas	Funkcija
3	Keičia nuotraukos kokybę.
4	Keičia fotoaparato režimą.
5	Keičia spalvų toną ar nuotraukai pritaiko specialų efektą.
6	Pakeiskite numatytuosius fotografavimo nustatymus.
7	Parenka dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
9	Galite pereiti į aplanką <b>Mano nuotraukos</b> .

### Naudojimas nuotraukų pasirinkimais

Nufotografavę, paspauskite <Variant.>, kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinkimais:

- **Nauja nuotrauka:** fotografuokite.
- **Siųsti:** siųsti nuotrauką naudojant MMS.
- **Redaguoti žinutę:** išsiųskite nuotrauką kaip dalį MMS žinutės. Galite įterpti tekstą, taip pat ir kitų elementų.

- **Numatytasis gavėjas:** įveskite MMS žinutės numatytąjį gavėją.
- **Nustatyti kaip:** nustatyti nuotrauką kaip fono paveikslėlį ar kaip skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Trinti:** ištrinti nuotrauką.
- **Eiti į mano nuotraukas:** Galite pereiti į aplanką **Mano nuotraukas**.
- **Pervadinti:** keisti nuotraukos pavadinimą.
- **Apsauga:** apsaugoti nuotrauką nuo ištrynimo.
- **Savybės:** prieikite prie nuotraukos ypatybių.

### Fotografavimas, kai telefonas uždarytas

1. Paspauskite ir laikykite paspaudę [☒].
2. Paspauskite [☒], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka įrašoma į aplanką **Mano nuotraukas**.
3. Jei nuotrauką norite peržiūrėti, telefoną atidarykite.

### Mano nuotraukos (Meniu 8.2)

---

Šį meniu naudokite nufotografuotų nuotraukų sąrašui pasiekti.

#### Nuotraukos peržiūra

- Iš nuotraukų sąrašo paspauskite **<Rodyti>**, jei norite peržiūrėti nuotrauką visame ekrane.
- Paspauskite **<Daug>** norėdami matyti kaip vaizdo įrašo miniatiūrą.

#### Nuotraukų funkcijų naudojimas

Paspauskite **<Variant.>**, norėdami pasiekti šias pasirinktis:

- Galimos pasirinktys priklauso nuo to, ar matote nuotraukų sąrašą, ar peržiūrite nuotrauką.

- **Siųsti:** siųsti nuotrauką naudojant MMS.
- **Pervadinti:** keisti nuotraukos pavadinimą.
- **Trinti:** ištrinti nuotrauką.
- **Perkelti į albumą:** perkelti nuotrauką į kitą nuotraukų aplanką.

- **Nustatyti kaip:** nustatyti nuotrauką kaip fono paveikslėlį ar kaip skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Apsauga:** apsaugoti nuotrauką nuo ištrynimo.
- **Savybės:** prieikite prie nuotraukos ypatybių.

### Mano albumai (Meniu 8.3)

---

Naudokite šį meniu tvarkyti atskirai išsaugotas jūsų nuotraukas.

Galite peržiūrėti nuotraukas ir naudoti pasirinktis tokiu pat būdu, kaip ir meniu **Mano nuotraukos**.

### Trinti viską (Meniu 8.4)

---

Šį meniu naudokite visoms nuotraukoms trinti iš karto.

1. Paspauskite <**Rinktis**>, jei norite patikrinti trinamas nuotraukų kategorijas.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

### Nustatymai (Meniu 8.5)

---

Šį meniu naudokite numatytiesiems fotoaparato nustatymams keisti.

- **Nuotraukos dydis:** pasirinkite nuotraukos dydį.
- **Nuotraukos kokybė:** pasirinkite nuotraukos kokybę.
- **Užrakto garsas:** pasirinkite garsą, kurį girdite paspaudę užrakto [🔒].
- **Numatytasis vardas:** pakeiskite numatytąjį telefono pavadinimo prievardį.

### Atminties būseną (Meniu 8.6)

---

Čia galite patikrinti, kiek iš viso yra atminties, ir kiek atminties užima fotoaparato atmintis.

- [norėdami matyti atminties būseną, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].

## Telefono nustatymai (Meniu 9)

**Telefono nustatymai** meniu leidžia pritaikyti įvairius telefono nustatymus. Be to, galite grąžinti numatytuosius nustatymus.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai**.

### Ekranas (Meniu 9.1)

---

Šį meniu naudokite ekrano ir apšvietimo nustatymams keisti.

#### Tapetai (Meniu 9.1.1)

Šiame meniu galite pakeisti foninį paveikslėlį ir laukimo režimo teksto nustatymus.

- **Numatytieji ekrano fonai:** pasirinkite vieną iš kelių galimų užsklandų.
- **Nuotraukos:** pasirinkite vieną iš nufotografuotų nuotraukų.
- **Atsisiųsti paveikslėliai:** pasirinkite vieną iš paveikslėlių, atsisiųstų iš interneto, "Samsung PC Studio" programos arba gautų žinutėse.

- **Teksto vieta:** pasirinkite teksto vietą ekrane. Jeigu laukimo režimu ekrane teksto matyti nenorite, pasirinkite **Išjungta**.
- **Teksto stilius:** pasirinkite teksto stilių.

#### Išvaizda (Meniu 9.1.2)

Meniu režimui galite parinkti išvaizdos spalvų paletę.

#### Foninis apšvietimas (Meniu 9.1.3)

Galite pasirinkti laikotarpį, kurį lieka įjungtas foninis apšvietimas.

#### Kontrastingumas (Meniu 9.1.4)

Ekrano ryškumą galite reguliuoti atsižvelgdami į apšvietimo sąlygas.

#### Rinkimo šrifto spalva (Meniu 9.1.5)

Naudokite šį meniu rinkimo metu rašomų skaičių šrifto spalvai pasirinkti.

### Pasisveikinimo žinutė (Meniu 9.2)

---

Šį meniu naudokite pasisveikinimui, kuris trumpai rodomas įjungiant telefoną, įvesti.

## **Kalba** (Meniu 9.3)

---

Šį meniu naudokite kalboms, naudojamoms ekrano tekstui rodyti ir įvesties režimui, atskirai pasirinkti.

## **Sauga** (Meniu 9.4)

---

Šį meniu naudokite telefonui apsaugoti nuo neleistino naudojimo, priskirdami keletą priegios prie telefono ir SIM kortelės kodų.

- Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN/PIN 2 kodą, SIM kortelė blokuojama. Jei blokavimą norite panaikinti, turite įvesti PUK/PUK2 (PIN Unlocking Key – asmeninis atblokovimo kodas). Šiuos kodus suteikia tinklo operatoriai.

### **PIN kodo tikrinimas** (Meniu 9.4.1)

PIN (Personal Identification Number – asmens identifikavimo kodas) kodas nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio apsaugo SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti PIN kodą.

### **Keisti PIN kodą** (Meniu 9.4.2)

Šį meniu naudokite PIN kodui keisti. Norint naudoti šią funkciją reikia suaktyvinti PIN kodo tikrinimo funkciją.

### **Telefono užraktas** (Meniu 9.4.3)

Telefono užrakinimo funkcija užrakina telefoną, kad juo nebūtų galima naudotis neteisėtai.

Kai ši funkcija suaktyvinta, kiekvieną kartą įjungdami telefoną turite įvesti nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio telefono slaptažodį.

Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Jei slaptažodį norite pakeisti, naudokite meniu **Pakeisti slaptažodį**.

### **Pakeisti slaptažodį** (Meniu 9.4.4)

Šį meniu naudokite telefono slaptažodžiui keisti. Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**.

### **Privatumas** (Meniu 9.4.5)

Šį meniu naudokite laikmenų turiniui, įskaitant MMS žinutes, balso įrašus, paveikslėlius ir garsus, užrakinti.

1. Paspauskite <**Rinktis**>, jei norite patikrinti elementą(-us), kuriuos ruošiatės užrakinti.
2. Paspauskite <**Gerai**>, kad užrakintumėte pažymėtus elementus.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Jei norite pasiekti užrakintą elementą, reikia įvesti telefono slaptažodį.



### **SIM užraktas** (Meniu 9.4.6)

Priskyrus SIM kortelės užrakto kodą ši SIM užrakto funkcija leidžia telefoną naudoti tik su esama SIM kortele. Jei norite naudoti kitą SIM kortelę, turite įvesti SIM užrakto kodą.

### **FDN režimas** (Meniu 9.4.7)

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimas išeinančius skambučius apriboja tam tikru telefonų numerių rinkiniu. Kai ši funkcija suaktyvinta, skambinti galite tik telefonų knygoje laikomais telefonų numeriais.

### **Keisti PIN2 kodą** (Meniu 9.4.8)

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, PIN2 keitimo funkcija pakeičia dabartinį PIN2 kodą.

### **Automatinis perrinkimas** (Meniu 9.5)

---

Šį meniu naudokite, jei norite nustatyti, kad po nesėkmingo skambučio telefonas bandytų (iki dešimties kartų) iš naujo perrinkti telefono numerį.

### **Balso aiškumas** (Meniu 9.6)

---

Šį meniu naudokite pašaliniam triukšmui pašalinti ir skambučio kokybei pagerinti, kad pašnekovas jus galėtų girdėti aiškiai, net jei esate triukšmingoje vietoje.

### **Aktyvusis dangtelis** (Meniu 9.7)

---

Šį meniu naudokite norėdami nustatyti, ar atsakyti į skambučius atidarant telefoną.

### **Šoninis mygtukas** (Meniu 9.8)


---

Šiuo meniu galite nustatyti, kaip reaguos telefonas, kai skambinant jūs paspausite ir laikysite paspaudę [▲/▼].

- **Atmesti:** atmeskite skambutį.
- **Tyla:** išjunkite skambėjimo toną.

### **Atsil. bet kuris** (Meniu 9.9)

---

Šį meniu naudokite norėdami nustatyti, ar galima atsiliepti į skambutį paspaudus bet kurį mygtuką, išskyrus [].

Telefonų knyga. Jei norite naudoti šią funkciją, turite įvesti PIN2 kodą.

## Nustatyti iš naujo (Meniu 9.10)

Šį meniu naudokite telefono numatytiesiems nustatymams grąžinti.

1. Pasirinkite nustatymų kategoriją.
2. Paspauskite <Taip>, kad patvirtintumėte grąžinimą.
3. Įveskite nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio telefono slaptažodį ir paspauskite <Gerai>.

Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Šį slaptažodį galite keisti. ► 61 p.

## Problemų sprendimas

Jei norite sutaupyti laiko bei pinigų ir be reikalo neskambinti aptarnavimo skyriui, prieš kreipdamiesi į specialistus atlikite šiame skyriuje aprašytus patikrinimus.

### Ijungiant telefoną gali pasirodyti šie pranešimai:

"Įdėkite SIM"

- Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.

"Įveskite slaptažodį"

- Suaktyvinta automatinio užrakinimo funkcija. Telefonu galėsite naudotis tik įvedę telefono slaptažodį.

"Įveskite PIN kodą"

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite PIN kodą, kuris buvo suteiktas su SIM kortele.
- Ijungta PIN kodo tikrinimo funkcija. Kiekvieną kartą įjungus telefoną reikia įvesti PIN kodą. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu **PIN kodo tikrinimas**.


"Įveskite PUK kodą"

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl SIM kortelė dabar užblokuota. Įveskite PUK kodą, gautą iš paslaugų teikėjo.


### **Ekrane rodoma "Nėra ryšio", "Tinklo triktis" arba "Neatlikta"**

- Dingio tinklo ryšys. Galite būti vietoje, kurioje ryšys yra silpnas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

### **Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas**

- Įsitikinkite, kad paspaudėte [].
- Įsitikinkite, kad prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte išeinančių skambučių draudimo funkcijos.

### **Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti**

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas. ([]) buvo paspaustas ilgiau nei vieną sekundę.)

- Įsitikinkite, kad bandote prisijungti prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.




### **Jūsų pašnekovas jūsų negirdi**

- Patikrinkite, ar įjungtas mikrofonas.
- Įsitikinkite, kad telefoną laikote pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

### **Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Senka akumuliator."**

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

### **Bloga skambučio garso kokybė**

- Patikrinkite ekrane rodomą signalo stiprumo indikatorius () . Juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus () iki silpno () .
- Pabandykite telefoną šiek tiek pajudinti arba pereikite arčiau lango, jei esate pastate.

## **Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris**

- Naudokite telefonų knygos paieškos funkciją, kad įsitikintumėte, jog numeris išsaugotas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite numerį iš naujo.

## **Baterija tinkamai neįsikrauna arba telefonas kartais pats išsijungia.**

- Nušluostykite telefono ir baterijos kontaktus švariu ir švelniu skudurėliu.

## **Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:**

- Savo telefono modelį ir serijos numerį,
- Informaciją apie garantiją,
- Aiškia problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į pardavėją ar "Samsung" techninės priežiūros skyrių.

## **Sveikatos ir saugos informacija**

### **SAR sertifikavimo informacija**

Šis telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobilusis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų dažnių normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliuoju telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos rekomenduojama SAR riba yra 2 W/kg.\*

Šio modelio telefono aukščiausia SAR reikšmė buvo 1,03 W/kg.

SAR bandymai atliekami standartinėse telefono naudojimo padėtyse, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

---

\* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliesiems telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

## Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefoną naudojate netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Kalbėjimo ir budėjimo laikui didelę įtaką turi signalo stiprumas mobilaus ryšio tinkle ir tinklo operatoriaus nustatyti parametrai.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusios energijos akumuliatoriuje bei naudojamo akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei veikimo trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik "Samsung" patvirtintus akumuliatorius, jiems įkrauti naudokite tik "Samsung" patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose, nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploataavimo trukmė ir sumažės talpa. Akumuliatorių stenkitės laikyti kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūrai, žemesnei už 0°C.
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių akumuliatoriaus juostelių). Todėl atsarginio akumuliatoriaus neneškite kišenėje ar rankinėje, kur jis gali prisiliesti prie metalinių daiktų. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

## Sauga vairuojant

---

Šis belaidžio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliųjų telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Svarbiausia yra saugiai vairuoti automobilį. Jei vairuodami automobilį naudojate mobiliuoju telefonu, vadovaukitės tos vietovės ar šalies nuostatomis.

## Darbo aplinka

---

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kita mobiliojo ryšio įranga, veikiančia radijo bangomis, šiuo telefonu rekomenduojama naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai į viršų), net tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

## Elektroniniai prietaisai

---

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

### Širdies stimulatoriai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimulatoriaus darbą smarkiai sumažėja, jei tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies stimulatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais belaidžių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent mažiausio pagrindo įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimulatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

### Klausos aparatai

Kai kurie belaidžio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Jei yra tokių trikdžių, pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

## Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojate kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai su nurodymais išjungti mobiliuosius telefonus.

### Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamai apsaugotas elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su papildomos įrangos, įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

### Vietos su iškabintais skelbimais

Mobilųjį telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo nurodymai tai padaryti.

## Sprogimo rizikos zonos

---

Teritorijose, kuriose yra sproginimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sproginimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir degalinėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sproginimo pavojus.

Sproginimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sproginimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintąsias dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose ore yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

## Pagalbos skambučiai

---

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviešti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien mobiliojo ryšio priemonėmis.

Telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose belaidžiuose ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. įjunkite telefoną.
2. įveskite vietinį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką [☎].

Prieš skambinant pagalbos telefonu gali tekti išjungti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, skambučių draudimą. Informacijos šiuo klausimu ieškokite šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.



## Kita svarbi saugumo informacija

---

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Netinkamas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa belaidžio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota gerai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminti, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamą ir automobilyje įmontuojamą belaidžio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti.
- Prieš lipdami į lėktuvą mobilųjį telefoną išjunkite. Mobiluosius telefonus naudoti lėktuve yra pavojinga ir neteisėta, nes jie gali trikdyti lėktuvo prietaisų veikimą.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

## Priežiūra ir eksploatacija

---

Jūsų telefonas yra ypatingo dizaino ir meistriškumo pavyzdys, todėl jį reikia prižiūrėti tinkamai. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulketoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės gali sugadinti judančias telefono dalis.
- Nelaikykite telefono karštosiose vietose. Dėl aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploataavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.

- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpalu.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant šildymo įrenginių ar į juos, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto skyrių. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

# Turinys

## A

ABC režimas, teksto įvestis • 19  
Aktyvusis dangtelis • 62

### Akumuliatorius

krovimas • 7  
saugos priemonės • 66  
senkančios energijos  
indikatorius • 8

Apšvietimo laikas, nustatyti • 60

Ataskaitos apie pristatymą, žinutė •  
43

Atidėjimas, pokalbis • 24

### Atminties būseną

fotoaparatas • 44  
parsiųsti elementai • 48  
telefonų knyga • 30

### Atsiliepimas

antras skambutis • 24  
skambutis • 23

Atsiliepimas bet kuriuo mygtuku •  
62

Automatinis perrinkimas • 62

## B

Balso aiškumas • 24, 62  
Balso komentarai

įrašymas • 53  
perklausą • 53

Balso paštas • 42  
Balso pašto serveris • 42  
Bangos pasirinkimas • 35

## C

CB (mobilioju ryšiu siunčiamų  
pranešimų) žinutės • 42

## Ch

Chronometras • 55

## D

DTMF tonai, siuntimas • 25

## E

Ekranas  
apšvietimas, nustatymas •  
60  
išdėstymas • 10  
kalba • 12, 61  
nustatymai • 60  
piktogramos • 10  
ryškumas • 60

## F

FDN (Fixed Dial Number – fiksuotų  
numerų rinkimas) režimas • 62  
Foninis paveikslėlis • 60

Fono spalva • 60

## G

Garsai, parsiųsti • 48  
Garsiakalbis • 24  
Garso išjungimas  
mikrofonas • 25  
mygtukų signalai • 25

Garso nustatymai • 35

Gauti skambučiai • 31

### Gautos žinutės

MMS • 40  
SMS • 38

## I

Internetas • 45  
Iš naujo nustatyti telefoną • 63  
Išsiųstos žinutės  
MMS • 40  
SMS • 38

## Į

Įjungimas ir išjungimas  
mikrofonas • 25  
telefonas • 8

### Įrašymas

balso komentarai • 53  
pokalbis • 26

Įspėjimai • 37

Įspėjimai skambinant • 37

## J

Java pasaulis • 48

## K

Kalba, pasirinkti • 61  
Kalendorius • 50  
Kamera • 55  
Keitikilis • 54  
Konferenciniai pokalbiai • 26

## L

Laikmatis • 54  
Laukiantis skambutis • 34

## M

Maitinimo įjungimo/išjungimo  
signalas • 36  
Minutės signalas • 36  
Mygtukai • 9  
Mygtukų tonai  
garsumas • 36  
pasirinkimas • 36  
siuntimas/ išjungimas • 25  
MMS žinutės  
kūrimas/siuntimas • 39  
nustatymas • 43  
peržiūra • 40

- trynimas • 40
- N**
- Naršyklė, WAP • 45
- Naujienu žinutės • 41
- Neatsakyti skambučiai • 31
- Numeris
  - ieškojimas ir skambinimas • 27
  - saugojimas • 28
- Nuotraukos
  - fotografavimas • 55
  - peržiūra • 58
  - trynimas • 58
- Nustatyti savo numerį • 30
- P**
- Pagalbos skambučiai • 69
- Pasaulio laikas • 52
- Pasisveikinimo žinutė • 60
- Paskutinio skambučio numeris, perrinkimas • 22
- Perrinkimas
  - automatiškai • 62
  - rankiniu būdu • 22
- Piktogramos, aprašymas • 10
- PIN kodas
  - keitimas • 61
  - užrakinimas • 61
- PIN2, keisti • 62
- Pramogos • 47
- Pramogų aplankas • 45
- Prisijungimo signalas • 36
- Privatumas • 61
- R**
- Rinkimo šrifto spalva • 60
- Rinkti numeriai • 31
- S**
- Sauga
  - informacija • 65
  - saugos priemonės • 3
  - skambučiai • 61
  - vairuojant • 67
- SDN (tarnybų numerių rinkimas) • 31
- Senkančio akumulatoriaus indikatorius • 8
- Signalas
  - klaviatūra • 36
  - maitinimas įjungtas/išjungtas • 36
  - prisijungimas • 36
  - skambėjimo signalas • 35
  - žinutė • 36
- SIM kortelė
  - įdėjimas • 7
  - užrakinimas • 62
- Simboliai, įvedimas • 19
- Siunčiamos žinutės
  - MMS • 40
  - SMS • 38
- Skaičiuotuvas • 54
- Skambėjimo tonas
  - įeinantys skambučiai • 35
  - žinutės • 36
- Skambinančiojo atpažinimas • 34
- Skambintojų grupė • 30
- Skambučiai
  - atidėjimas • 24
  - atmetimas • 23
  - atsiliepimas • 23
  - laukiantis • 34
  - perkėlimas • 25
  - perrinkimas • 22
  - skambinimas • 22
  - uždraudimas • 33
- Skambučių įrašai
  - gauti • 31
  - neatsakyti • 31
  - rinkti • 31
- Skambučių kainos • 32
- Skambučių laikas • 32
- Slapta, odis
  - skambučių uždraudimas • 34
  - telefonas • 61
- SMS žinutės
  - kūrimas/siuntimas • 37
  - nustatymas • 43
  - peržiūra • 38
  - trynimas • 38
- Spartusis rinkimas • 29
- Sveikatos ir saugos informacija • 65
- Š**
- Šablonai, žinutė • 42
- T**
- Tarptautiniai pokalbiai • 22
- Tarptinklinis ryšys • 34
- Tekstas, įvedimas • 19
- Telefonas
  - ekranas • 10
  - į pakavimą • 6
  - išpakavimas • 6
  - įjungimas ir išjungimas • 8
  - mygtukai • 9, 10
  - nustatymas iš naujo • 63

- piktogramos • 10
- priežiūra ir eksploatacija • 70
- slaptažodis • 61
- užrakinimas • 13, 61
- Telefonų knyga
  - kopijavimas • 28
  - paieška • 27
  - pasirinktys • 28
  - pidėjimas • 28
  - redagavimas • 28
  - spartusis rinkimas • 29
  - trynimas • 29
  - valdymas • 30
- Tinklo
  - pasirinkimas • 34
  - paslaugos • 33
  - pranešimai • 42
- Tylusis režimas
  - įvedimas • 13
  - nustatymas • 36
- Trinti • 32
- Trynimas
  - komentarai • 50
  - MMS žinutės • 41
  - nuotraukos • 58
  - skambučių įrašai • 31
  - SMS žinutės • 38
  - telefonų knyga • 28, 29
- U**
  - Uždraudimas, skambučiai • 33
  - Užrakinimas
    - SIM kortelė • 62
  - Užrašinė • 49
  - Užsklanda • 60
- V**
  - Vaizdai, parsijusti • 47
  - Vardai
    - ieškojimas • 27
    - įvedimas • 19
- Ž**
  - Žadintuvas • 52
  - Žaidimai • 48
  - Žinučių kūrimas
    - MMS • 39
    - SMS • 37
  - Žinutės
    - balsas • 42
    - MMS • 39
    - signalas • 36
    - SMS • 37
    - sveikinimas • 60
    - tinklas • 41
    - tinklo pranešimai • 42
- W**
  - WAP naršyklė
    - prieiga • 45
    - žymekliai • 46

## Atitikimo deklaracija (R&TTE)

### Produktas:

GSM900/GSM1800/GSM1900  
Mobilusis telefonas

(gaminio aprašymas)

SGH-E330N

(modelio pavadinimas)

### Pagamintas:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsu-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,  
Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas\*)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka toliau nurodytus standartus ir/ar kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Tinklas : EN 301 511 v9.0.2 (2003-3)

Skelbiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir] nurodytas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodyta direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma priede [V], buvo atliktą dalyvaujant šiems spitiesiems asmenims:

BABT, Balfour House, churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Identifikavimo ženklas: 0168

CE0168

### Techniniai dokumentai, laikomi:

Samsung Electronics QA Lab.

bus prieinami, pateikus prašymą.

### (Atstovas ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbush Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 07. 09



Yong -Sang Park / Vadovas

(leidimo vieta ir data)

(įgaliojimo asmens vardas ir parašas)

\* Tai nėra "Samsung" techninės priežiūros centro adresas. "Samsung" techninės priežiūros centro adresas ar telefono ieškote garantinėje kortelėje arba susisiektė su pardavėju, iš kurio pirkote telefoną.