

Camelion CM-9388

Manual de Utilização



Carregador ΔV - Carregador Universal Rápido de dois Canais Ni-MH / Ni-CD com controlo ΔV

Este é um carregador que pretende carregar as suas baterias de uma forma rápida e segura. A recente tecnologia de Sensor de Controlo ΔV está agora disponível para assegurar o processo de carga nos dois canais de baterias ao mesmo tempo. Com o nosso adaptador AC/DC incluído no pacote, o carregador disponibiliza acima de 800mA de corrente de carga para cada canal de baterias.

Instruções

- 1.) Insira o adaptador AC/DC na tomada AC (230V)
- 2.) Insira o jack de saída do adaptador AC/DC no socket de entrada DC do carregador.
- 3.) Insira as baterias no carregador e o processo de carga inicia-se. Por favor verifique a figura 1 para o sinal de luz correspondente. Se está a carregar pilhas de 9V por favor verifique a figura 4 (o carregamento de pilhas de 9V não se encontra abrangido pela tecnologia ΔV , logo o led indicativo na figura 4 não comuta para verde).
- 4.) Quando carrega no botão de descarga ("discharge"), um canal irá comutar para o modo de descarga automaticamente. Por favor verifique a figura 2 para o sinal de luz correspondente.
- 5.) Após o processo de descarga da bateria estar completo, o canal comuta novamente para o modo de carregamento de uma forma instantânea. Por favor verifique a figura 1 para o sinal de luz correspondente.
- 6.) Se pressionar o botão de descarga durante o processo de descarga, o canal comuta para o modo de carga instantaneamente. Por favor verifique a figura 1 para o sinal de luz correspondente.
- 7.) Após a carga da bateria estar completa, o carregador comuta para o modo de manutenção da bateria ("trickle charge"). Por favor verifique a figura 3 para o sinal de luz correspondente.

- 8.) Remova a bateria do carregador.
- 9.) É recomendado que carregue baterias com a mesma capacidade num canal.

Especificações Técnicas

Adaptador AC/DC

Input: 230VAC ~ 50Hz

Output: 12VDC, 800mA

Carregador

Input: 12VDC

Output: 2 x 2.4V

Corrente de Carga

	AAA / AA / C / D	9V
Corrente de Carga	800mA	13mA
Corrente de Manutenção	80mA	13mA

Tempos de Carga

Tipo de Bateria	Tempo de Carregamento (Aprox.)
Ni-MH D 10000mAh	15.5h
Ni-MH C 2500mAh	3.8h
Ni-MH AA 2700mAh	4.1h
Ni-MH AAA 1000mAh	2.3h
Ni-MH 9V 250mAh	23.0h