

SENSOR IVP - Detec 100 PET

Sensor infravermelho passivo *PET IMMUNE* com fio e detector piroelétrico de duplo elemento. Para animais de pequeno porte - até 20 Kg. Indicado para ser instalado em qualquer central de alarme.

ARM UP (Apronto Final)

Alimente o sensor e aguarde aproximadamente 30 segundos para que ele estabilize; Durante este tempo o LED ficará piscando e finalizará com a emissão de 5 flashes seqüenciais, estando pronto para trabalho.

AJUSTE DE SENSIBILIDADE

Automática (auto-ajustável).

AJUSTE DE DISTÂNCIA


É feito alterando a posição da placa na caixa (Internamente), conforme tabela abaixo, ajusta-se a distância que o sensor detecta a uma altura aproximada de 2,1 metros (melhor desempenho):

- 12 mts
- 10 mts
- 8 mts
- 4 mts


Padrão de fábrica 12 mts.

VISTA LATERAL

2,1m - melhor desempenho




VISTA SUPERIOR



FAIXA DE DETECÇÃO

Ver figura abaixo.



- / O alcance é de até 14 metros
- / O ângulo de abertura é de 115°.

Detec 100 PET

PRINCIPAIS COMPONENTES

Na figura abaixo pode-se visualizar os principais componentes do sensor.

Piro-Sensor dual - elemento detector.

LED - Indica detecção.


Ajuste de distância -

Ajusta a distância de detecção.

Régua de Bornes:


- e + = Alimentação,

ALARM = disparo após detecção.




PRECAUÇÕES


Siga as instruções ao lado para que não ocorra disparo em falso.



Não instale o sensor de frente para janela ou porta de vidro



Evite instalar o sensor onde circulam animais de grande porte



Não instale o sensor com incidência direta de sol e/ou chuva




Evite instalar o sensor em locais com folhagens

Para um bom funcionamento



Altura do sensor aproximadamente 2,4 mts.



Não deixe obstáculos na frente do sensor

CARACTERÍSTICAS

ELETRÔ-ELETRÔNICA

Piro-Sensor de duplo elemento;

Detecção: Distância

14 metros podendo chegar a 16 metros;

Angulação Detecção - 115°

Sensibilidade: Automática

Tempo de transmissão: imediata;

Tempo de estabilização: 30 seg.

Tensão de alimentação: 9 à 16 VDC

Consumo: 15 mA a 12 VDC

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensão: 53X91X35 mm

Cor predominante: Branca

Lente: Plana Leitosa *Pet Immune*

Peso aproximado: 70 gramas

OBSERVAÇÕES

- Ao manusear o sensor para instalação, caso haja algum contato no Piro, limpar com um pano seco e limpo.
- Após passagem da fiação pelo furo usar cola quente internamente para que não entre insetos dentro da caixa do sensor.
- Ao testar o sensor, após disparo aguardar 10 segundos, para rearmar a central, senão pode ocorrer novo disparo.
- Nunca teste o sensor com ele aberto, feche bem a caixa.

GARANTIA

A garantia é de 1 (um) ano (incluso período de legal de 90 dias), a partir da data da Nota Fiscal emitida contra o 1º usuário e está restrita a constatação pelo fabricante de defeitos de fabricação. Não cobre despesas de frete, seguro e remoção, uso indevido e agentes da natureza.

Violações no equipamento, reparos por pessoas não autorizadas e danos por instalação incorreta implicam na perda da mesma.

NF N° _____

Revenda _____

Data ____/____/____



Rua Deodato Seda, 729 - Fernandes
37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG
Fone/Fax 35 3471-1334
CNPJ: 03.500.682/0001-90
site: www.sectra.com.br
e-mail: sectra@sectra.com.br

SENSOR INFRAVERMELHO
Detec 100 PET



- Com fio
- Lente *PET Immune*
- Sensibilidade Automática
- Compensação térmica
- Piro-Sensor elemento dual
- Para animais de pequeno porte de até 20kg

MANUAL DE INSTALAÇÃO



SENSOR IVP - Detec 100 PET

Sensor infravermelho passivo *PET IMMUNE* com fio e detector piroelétrico de duplo elemento. Para animais de pequeno porte - até 20 Kg. Indicado para ser instalado em qualquer central de alarme.

ARM UP (Apronto Final)

Alimente o sensor e aguarde aproximadamente 30 segundos para que ele estabilize; Durante este tempo o LED ficará piscando e finalizará com a emissão de 5 flashes seqüenciais, estando pronto para trabalho.

AJUSTE DE SENSIBILIDADE

Automática (auto-ajustável).

AJUSTE DE DISTÂNCIA

É feito alterando a posição da placa na caixa (Internamente), conforme tabela abaixo, ajusta-se a distância que o sensor detecta a uma altura aproximada de 2,1 metros (melhor desempenho):

- 12 mts
- 10 mts
- 8 mts
- 4 mts


Padrão de fábrica 12 mts.

VISTA LATERAL

2,1m - melhor desempenho




VISTA SUPERIOR



FAIXA DE DETECÇÃO

Ver figura abaixo.



- / O alcance é de até 14 metros
- / O ângulo de abertura é de 115°.

Detec 100 PET

PRINCIPAIS COMPONENTES

Na figura abaixo pode-se visualizar os principais componentes do sensor.

Piro-Sensor dual - elemento detector.

LED - Indica detecção.


Ajuste de distância -

Ajusta a distância de detecção.

Régua de Bornes:


- e + = Alimentação,

ALARM = disparo após detecção.




PRECAUÇÕES

Siga as instruções ao lado para que não ocorra disparo em falso.



Não instale o sensor de frente para janela ou porta de vidro



Evite instalar o sensor onde circulam animais de grande porte



Não instale o sensor com incidência direta de sol e/ou chuva




Evite instalar o sensor em locais com folhagens

Para um bom funcionamento



Altura do sensor aproximadamente 2,4 mts.



Não deixe obstáculos na frente do sensor

CARACTERÍSTICAS ELETRO-ELETRONICAS

Piro-Sensor de duplo elemento ;
Detecção: **Distância**

14 metros podendo chegar a 16 metros;

Angulação Detecção - 115°

Sensibilidade: Automática

Tempo de transmissão: imediata;

Tempo de estabilização: 30 seg.

Tensão de alimentação: 9 à 16 VDC

Consumo: 15 mA a 12 VDC

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensão: 53X91X35 mm

Cor predominante: Branca

Lente: Plana Leitosa *Pet Immune*

Peso aproximado: 70 gramas

OBSERVAÇÕES

• Ao manusear o sensor para instalação, caso haja algum contato no Piro, limpar com um pano seco e limpo.

• Após passagem da fiação pelo furo usar cola quente internamente para que não entre insetos dentro da caixa do sensor.

• Ao testar o sensor, após disparo aguardar 10 segundos, para rearmar a central, senão pode ocorrer novo disparo.

• Nunca teste o sensor com ele aberto, feche bem a caixa.

GARANTIA

SENSOR IVP - Detec 100 PET

Sensor infravermelho passivo *PET IMMUNE* com fio e detector piroelétrico de duplo elemento. Para animais de pequeno porte - até 20 Kg. Indicado para ser instalado em qualquer central de alarme.

ARM UP (Apronto Final)

Alimente o sensor e aguarde aproximadamente 30 segundos para que ele estabilize; Durante este tempo o LED ficará piscando e finalizará com a emissão de 5 flashes sequenciais, estando pronto para trabalho.

AJUSTE DE SENSIBILIDADE

Automática (auto-ajustável).

AJUSTE DE DISTÂNCIA

É feito alterando a posição da placa na caixa (Internamente), conforme tabela abaixo, ajusta-se a distância que o sensor detecta a uma altura aproximada de 2,1 metros (melhor desempenho):

12 mts
10 mts
8 mts
4 mts

Padrão de fábrica 12 mts.

VISTA LATERAL

2,1m - melhor desempenho

ALTURA

0 4 8 10 12 14m

VISTA SUPERIOR

100°

CARACTERÍSTICAS ELETRO-ELETRONICAS

Piro-Sensor de duplo elemento ;

Detecção: **Distância**

14 metros podendo chegar a 16 metros;

Angulação Detecção - 115°

Sensibilidade: Automática

Tempo de transmissão: imediata;

Tempo de estabilização: 30 seg.

Tensão de alimentação: 9 à 16 VDC

Consumo: 15 mA a 12 VDC

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensão: 53X91X35 mm

Cor predominante: Branca

Lente: Plana Leitosa *Pet Immune*

Peso aproximado: 70 gramas

OBSERVAÇÕES

• Ao manusear o sensor para instalação, caso haja algum contato no Piro, limpar com um pano seco e limpo.

• Após passagem da fiação pelo furo usar cola quente internamente para que não entre insetos dentro da caixa do sensor.

• Ao testar o sensor, após disparo aguardar 10 segundos, para rearmar a central, senão pode ocorrer novo disparo.

• Nunca teste o sensor com ele aberto, feche bem a caixa.

GARANTIA

A garantia é de 1 (um) ano (incluso período de legal de 90 dias), a partir da data da Nota Fiscal emitida contra o 1º usuário e está restrita a constatação pelo fabricante de defeitos de fabricação. Não cobre despesas de frete, seguro e remoção, uso indevido e agentes da natureza.

Violações no equipamento, reparos por pessoas não autorizadas e danos por instalação incorreta implicam na perda da mesma.

NF Nº _____

Revenda _____

Data ____/____/____




GRUPO

Rua Deodato Seda, 729 - Fernandes
37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG
Fone/Fax 35 3471-1334
CNPJ: 03.500.682/0001-90
site: www.sectra.com.br
e-mail: sectra@sectra.com.br

FAIXA DE DETECÇÃO

Ver figura abaixo.



- / O alcance é de até 14 metros
- / O ângulo de abertura é de 115°.

Detec 100 PET

PRINCIPAIS COMPONENTES

Na figura abaixo pode-se visualizar os principais componentes do sensor.

Piro-Sensor dual - elemento

detector.

LED - Indica

detecção.

Ajuste de

distância -


Ajusta a distância

de detecção.

Régua de Bornes:

- e + = Alimentação,

ALARM = disparo após detecção.



PRECAUÇÕES

Siga as instruções ao lado para que não ocorra disparo em falso.

A garantia é de 1 (um) ano (incluso período de legal de 90 dias), a partir da data da Nota Fiscal emitida contra o 1º usuário e está restrita a constatação pelo fabricante de defeitos de fabricação. Não cobre despesas de frete, seguro e remoção, uso indevido e agentes da natureza.

Violações no equipamento, reparos por pessoas não autorizadas e danos por instalação incorreta implicam na perda da mesma.

NF Nº _____

Revenda _____

Data ____/____/____



GRUPO


Rua Deodato Seda, 729 - Fernandes
37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG
Fone/Fax 35 3471-1334
CNPJ: 03.500.682/0001-90
site: www.sectra.com.br
e-mail: sectra@sectra.com.br

SENSOR
INFRAVERMELHO
**Detec 100
PET**




- Com fio
- Lente *PET Immune*
- Sensibilidade Automática
- Compensação térmica
- Piro-Sensor elemento dual
- Para animais de pequeno porte de até 20kg


MANUAL DE INSTALAÇÃO




Não instale o sensor de frente para janela ou porta de vidro



Evite instalar o sensor onde circulam animais de grande porte



Não instale o sensor com incidência direta de sol e/ou chuva




Evite instalar o sensor em locais com folhagens

Para um bom funcionamento



Altura do sensor aproximadamente 2,4 mts.



Não deixe obstáculos na frente do sensor

SENSOR
INFRAVERMELHO
**Detec 100
PET**



- Com fio
- Lente *PET Immune*
- Sensibilidade Automática
- Compensação térmica
- Piro-Sensor elemento dual
- Para animais de pequeno porte de até 20kg

MANUAL DE INSTALAÇÃO

