

Manual de instalação e utilização para o celular

1, definição de DVR-lado

Acesso ao menu principal -> Network Settings> Serviços de Rede, dê um duplo clique na célula

telefone monitorar> marque habilitado / OK

No router, 34.599 mapa para o endereço IP do DVR / Salvar


2, configuração do celular

2,1 sistema operacional Windows Mobile


1) Instalação de Software

Conecte o cabo de dados, CDs de cópia, ou baixados para o MEYE_WM.cab ao telefone,

selecione a instalação do software.




2) Abra o software, configurar o servidor.



2,2 sistema operacional Symbian


1) do sistema operativo Symbian, ou seja, Symbian S60 V3, Symbian S60 V5. eles correspondem a celulares diferentes, selecione a cópia correta do cliente para o cartão de memória do telefone, e selecione o software, clique na instalação (o seguinte screenshots para Symbian S60 V3, por exemplo, para instalar da mesma forma que o outro.)





2) Dentro do software, configurar o servidor.






Nota: No caso de software não pode instalar, mudar o menu - Ferramentas - Programa Open

Manager, clique com o botão esquerdo, selecione "Configurações", mudança de instalação de software ": Só procedimento registrado "para" Instalação de Software: Todos os "" certificado de verificação on-line: off "

2,3 Sistema Operacional Android

1) instalação

1. Carregando cartão SD, o arquivo de instalação MEYE-Android.apk copiado para o cartão SD.
2. Fechar USB, insira o telefone **【configuração】 - 【Aplicação】 - 【APK instalador】** , você pode encontrar o arquivo de instalação, clique sobre a instalação



2) O software funciona

MEYE terminal móvel, incluindo: assistir a um vídeo, canal de switch, full-screen zoom, PTZ

controle, foco, captura móvel de coleta, e as funções de saída.

Após a instalação, clique no aplicativo chamado "MEYE" ícone para executar



3) As configurações do software

Se o primeiro parâmetro para uso ou necessidade de alteração, clique em **【configuração】** para entrar no ajuste de parâmetros.



coleção:

Salvar o registro, onde você pode encontrar;

Nome de usuário:

DVR no **【 monitor do celular 】** para definir o nome do usuário;

senha:

DVR no **【 monitor do celular 】** para definir senhas de usuários;

servidor:

Endereço IP do DVR da rede pública ou nome de domínio dinâmico;

Port:

DVR no **【 monitor do celular 】** para definir a porta do servidor;

Número de canais:

Definir o número do canal;

Canal padrão:

Definir o padrão para realizar a vigilância de vídeo do canal de vídeo do DVR;

Nome Record:

De manutenção de registros do nome;

① configurações estão corretas e clique em **【 Salvar 】** , então a cláusula é adicionado à coleção

registro. Próxima coleção na seleção direta dos registros pode ser, não precisa re-set.

Definir as configurações corretas e clique em **【 configuração 】** para voltar ao topo da interface principal.

Depois de definir uma boa economizar na interface principal, basta clicar no botão "Connect", você pode

conectar ao servidor. Esta interface pode ser feito no canal de switch, full-screen zoom, Controle PTZ, o foco, a captura de móveis, em tela cheia e outras operações

2,4 sistema operacional do iPhone

1) Instalação;

1. No iPhone, abra o "App Store" mostrado na Figura 1;

2. Clique no botão "  " depois, na barra de pesquisa digite "vMEye", clique em "Search", como mostrado

na Figura 2, 3. Mostrado na Figura 3 mostra;

4. Clique para Figura 3 no "free", o visor mostra a Figura 4, clique na Figura 4 na "Instalação", aparece na tela mostrada na Figura 5, na Figura 5, digite seu Apple senha da conta, em seguida, "Good", a tela aparece como mostrado na Figura 6;



1

2



3

4



5



6

5., Figura 6 "  " display para "  " que, vMEye software é automaticamente

baixado e instalado, etc "" A barra de progresso mostra "  " completo, então o instalação foi bem sucedida,


6. Instalação estiver concluída, o ícone de interface de telefone vMEye mostrar mostrado na Figura 7:



7

2): Software

1, Clique no ícone vMEye, abra o software. Primeiro, defina o endereço do servidor ea porta correta e clique em o botão play para jogar. Interface, teclas de função são descritos abaixo



- * PTZ chave de controle de direção (no canto inferior esquerdo e direito)
- * controle PTZ (zoom + região, regional estreita -), (+ aumentar o foco, o foco diminui -), (abertura + grandes, abertura reduziu-).

Eu monitoro a seleção de canal.

- * funções botão da esquerda para a direita: Pause, instantâneo, o modo de tela cheia, escolher o próximo conjunto de configurações de conexão de monitoramento e controle.
- * fora, o botão do meio do telefone

notas:

Problemas comuns e soluções

1: A conexão não está no servidor?

a: verificar a página de configurações, servidores, porta, nome de usuário, senha está definida corretamente.

b: Verificar a rede, consultar o telefone estiver conectado à rede externa.

2: entrar na interface principal, você não pode operar a cabeça?

a: Para verificar se a cabeça do canal.

b: a cabeça para responder a lenta, é preciso esperar cerca.

3: o telefone pode suportar, que software deve ser instalado?

a: ver o manual do telefone ou consulta on-line o nome do sistema operacional do telefone modelo.

b: Ver mais de 4 sistema operacional não é um smartphone, e se assim for, selecione o software adequado instalado. Se não, não foi apoiada telefone celular.

4: software client iphone instalado, clique no botão Play, por que há um teste e versões de avaliação das dicas?

a: Depois de instalar o software, você deve primeiro seguir os passos para configurar o servidor correto

Endereço, portos e outras informações, clique em play, se o ponto de tocar diretamente conectado ao equipamento de teste da empresa. Porque o equipamento da empresa de teste é

só é permitido para se conectar testar dois dias, então as dicas acima. Ignorar a mensagem, defina o

endereço correto do servidor e outras informações, clique no play, que será exibido corretamente.

Ver imagem em seu BlackBerry

Definir Passos BlackBerry:

1) Os requisitos do sistema

OS Smartphone: 5.0

Modelos de apoio:

Curve 8900

BOLD 9700

TOUR 9630

2) Instalação

Nome de arquivo de configuração: MEye.cod, MEye.alx

a) Utilização do BlackBerry Desktop Manager para configuração

Conecte o BlackBerry ao PC via cabo USB

Run Desktop Gerenciar-> Application Loader-> Adicionar / excluir application->

Selecione o

pasta na caixa de diálogo-> Selecionar MEye.alx-> Executar-lo no seu telefone



b) Usar loader Bacalhau a configuração

Conecte o BlackBerry ao PC via cabo USB

Cod Loader e em fase de telefone. Depois disso, adicione o bacalhau, a instalação do aplicativo selecionar, execute

-lo.

3) Remova o cabo USB, você verá o ícone Meye no desktop-> Downloa



4) Executar software, GUI como abaixo



5) Por favor, faça alguma configuração antes de começar a usá-lo, clique em Configuração-> do parametrização

Setting

Server info

Name : doc4gz

Address: doc4gz.gnway.net

Port: 9191

User info

User ID: admin

Password: *****

Network info

NetworkType WIFI

save cancel history

Endereço do servidor:

DVR endereço IP público ou DDNS

Porta do Servidor:

O mesmo número com DVR porta do servidor

User ID:

Mesmo que IE nome de usuário

senha:

Mesma senha IE

Tipo de rede:

Selecione o modo de rede, Wi-Fi ou 3G

6) o modo de exibição de vídeo

Você pode mudar o modelo geral e modo de tela cheia



modo geral



Modo tela cheia

7) Atalho do teclado

controle PTZ

"Q" →acima

"A" → para baixo

"W" →esquerda

"S" →direito

"E" →adicionar o foco

"D" →reduzir o foco

"R" → adicionar ampliar

"F" →reduzir o zoom

"T" →círculo adicionar

"G" →reduzir o círculo

"Espaço" →captura;