



Power Dome EX 8x1



Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o produto e o mantenha guardado para consultas futuras.

Power Dome EX 8x1 é energia portátil para as mais diversas situações: dê a partida em seu carro e ainda encha o pneu, use sua ferramenta elétrica em qualquer lugar. No camping assista TV, escute rádio e tenha iluminação. Energia não será problema com Power Dome EX. Em suas viagens use seu notebook, celular, filmadoras e outros, nas mais distantes e remotas regiões.

Power Dome EX é uma central de energia multifuncional portátil 8 em 1 com duas saídas de força 110 volts e 400 watts de potência contínua, uma saída 12 volts padrão veicular, saída 5 volts USB, compressor de ar com 275 PSI, luz de emergência em Leds, rádio AM/FM com entrada auxiliar para Ipod e MP3 Player e "jump-starter" para dar partida em veículos em situações de emergência.

CARACTERÍSTICAS:

- "Jump-starter" de 600 Amp com cabos e garras de alta capacidade para dar partidas em veículos em situações de emergência.
- Compressor embutido de 260 PSI (libras por polegadas quadradas) para pneus de carros, motos e outras aplicações.
- Mostrador analógico de pressão.
- Inversor de energia embutido de 400 watts de potência contínua e 800 watts de pico com duas saídas 110 volts.
- Saída 12 volts padrão veicular
- Saída 5 volts USB para carregar celular, smartphone, Ipod e MP3 players.
- Rádio AM/FM embutido com entrada auxiliar para Ipod e Mp3 Player.
- Iluminação de emergência com 5 leds de baixo consumo de energia.
- Carregador 110 volts e veicular 12 volts.
- Fusível de segurança de 40 Amp
- Relógio analógico indicador de carga.
- Relógio analógico indicador de pressão.
- Alarme de segurança indicador de polaridade
- Bicos para bolas, bexigas e pneu.

Bateria interna:

- Mantém energia armazenada por até 4 meses
- Bateria selada de 17 amperes de alto desempenho
- 12 volts
- Livre de manutenção
- Baixa auto descarga

Inversor interno de 400 watts

- Saída 110 volts (AC)
- Potência contínua máxima 400 watts
- Potência pico 800 watts
- Frequência 60 hz
- Onda senoidal modificada
- Eficiência 90%
- Fusível 40 Amp
- Temperatura de operação 0° - 40° C
- Alarme sonoro contra baixa tensão de bateria em 10.7 volts'
- Desligamento automático por baixa em 10 volts
- Proteção contra sobrecarga e curto circuito

Sistema de recarga

- Fonte 110volts(AC)
- Tempo de recarga AC: 24 horas
- Fonte veicular 12 volts (DC)
- Tempo de recarga DC: 12 horas

Pesos e dimensões:

- Dimensões embalagem: 36.5 x 32x 27 cm
- Dimensões Produto: 30 x 22 x 21 cm
- Peso: 7,091 kg



"ATENÇÃO"

1 - AO ADQUIRIR O POWER DOME FAÇA A SUA RECARGA DE BATERIA IMEDIATAMENTE DE NO MINIMO 34 HORAS E NO MAXIMO DE 48 HORAS, SEM LIGAR OU UTILIZAR QUALQUER UMA DE SUAS FUNÇÕES.

2 - JAMAIS UTILIZAR QUALQUER FUNÇÃO DO POWER DOME ENQUANTO O MESMO ESTIVER SENDO RECARREGADO, SEJA NA TOMADA OU NO VEICULO, ISTO CAUSARÁ SÉRIOS DANOS AO EQUIPAMENTO E A PERDA DE SUA GARANTIA.

3 - SEMPRE VERIFIQUE SE O CONSUMO DE WATTS E VOLTAGEM DOS EQUIPAMENTOS A SEREM LIGADOS NAS TOMADAS DE ENERGIA DO POWER DOME SÃO IGUAIS OU MENORES DO QUE 400 WATTS DE CONSUMO E 110 VOLTS. "JAMAIS" CONECTE NAS TOMADAS DO POWER DOME EQUIPAMENTOS 220 VOLTS E QUE CONSUMAM MAIS QUE 400 WATTS, OU PICO MAIOR DO QUE 800 WATTS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- "Jump-starter" de 600 Amp com cabos e garras de alta capacidade para dar partidas em veículos em situações de emergência.
- Compressor embutido de 260 PSI (libras por polegadas quadradas) para pneus de carros, motos e outras aplicações.
- Mostrador analógico de pressão.
- Inversor embutido com 400 watts de potência contínua e 800 watts de pico com duas saídas 110 volts.
- Saída 12 volts padrão veicular
- Saída 5 volts USB para carregar celulares, smartphones e MP3 players.
- Rádio AM/FM embutido com entrada auxiliar.
- Iluminação de emergência com 5 leds de baixo consumo de energia.
- Recarregador 110 volts e veicular 12 volts.
- Fusível de segurança de 40 Amp
- Mostrador analógico de carga armazenada.
- Alarme de segurança indicador de polaridade
- Peso: 7,091 Kg

Bateria

- Mantém energia armazenada por até 4 meses
- Bateria selada alta performance
- 12 volts
- 17 Amp/h
- Livre de manutenção
- Baixa auto descarga
- Saída 12 volts padrão veicular
- Saída 5 volts USB 500 mA
- Tempo de recarga AC: 24 horas
- Tempo de recarga DC: 12 horas

Inversor embutido de 400 watts

- Saída 110 volts (AC)
- Potência contínua máxima 400 watts
- Potência pico 800 watts
- Frequência 60hz
- Onda senoidal modificada
- Eficiência 90%
- Fusível 40 Amp
- Temperatura de operação 0º - 40º C
- Alarme sonoro contra baixa tensão de bateria em 10.7 volts
- Desligamento automático por baixa bateria em 10 volts
- Proteção contra sobrecarga e curto circuito

Sistema de recarga

- Fonte 110 volts (AC)
- Adaptador veicular 12 volts (DC)

"JAMAIS VIOLE OU ABRA O EQUIPAMENTO, ISTO IMPLICARÁ NA PERDA TOTAL DE SUA GARANTIA".



multienergy

Importado e distribuído por:

MULTIENERGY TECNOLOGIA EM ENERGIA RENOVÁVEL

Rua Dr. Sodré, 122 – sala 128 – Vila Nova Conceição/ São Paulo – SP – CEP 04535-110/CNPJ 08.614.282/0001-29

Pabx: (11) 3045-0833

www.multienergy.com.br