

MITEL NETWORKS

## 5230 | IP Appliance



 MITEL | a pensar em SI

M Mitel (design) é uma marca registada da Mitel Networks Corporation. © 2003, Mitel Networks Corporation. Todas as outras marcas e serviços são marcas comerciais dos respectivos detentores. Todos os direitos reservados.

O equipamento 5230 IP utiliza o seu assistente digital pessoal (PDA, Personal Digital Assistant) como interface intuitiva para o sistema telefónico Mitel Networks™. Com as aplicações PDA do equipamento 5230 IP instaladas no seu PDA, poderá, por exemplo, efectuar chamadas a partir da sua lista de contactos, sincronizar dados e ficheiros, ver uma lista das suas mensagens de voz ou partilhar ficheiros com outros utilizadores de equipamentos 5230 IP, a partir do seu próprio equipamento 5230 IP ou de qualquer outro na rede.





Para tirar o máximo partido das funcionalidades do equipamento 5230 IP, introduza nele o PDA. Enquanto o PDA está inserido no equipamento 5230 IP, funciona da mesma forma do que se estivesse no respectivo suporte de sincronização.

Continuará a poder utilizar o equipamento 5230 IP sem o PDA, mas não terá acesso a todas as funcionalidades.

**NOTA:** Sempre que fixar o PDA num equipamento 5230 IP, terá de tocar na softkey **Connect PDA** na aplicação 'Telefone PDA' para activá-lo.


Para obter mais informações sobre a utilização do equipamento 5230 IP e das aplicações PDA do equipamento 5230 IP, consulte o manual do utilizador do equipamento 5230 IP ou a ajuda online instalada nas aplicações PDA do equipamento 5230 IP.


### O equipamento 5230 IP:


- 1 **Altifalantes** - O 5230 possui dois altifalantes mono para máxima clareza de som.
- 2 **Suporte para estilete** - Para fixar o estilete do PDA.
- 3 **Luz de indicação de chamada** - Pisca quando uma linha está a tocar.
- 4 **Teclas de funcionalidade de telefonia** - Existem quatro teclas de funcionalidade de telefonia:
  -  **Mensagem** - Pisca quando existe uma mensagem de chamada de retorno ou uma mensagem de voz nova. Utilize para ver uma mensagem de chamada de retorno ou para aceder à caixa de correio de voz.
  -  **Espera** - Utilize para colocar uma chamada em espera ou para retirar uma chamada da espera.
  -  **Transferir/Conferência** - Utilize para efectuar uma transferência de chamada ou para estabelecer uma chamada em conferência.
  -  **Cancelar** - Utilize para terminar uma chamada ou uma funcionalidade de chamada.
- 5 **Marcador** - Utilize para marcar um número ou para introduzir letras ao consultar a agenda.

⑥ **Personality Module** - Proporciona a interface entre o PDA e o equipamento 5230 IP. Ao utilizar o PDA com outro equipamento 5230 IP, verifique sempre se o respectivo módulo de personalidade é compatível com o PDA (a etiqueta no módulo de personalidade tem de corresponder ao número de modelo do PDA).

⑦ **Controlos do dispositivo de áudio** - Existem quatro controlos do dispositivo de áudio. Os controlos do dispositivo de áudio incluem:

 **Altifalante de mãos-livres** - Alterna o modo de funcionamento entre mãos-livres e auscultador (ou auricular).

 **Aumentar/reduzir volume** - Quando o telefone está a tocar, controla o volume da campainha. Durante uma chamada, controla o volume do auscultador, do auricular ou do altifalante de mãos-livres. Quando o telefone está inactivo, controla o contraste do mostrador do equipamento 5230 IP (visível quando o PDA não está fixo).

 **Microfone** - Liga e desliga o microfone de mãos-livres. O microfone é ligado automaticamente quando a funcionalidade 'Mãos-livres' é activada.

## O ecrã principal da aplicação 'Telefone PDA' 5230:


Para abrir: seleccione **Telefone PDA** no menu **Start (Iniciar)** do PDA (consulte o manual de instruções do equipamento 5230 IP para obter informações sobre a instalação das aplicações PDA do equipamento 5230 IP)


① **Barra de menus** - Permite aceder aos seguintes menus:


**Menu 'View' (Ver)** - A partir deste menu, é possível: aceder a uma aplicação PDA do equipamento 5230 IP, mostrar/ocultar a barra de ferramentas 'Mitel' e mostrar/ocultar o seu número de telefone de casa na parte superior da janela da aplicação 'Telefone PDA'.


**Menu 'Tools' (Ferramentas)** - A partir deste menu, é possível: definir opções (notificação de chamada e definições de marcação), alterar o esquema de cores da aplicação 'Telefone PDA', definir o seu número de telefone de casa, definir o idioma do mostrador do telefone (não afecta o idioma das aplicações PDA 5230), definir o volume e tom da campainha e ver qual a versão instalada das aplicações PDA 5230.


② **Barra de ferramentas 'Mitel'** - Proporciona o acesso através de um só toque às aplicações PDA do equipamento 5230 IP. Também pode aceder a estas aplicações a partir do menu 'Tools' (Ferramentas).

 **Teclas de funcionalidade** - Proporcionam o acesso a todas as funcionalidades de telefonia do equipamento 5230 IP. É possível programar até 150 teclas de funcionalidade, que podem ser acedidas através de páginas de categoria (10 teclas de funcionalidade por página).

 **Histórico de chamadas** - Proporciona uma interface visual para o histórico de chamadas. O histórico de chamadas é automaticamente actualizado quando o PDA é fixo a um equipamento 5230 IP, altura em que se torna possível manipular os respectivos itens.

 **Correio de voz visual** - Proporciona uma interface visual para a caixa de correio de voz. É possível ver uma lista das mensagens de voz, bem como detalhes sobre estas chamadas, sem que o PDA esteja fixo. Para transferir a lista mais recente de mensagens de voz para o PDA ou para aceder a uma mensagem, é necessário fixar o PDA num equipamento 5230 IP.

 **Marcar por contactos** - Permite-lhe efectuar chamadas a partir da aplicação 'Contacts' (Contactos) do PDA. É necessário fixar o PDA num equipamento 5230 IP para utilizar esta aplicação. Também pode aceder a esta aplicação a partir do menu 'Tools' (Ferramentas) na aplicação 'Contacts' (Contactos) do PDA.

 **Enviar** - Permite trocar ficheiros entre equipamentos 5230 IP durante uma chamada. É necessário fixar o PDA num equipamento 5230 IP para utilizar esta aplicação.

③ **Ocorrências de linha e 'Remarcar'** - É possível ter até três ocorrências de linha, incluindo a linha principal, num equipamento 5230 IP (programadas pelo administrador). A linha principal é sempre a do canto inferior direito. 'Redial' (Remarcar) (em cima à esquerda) liga para o último número externo marcado manualmente.

④ **Mostrador** - Quando o telefone está inactivo, apresenta a data e hora actuais. Quando o telefone está a tocar e durante as chamadas, mostra o nome e/ou o número do interlocutor (se disponível).

⑤ **Softkeys** - Apresentam funcionalidades de telefonia sensíveis ao contexto. Toque numa softkey para utilizar a funcionalidade associada.

⑥ **Linha principal** - A extensão do equipamento 5230 IP onde o PDA está actualmente fixo.