



Guía del usuario de los sistemas Polycom® CX7000

Información de la marca comercial

© 2012 Polycom®, Polycom, Inc. y los nombres y marcas asociados con los productos Polycom son marcas comerciales y/o marcas de servicio de Polycom, Inc., y son marcas comerciales registradas o marcas de derecho consuetudinario en los Estados Unidos y otros países.

Otros nombres de productos o corporativos pueden ser marcas comerciales de otras empresas y se utilizan sólo como referencia sin intención incumplir ninguna ley.

Información de patentes

Es posible que el producto suministrado esté protegido por una o más patentes en los EE. UU. y en otros países, así como por patentes en curso de Polycom, Inc.

Comentarios de los clientes

Trabajamos constantemente para mejorar la calidad de nuestra documentación y agradeceremos sus comentarios. Envíe un mensaje de correo electrónico a videodocumentation@polycom.com.

© 2012 Polycom, Inc. Reservados todos los derechos.

Polycom, Inc.
6001 America Center Drive
San Jose CA 95002
EE. UU.

Está prohibido reproducir o transmitir este documento total o parcialmente, de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, con cualquier propósito, sin la autorización expresa por escrito de Polycom, Inc. En virtud a lo dispuesto en la ley, la reproducción incluye la traducción a otro idioma o el cambio de formato.

En lo relativo a las partes, Polycom, Inc. conserva la titularidad de todos los derechos de propiedad con respecto al software utilizado en sus productos. El software está protegido por las leyes de copyright de los Estados Unidos y las disposiciones de tratados internacionales. Por tanto, debe tratar el software como cualquier otro material protegido por las leyes de copyright (por ejemplo, un libro o una grabación sonora).

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información de este manual sea exacta. Polycom, Inc., no es responsable de los errores de impresión o administrativos. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Contenido

1 Introducción

Bienvenido al sistema Polycom CX7000	1
Encendido y apagado del sistema	2
Uso de un idioma diferente para introducir texto	2
Inicio de sesión de usuario	3

2 Realización y recepción de llamadas

Realización de videollamadas	4
Recepción de llamadas	5
Participación en reuniones en línea	6
Realización de llamadas de audio	7
Finalización de llamadas de audio o videollamadas	7

3 Control del audio y el vídeo

Control de la visualización	8
Control de la visualización y el audio del sitio remoto	9

4 Trabajo con contenido

Preparación del contenido	11
Cómo mostrar contenido	12

5 Uso de la mensajería instantánea

Inicio de una conversación	13
Agregar vídeo o voz	14

6 Trabajar con la agenda

Acerca de la agenda	15
Descripción de los tipos de reuniones	16
Navegación por la agenda	17


7	Gestión del sistema	
	Reinicio del sistema	18
	Apagado del sistema	18
8	Solución de problemas	
	Visualización de diagnósticos de llamada	19
	Solución de problemas de audio y vídeo	20
9	Páginas de configuración	
	Información del sistema	22
	Nombre de sala de reuniones	22
	Dirección IP	22
	Dominio	22
	Idioma	22
	Diseño del teclado	22
	Zona horaria	23
	Dirección MAC	23
	Versión de hardware	23
	Número de serie	23
	Estado del sistema	23
	Puerta de enlace	23
	DNS	23
	Servidor Lync	23
	Uso de memoria	23
	Uso de CPU	23
10	Asistencia técnica para las soluciones de Polycom	
	Acerca de los servicios profesionales de Polycom	24

Introducción

- Bienvenido al sistema Polycom CX7000
- Encendido y apagado del sistema
- Uso de un idioma diferente para introducir texto
- Inicio de sesión de usuario

Bienvenido al sistema Polycom CX7000

El sistema Polycom CX7000 le permite utilizar las funciones de Microsoft Lync para participar en llamadas con personas y sistemas del directorio Microsoft Lync de su organización. La agenda del sistema le muestra las reuniones en línea y las citas de Outlook programadas en la sala de reuniones. Podrá unirse a reuniones en línea con un solo clic. Durante las reuniones en línea podrá mostrar contenido, invitar a otros participantes y comunicarse mediante mensajes instantáneos.



Temas relacionados

[Realización de videollamadas](#)

[Recepción de llamadas](#)

[Participación en reuniones en línea](#)

Encendido y apagado del sistema

Asegúrese de que el sistema esté apagado cuando conecte dispositivos a este.

Para encender el sistema CX7000:



>> Pulse el botón de encendido situado en la parte delantera del sistema.

Aparecerá la pantalla de bienvenida de Polycom en aproximadamente diez segundos.

Para apagar el sistema CX7000:

>> Mantenga pulsado el interruptor de alimentación de la parte delantera del sistema durante dos segundos.

Una vez apagado el sistema, espere como mínimo 15 segundos antes de desconectarlo de la fuente de alimentación.

Tip: Es posible que el sistema esté configurado para poder apagarse desde el menú **Opciones**. Para ello, haga clic en  **Opciones** >  **Apagar**.

Temas relacionados

[Inicio de sesión de usuario](#)

Uso de un idioma diferente para introducir texto

Es posible configurar el sistema para permitirle elegir el idioma al buscar contactos o enviar mensajes instantáneos. De esta forma podrá utilizar el idioma que prefiera en cualquier sistema, independientemente del idioma predeterminado de este.

Para elegir un idioma de entrada diferente:

>> Desplace el ratón hasta el cuadro de idioma dorado en la parte inferior de la pantalla y haga clic en el idioma que desea utilizar.

Temas relacionados

[Realización de videollamadas](#)


[Inicio de una conversación](#)

Inicio de sesión de usuario


Al encender el sistema Polycom CX7000, este inicia sesión automáticamente y muestra las reuniones programadas del sistema en la agenda. No es necesario iniciar sesión para utilizar el sistema.

Si desea ver sus propias reuniones en la agenda y su propia lista de contactos, puede iniciar sesión en el sistema mediante la cuenta de Microsoft Lync. De esta forma tendrá acceso a todas las funciones del sistema CX7000, además de los contactos y la programación. Los otros usuarios también podrán iniciar sesión en el sistema, y podrá cambiar fácilmente de un usuario a otro. El nombre del usuario activo se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

Para iniciar sesión:

- 1 Desde la pantalla inicial, haga clic en el nombre del sistema en la parte inferior de la pantalla.
- 2 Seleccione  **Inicio de sesión de usuario** e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

Para cerrar la sesión:

- 1 En la pantalla de inicio, haga clic en el nombre del sistema en la parte inferior de la pantalla.
- 2 Seleccione  **Cerrar sesión**.

Tip: Se cerrará la sesión automáticamente si esta está inactiva durante cinco minutos.

Temas relacionados

[Reinicio del sistema](#)

Realización y recepción de llamadas

[Realización de videollamadas](#)

[Recepción de llamadas](#)

[Participación en reuniones en línea](#)



[Realización de llamadas de audio](#)

[Finalización de llamadas de audio o videollamadas](#)

Realización de videollamadas

Es posible realizar llamadas a personas y sistemas de la organización que estén registrados en el servicio de directorio.

Para realizar una llamada:

- 1 Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - Si su sistema está configurado para mostrar la lista de contactos, desplácese hasta el contacto al cual desea llamar.
 - Haga clic en  **Busque un contacto** y empiece a introducir un nombre. A medida que escribe, el sistema le muestra los nombres coincidentes.
- 2 Haga clic en un nombre para seleccionarlo.
- 3 Haga clic en  **Videollamada** para iniciar la llamada.

Tip: Una hora después de iniciar el sistema, el directorio se sincroniza automáticamente con el servidor. Durante la sincronización, puede que la búsqueda de contactos produzca un error. Si esto ocurre, espere unos minutos y vuelva a intentarlo. También es posible buscar el nombre completo del usuario, por ejemplo usuario@empresa.com.

Para invitar a otros usuarios a participar en la conferencia:

- 1 En la ventana de conversación, haga clic en **Opciones de las personas > Invitar por nombre o número de teléfono**.
- 2 Empiece a introducir un nombre. A medida que escribe, el sistema le muestra los nombres coincidentes.
- 3 Haga clic para seleccionar una entrada.
- 4 Haga clic en **Llamar** para invitar a la persona o sistema a la conferencia.

Tip: Para invitar a varias personas, pulse la tecla CTRL y haga clic en las entradas que desea llamar.

Temas relacionados

[Recepción de llamadas](#)

[Participación en reuniones en línea](#)

Recepción de llamadas

Cuando recibe una llamada, aparece una notificación de llamada que le indica quién le está llamando. Puede que el administrador haya configurado el sistema Polycom CX7000 para responder las llamadas automáticamente. En tal caso, no tendrá que realizar ninguna acción cuando se inicie una llamada.

Si el sistema no está configurado para responder llamadas automáticamente, puede responder las llamadas de forma manual.

Para responder una llamada de forma manual:

- >> En la notificación de llamada entrante, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
- Haga clic en **Aceptar** para participar en la llamada.
 - Haga clic en **Redirigir > Responder** con un mensaje instantáneo para enviar un mensaje al autor de la llamada.
 - Haga clic en **Redirigir > No molestar** para rechazar la llamada y configurar el sistema para que rechace todas las llamadas hasta que vuelva a restablecer el estado del sistema.
 - Haga clic en **Rechazar** para rechazar la llamada.

Temas relacionados

[Participación en reuniones en línea](#)



[Realización de videollamadas](#)

[Realización de llamadas de audio](#)

Participación en reuniones en línea

Las reuniones en línea se programan a través del calendario de Outlook.

Para participar en una reunión en línea:

- 1 Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - Haga clic en  **Unirse a reunión en línea** para participar en una reunión en línea en curso.
 - Haga clic en la reunión en línea de la agenda del sistema Polycom CX7000 y, a continuación, haga clic en  **Unirse a reunión en línea**.
- 2 Si su sistema está configurado para solicitar un ID de reunión, introduzca el ID de reunión para iniciar la llamada. Podrá encontrar el ID de reunión en la invitación a la reunión.


Note: La agenda del sistema Polycom CX7000 le muestra las citas de Outlook programadas en la sala de reuniones. Sin embargo, no podrá participar en una reunión o cita de Outlook desde el sistema Polycom CX7000.

Para introducir un ID de reunión:

- >> Utilice el teclado para introducir el ID de reunión cuando el sistema lo solicite. Podrá encontrar el ID de reunión en el enlace para participar en la conferencia del correo electrónico de la reunión.

<https://meet.company.com/...xxxxxxx>

Para programar una reunión en línea:

- 1 En el calendario de Outlook, programe la reunión e invite al sistema CX7000.
- 2 En la barra de herramientas de Outlook, haga clic en . La información de la reunión en línea se añadirá automáticamente a la invitación a la reunión.



Temas relacionados

[Control de la visualización](#)

[Acerca de la agenda](#)

Realización de llamadas de audio

Para realizar una llamada de audio:

- 1 Haga clic en  **Busque un contacto**.
- 2 Empiece a introducir un nombre. A medida que escribe, el sistema le muestra los nombres coincidentes.
- 3 Haga clic en un nombre para seleccionarlo.
- 4 Haga clic en  **Llamada de audio** para iniciar la llamada.


Temas relacionados

[Realización de videollamadas](#)

[Recepción de llamadas](#)

Finalización de llamadas de audio o videollamadas

Para finalizar una videollamada:

- 1 Desplace el ratón hacia la izquierda de la pantalla para visualizar la barra de herramientas de conferencia del sistema CX7000.
- 2 Haga clic en  **Colgar**.

Temas relacionados

[Realización de llamadas de audio](#)

[Realización de videollamadas](#)

[Recepción de llamadas](#)

Control del audio y el vídeo


[Control de la visualización](#)

[Control de la visualización y el audio del sitio remoto](#)

Control de la visualización



Antes de iniciar la conferencia, ajuste la cámara de manera que el sitio remoto pueda verle. Intente que sean las personas las que ocupen la pantalla, y no las mesas, las sillas, las paredes, las luces o el suelo.





Para ajustar la cámara Polycom durante la conferencia:

- 1 Desplace el ratón hacia la izquierda de la pantalla para visualizar la barra de herramientas de conferencia del sistema CX7000.
- 2 Haga clic en  para visualizar los controles de la cámara.
- 3 Haga clic en los botones de flecha para que la cámara ofrezca una imagen panorámica o se incline. Haga clic en los botones de zoom para acercar o alejar la vista.

Para ajustar la cámara mediante el teclado:

>> Pulse la tecla de función junto con las teclas siguientes para ajustar la posición y la vista de la cámara.

Tecla	Descripción
	Mueve la cámara hacia la izquierda.
	Mueve la cámara hacia la derecha.

Tecla	Descripción
	Mueve la cámara hacia arriba.
	Mueve la cámara hacia abajo.
	Acerca la vista de la cámara.
	Aleja la vista de la cámara.

Temas relacionados

[Control de la visualización y el audio del sitio remoto](#)

Control de la visualización y el audio del sitio remoto

Es posible que en el transcurso de una llamada desee que los participantes de los sitios remotos dejen de verle u oírle durante unos instantes.

Al unirse a una reunión en línea, el sonido se desactiva automáticamente.

Tip: Durante la llamada, mueva el ratón para ver los controles de llamada.

Para introducir una pausa en el vídeo:




>> En la ventana de vídeo, haga clic en **Pause My Video** (Introducir una pausa en el vídeo). Podrá continuar viendo el vídeo del sitio remoto, pero los participantes del sitio remoto únicamente verán su vídeo local en lugar del vídeo en directo.

Para reanudar el vídeo:

>> En la ventana de vídeo, haga clic en **Start My Video** (Iniciar mi vídeo).




Para desactivar el sonido del micrófono:

>> Lleve a cabo una de las acciones siguientes:

- Haga clic en  en la barra de herramientas de conferencia del sistema CX7000.
- Haga clic en el botón  **Mute** (Silenciar) de la barra de herramientas de Lync.
- Si el sistema dispone de un micrófono Polycom conectado, también podrá desactivar el sonido de la llamada. Para ello, pulse  en el micrófono.

Para restaurar el sonido del micrófono:

>> Lleve a cabo una de las acciones siguientes:

- Haga clic en  en la barra de herramientas de conferencia del sistema CX7000.
- Haga clic en el botón  **Unmute** (Restaurar el sonido) de la barra de herramientas de Lync.
- Si el sistema dispone de un micrófono Polycom conectado, podrá restaurar el sonido de la llamada. Para ello, pulse  en el micrófono.

Temas relacionados

[Control de la visualización](#)

Trabajo con contenido

Al mostrar el contenido del escritorio de Windows, todos los sitios ven el mismo contenido a la vez. Puede mostrar diapositivas, hojas de cálculo o cualquier otro tipo de archivo. El sitio remoto no puede controlar el cursor ni editar los archivos. Únicamente puede mostrar contenido un solo sitio a la vez.

Polycom CX7000 le permite compartir una pizarra o un sondeo con el resto de participantes de la llamada. Sin embargo, las pizarras o sondeos no se pueden guardar. No se admite el envío y la recepción de archivos.

[Preparación del contenido](#)

[Cómo mostrar contenido](#)

Preparación del contenido

Para preparar el contenido:

- 1 Conecte un ordenador portátil al sistema Polycom CX7000.
- 2 Abra el archivo que desea compartir.

Para previsualizar el contenido antes de una llamada:

- 1 Haga clic en  Opciones >  Vista previa del contenido del PC.
- 2 Haga clic en  para cerrar la ventana Vista previa del contenido del PC.

Temas relacionados

[Realización de videollamadas](#)

[Participación en reuniones en línea](#)

Cómo mostrar contenido

Para empezar a mostrar el contenido durante una llamada:

- >> En la barra de herramientas de la ventana de conversación, seleccione **Share** (Compartir) > **Program** (Programa) > **PC Content** (Contenido del PC).

Para dejar de mostrar el contenido:

- >> Haga clic en **Stop Sharing** (Dejar de compartir) en la barra de herramientas de la ventana de conversación.

Temas relacionados

[Realización de videollamadas](#)

[Participación en reuniones en línea](#)

Uso de la mensajería instantánea



Es posible enviar mensajes instantáneos a cualquier persona de la organización que esté registrada en el servicio de directorio

[Inicio de una conversación](#)

[Agregar vídeo o voz](#)

Inicio de una conversación

Para iniciar una conversación:

- 1 Haga clic en  **Busque un contacto**.
- 2 Empiece a introducir un nombre. A medida que escribe, el sistema le muestra los nombres coincidentes.
- 3 Haga clic en un nombre para seleccionarlo.
- 4 Haga clic en  **Mensaje instantáneo** para abrir la ventana Mensaje instantáneo.

Temas relacionados

[Realización de videollamadas](#)

[Realización de llamadas de audio](#)

Agregar vídeo o voz

Para agregar un vídeo a una conversación:

>> Haga clic en **Vídeo** en la barra de herramientas de Lync.

Para agregar voz a una conversación:

>> Haga clic en **Llamar** en la barra de herramientas de Lync.

Temas relacionados

[Realización de videollamadas](#)

[Realización de llamadas de audio](#)

Trabajar con la agenda


[Acerca de la agenda](#)

[Descripción de los tipos de reuniones](#)

[Navegación por la agenda](#)

Acerca de la agenda

La agenda del sistema Polycom CX7000 le muestra las reuniones en línea y las citas de Outlook programadas en la sala de reuniones. Puede unirse a reuniones en línea directamente desde la agenda. Las citas de Outlook son meramente informativas.










Temas relacionados

[Participación en reuniones en línea](#)

[Realización de llamadas de audio](#)

Descripción de los tipos de reuniones

Cada entrada de la agenda se marca con un icono y un color. Puede identificar cada tipo de reunión por el color y el icono que aparece en su entrada de agenda correspondiente.




Icono	Descripción
	Reunión en línea en curso. Para unirse a ella, haga clic en Unirse a reunión en línea . 
	Reunión en línea que tendrá lugar en el futuro.
	Reunión en línea que tuvo lugar en el pasado.
	Cita de Outlook en curso. Tenga en cuenta de que no podrá unirse a reuniones de Outlook mediante el sistema CX7000.
	Cita de Outlook que tendrá lugar en el futuro.
	Cita de Outlook que tuvo lugar en el pasado.

Temas relacionados

[Participación en reuniones en línea](#)

Navegación por la agenda

De forma predeterminada, la agenda muestra las reuniones en línea y las citas de Outlook programadas ese día. Para ver otro día de la agenda, haga clic en la fecha que desea ver.

Icono	Descripción
	Fecha actualmente seleccionada.
	Fecha de hoy. Haga clic aquí para volver a la página del día de hoy.
	Otras páginas de la agenda en las que puede hacer clic para verlas.

Temas relacionados

[Participación en reuniones en línea](#)

Gestión del sistema

[Reinicio del sistema](#)

[Apagado del sistema](#)

Reinicio del sistema

Para reiniciar el sistema:

>> Haga clic en  Opciones >  Reiniciar el sistema.

Temas relacionados

[Apagado del sistema](#)

Apagado del sistema

Para apagar el sistema CX7000:

>> Mantenga pulsado el interruptor de alimentación de la parte delantera del sistema durante dos segundos.

Una vez apagado el sistema, espere como mínimo 15 segundos antes de desconectarlo de la fuente de alimentación.

Tip: Es posible que el sistema esté configurado para poder apagarse desde el menú Opciones. Para ello, haga clic en  Opciones >  Apagar.

Temas relacionados

[Reinicio del sistema](#)

Solución de problemas


[Visualización de diagnósticos de llamada](#)

[Solución de problemas de audio y vídeo](#)

Visualización de diagnósticos de llamada


Para poder solucionar los problemas durante una llamada, es posible visualizar las estadísticas del sistema. También es posible comprobar si el sistema puede contactar con la dirección IP de un sitio remoto.

Para visualizar las estadísticas del sistema:

- 1 En una llamada, desplace el ratón hacia la izquierda de la pantalla para visualizar la barra de herramientas de conferencia del sistema CX7000.
- 2 Haga clic en  en la barra de herramientas de conferencia del sistema CX7000.
- 3 Compruebe la información siguiente:

Estadística	Descripción
CPU	Porcentaje de CPU del sistema en uso.
Memoria	Porcentaje de memoria del sistema en uso.

Para comprobar la conexión a la dirección IP de un sitio remoto:

- 1 En una llamada, desplace el ratón hacia la izquierda de la pantalla para visualizar la barra de herramientas de conferencia del sistema CX7000.
- 2 Haga clic en  en la barra de herramientas de conferencia del sistema CX7000.
- 3 Haga clic en **Iniciar** para hacer ping en el sistema del sitio remoto.

4 Si la conexión es correcta, verá la información siguiente:


Estadística	Descripción
Dirección	Dirección IP del sistema.
Búfer (bytes)	Número de bytes de datos en el paquete enviado al sitio remoto. Normalmente, el paquete es de 32 bytes.
Tiempo de ida y vuelta (ms)	Tiempo total en enviar el paquete de datos y recibir una respuesta.
Paquetes enviados	Número de paquetes enviados por el sistema.
Paquetes recibidos	Número de paquetes recibidos por el sistema.
Total paquetes perdidos	Número de paquetes perdidos por el sistema. La pérdida de paquetes indica congestión u otros problemas en la red.
% Packets Lost (% paquetes perdidos)	Porcentaje total de paquetes perdidos del número de paquetes transmitidos por el sistema y el sitio remoto.

Temas relacionados

[Solución de problemas de audio y vídeo](#)

Solución de problemas de audio y vídeo

Síntoma	Acción correctiva
General	
El sistema no se enciende.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado a una toma de corriente activa.
Vídeo	
La cámara no aparece en la lista de selección de dispositivos.	Asegúrese de que el cable de la cámara esté bien conectado. Reinicie el sistema Polycom CX7000.
Los otros usuarios no pueden ver mi vídeo.	Asegúrese de que el cable de la cámara esté bien conectado. Reinicie el sistema Polycom CX7000.

Síntoma	Acción correctiva
Audio	
Los otros usuarios no pueden oír mi audio.	Asegúrese de que el audio no esté silenciado. Si el audio está silenciado, verá  en la barra de herramientas de Lync. Asegúrese de que el cable del micrófono esté bien conectado.
Los participantes del sitio remoto oyen un eco.	Reduzca el volumen del sistema. Aleje el micrófono y los altavoces tanto como le sea posible.
Los participantes del sitio remoto obtienen una mala calidad del sonido.	Aleje el micrófono de la persona que está hablando. Si se habla demasiado cerca del micrófono la calidad del audio puede verse reducida.
No oigo el audio de los otros usuarios.	Asegúrese de que el audio del sitio remoto no esté silenciado. Asegúrese de que el volumen esté configurado a un nivel audible. Asegúrese de que el cable de los altavoces esté bien conectado.

Temas relacionados

[Visualización de diagnósticos de llamada](#)

Páginas de configuración

[Información del sistema](#)

[Estado del sistema](#)

Información del sistema

Nombre de sala de reuniones

Muestra el nombre del sistema Polycom CX7000. Normalmente, el sistema Polycom CX7000 tiene el mismo nombre que la sala de conferencias en la que se encuentra el sistema.

Dirección IP

Muestra la dirección IP asignada actualmente al sistema.

Dominio

Muestra el nombre del dominio asignado actualmente al sistema.

Idioma

Muestra el idioma de la interfaz de usuario.

Diseño del teclado

Muestra el diseño del teclado agregado.

Zona horaria

Muestra la zona horaria de la ubicación.

Dirección MAC

Muestra la dirección MAC del sistema.

Versión de hardware

Muestra la versión de hardware del sistema.

Número de serie

Muestra el número de serie del sistema en el caso de que la versión de hardware del sistema admita esta función.

Estado del sistema

Puerta de enlace

Muestra el estado de la puerta de enlace asignada actualmente al sistema.

DNS

Muestra el estado del servidor DNS asignado actualmente al sistema.

Servidor Lync

Muestra el estado de inicio de sesión de la aplicación Lync.

Uso de memoria

Muestra el porcentaje de memoria en uso.

Uso de CPU

Muestra el porcentaje de CPU en uso.

Asistencia técnica para las soluciones de Polycom

[Acerca de los servicios profesionales de Polycom](#)

Acerca de los servicios profesionales de Polycom

Los servicios de implementación y mantenimiento de Polycom ofrecen asistencia técnica únicamente para los componentes de las soluciones de Polycom. Hay servicios adicionales disponibles para entornos de comunicaciones unificadas de terceros admitidos integrados con soluciones de Polycom a través de los servicios globales de Polycom y sus socios certificados. Estos servicios adicionales ayudarán a los clientes a diseñar, implementar, optimizar y gestionar con éxito las comunicaciones visuales de Polycom en sus entornos de comunicaciones unificadas

Son necesarios los Servicios profesionales para la integración de software de Microsoft para conferencias de Polycom para Microsoft Outlook, Microsoft Office Communications Server y las integraciones de Microsoft Lync Server 2010. Para obtener información adicional y detalles, visite http://www.polycom.com/services/professional_services/index.html o póngase en contacto con su representante de Polycom.

Derechos de autor y avisos legales

© 2012 Polycom, Inc. Reservados todos los derechos.

Polycom, Inc.
6001 America Center Drive
San Jose CA 95002
EE. UU.

Polycom® y los nombres y marcas asociados con los productos Polycom son marcas comerciales y/o marcas de servicio de Polycom, Inc., y son marcas comerciales registradas o marcas de derecho consuetudinario en los Estados Unidos y otros países.

El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Información de patentes

Es posible que el producto suministrado esté protegido por una o más patentes en los EE. UU. y en otros países, así como por patentes en curso de Polycom, Inc.