GUÍA DEL USUARIO: GODEX G-500

- 1. Puesta en marcha de la impresora.
- 2. Instalación del software de diseño de etiquetas.
- 3. Primeros pasos en el software de diseño.

1. Puesta en marcha de la impresora.

Junto con la máquina, encontraremos dos cables necesarios para el uso de la misma:

- Uno conectará a la impresora con el ordenador (USB)
- El otro la conectará con la corriente.

Con la IMPRESORA AÚN APAGADA, descargar los drivers:

Goc	ogle	,									×
← →	C 📢	🗋 www.	galacti	cblum.com,	/impresoras	;/godex.i	exe			x	≡
queda	Imágenes	Mar.	Play	YouTube	Noticias	Gmail	Drive	Calendar	Más -		^
	AG	QUÍ SI									
								_			
			(0	-1			
	AQI	JÍNO					C				
		X									
				Bus	car con Googl	le Vo	y a tener	suerte			

Enlace: www.galacticblum.com/impresoras/godex.exe

Cuando finalice la descarga, hacer doble-click sobre el archivo descargado (godex.exe) para iniciar la instalación.

Instalación: SEAGULL

Windows Printer Drivers	Windows Printer Drivers	Windows Printer Drivers
License Agreement	Installation Directory Please select the directory to unpack the software.	Installation Information
WINDOWS PRINTER DRIVER	The software will be unpacked to the directory listed below. To unpack to a different directory, either type in the new path or click Browse to select a different directory.	Instructions After the inversion are unpacked, install them using the Driver Witzard.
Seguil Scientific, Inc. ("Seguil") grants you a non-exclusive license to use the accompanying Windows Priter Driver(s) and related documentation ("Seguil Software"), subject to the following provisions. You assume full responsibility for the selection of the Seguil Software to achieve your intended results, and for the installation, by, and results obtained from the Seguil Software. Both the optiware and the related material are Copyrighted and are protected by law.	Installation Directory: Ch5es512 Browse Space required on drive: 30.6 MB Space available on selected drive: 333.4 GB	Operation of the contracting drivers Read installation instructions (contained in 'Installation_Instructions.html')
Tot fund all rights and thereets in the Seguil Software, wherever resident and an index or metals are and that metals that constant of Cascill Events not builting of accept the terms in the locane agreement I do not accept the terms in the locane agreement (Cascillationaccept (https://cascillationaccept (https://cascillationaccept (https://cascillationaccept (https://cascillationaccept <a href="https://ca</td> <td><pre></pre></td> <td><altás cancelar<="" finalizar="" td=""></altás></td>	<pre></pre>	<altás cancelar<="" finalizar="" td=""></altás>

En la 1° ventana, elija: **I accept the terms in the license agreement**, y a continuación, click en **Siguiente**. En la 2° ventana, sólo haga click en **Siguiente**. Y en la 3° ventana, marque las dos opciones y a continuación, click en **Finalizar**.

Y ahora sí: ENCIENDA LA IMPRESORA.

El ordenador, detectará la impresora automáticamente y ejecutará el **Seagull Driver** Wizard.

***NOTA**: Si no la reconociera y no se ejecuta automáticamente, busca en el Escritorio o en la carpeta de descargas, un archivo llamado **DriverWizard.exe** y haga doble-click sobre él.

Instalación: SEAGULL DRIVER WIZARD

Seagull Driver Wizard	Seagull Driver Wizard	Seagull Driver Wizard
Welcome to the Seagull Driver Wizard	Specify Printer Model The manufacturer and model determine which printer driver to use.	Specify Printer Name Names are used to identify the printer of this computer and on the network.
This wizard hear you install and remove printer drivers.	Specify the model of your printer. Printer Model	Enter a name for this printer. Printer name: Godex G500
Why-field you like to do?	Godex EZP-1200 GEPL Godex EZP-1200 GZPL Godex EZP-1300 GPL Godex EZP-1300 GPL Godex EZP-1300 GPL Godex EZP-1300 GPL Godex SS30 Source: C.(Seagul Version: 7.2.2 M-1 (06/15/2011) Provee	Use this printer as the default printer Specify whether or not you want if share this printer with other network users. When sharing, our must provide a site or name. Do not share this printer Share name: Godes_GS00_#2
< Abrás Siguiente > Cancelar	< Atrás Siguiente > Cancelar	< Altrás Siguiente > Cancelar

En la 1° ventana, elija: **Install printer drivers**, y a continuación, clic en **Siguiente**. En la 2° ventana tenemos que buscar en la lista la impresora **Godex G500**, y a continuación, clic en **Siguiente**. En el resto de ventanas que aparezcan, sólo haga clic en **Siguiente** y **Finalizar** en la última.

Instalación: QLABEL

Meteremos el CD en nuestro ordenador. Y se iniciará sola la instalación.

***NOTA**: Si no se iniciara automáticamente, vamos a **Inicio** y luego a **Mi PC** (o **Equipo**) y en la unidad de CD/DVD en la que esté metido el CD, hacemos doble-click.

***NOTA**: Si no se iniciara automáticamente y lo que ocurre es que se abre la ventana de *Reproducción automática de Windows*, elegiremos la opción **Abrir la carpeta para ver los archivos**, y ahí haremos doble-click sobre el archivo: **Godex.exe**



Se ejecute sólo o no, cuando se abra nos dará 2 opciones, elegiremos: **OTHER CHOICES**.

Dentro de OTHER CHOICES, elegiremos **LABEL SOFTWARE**.

Y dentro de LABEL SOFTWARE, elegiremos **INSTALL QLABEL**.

Durante la instalación sólo habrá que avanzar con **Siguiente**, **Install** y **Finalizar**.

2. Primeros pasos en el software de diseño.

Abrimos el programa, y empezaremos haciendo click en el icono del folio en blanco, en la barra superior, a nuestra izquierda.



Saldrá automáticamente una ventana en la que habrá que definir las características de la cinta de corona que hemos introducido en la impresora.



1. Definiremos las **medidas de la cinta**: Por lo general, el ancho (paper width) será de 100 mm. Y el largo será definido a nuestro antojo, según la longitud de nuestro texto o imagen. En este ejemplo, pondremos 500 mm.

2. Mas abajo, en Paper Type, elegiremos: **Plain paper**.

3. El resto lo dejaremos, tal cual y pulsaremos OK.

Para empezar a escribir texto, haremos uso de las herramientas situadas en la barra izquierda (fila vertical de pequeños iconos cuadrados).

QLabel-IV - (New File Edit View	File2.ezp (EZ-1105 203 v Object Database Dri	dpi)] aw Advance Window	Help
► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	Window Text Setup		
	Component Name Rotate © 0 C 180 O 270 Data Source © General © DataBase	WINTEXT1 Font Change to Graphic	Text String
			<u> </u>

El último de estos iconos es: WINText.

Con esta opción seleccionada, haremos click sobre la "cinta en blanco": Saldrá la ventana de configuración del texto **Windows Text Setup**.

En **Rotate, seleccionamos: 90**. Elegiremos tipo de letra y tamaño en **Font**. Y cuando quedemos satisfechos con el resultado, haremos click en **OK**.

Cuando tegamos la cinta creada. Tendremos que dar un último paso (sin cerrar QLABEL).

Configuración de impresión

- 1. Dirigirnos al Panel de Control (se encuentra en INICIO).
- 2. En este panel, buscamos Impresoras y Faxes ó Dispositivos e impresoras.
- 3. Buscamos en la lista de impresoras instaladas, la GODEX G500 y hacemos click con el botón derecho, sobre el icono.
- 4. Tendremos que marcarla como Impresora predeterminada.
- 5. Volvemos a pinchar con el botón derecho sobre el icono y esta vez elegiremos **Preferencias de impresión**.
- 6. Esta opción nos dará una ventana de preferencias, con 5 pestañas: **Preparar página**, **Gráficos**, **Material**, **Opciones** y **Acerca de**. Habrá que configurarla de la siguiente manera (cada vez que haga un cambio, pulse **Aplicar**):
 - a. **Preparar página:** Aquí lo único que deberá hacer es ajustar el tamaño de la cinta, poniendo la misma medida que puso en QLABEL, para ello, haga click en el botón **Editar**, escriba las medidas y pulse **Aceptar**.
 - b. **Gráficos:** Aquí lo único que deberá cambiar es el punteado, seleccionando **Ninguno**.
 - Material: Desmarcar "Usar valores actuales de impresoras" y a continuación, en "Método impresión", elegir: Transferencia térmica; en "Tipo de medio": Continuo.
 - d. **Opciones:** Desmarcar "Usar valores actuales de impresoras" y a continuación, en "Veloc. Impr.", elegir: **50,80mm/seg.**
- 7. Click en **Aceptar**.

Volvemos a QLABEL, pulsando el icono de la impresora en la parte superior:



Volverá a salir la ventana de configuración de impresión. Esta vez, no tocaremos nada y harems click directamente en **Print**.

🚰 QLabel-IV - [NewFile2.ezp (EZ-1105 203 dpi)]		
🖃 File Edit View Object Database Draw Advance Windo	w Help	
」D 🛱 🖬 🚭 🧶 🗈 💣 🕺 🖏 🖻 × 🗳 🖏 ≣		₩ 🛄 ₊ \$_
		150 160 170 180 190 1
Α _τ	Label / Printer Setup	×
	Label Setup Printer Setup Advance	
	Barcode Printer Resolution	Ethernet Port
	EZ-1105 🔹 203 👻	Print Port
30	Darkness Speed Printing Mode	C LPT1
	10 🔹 3.0 💌 Direct Thermal 💌	C COM1
	Copies of each label	C COM2
		С СОМЗ
		C COM4
60	Number of Prints	C COM5
	Database	C LPT2
	Fixed Data	
	Feed paper to 25 (mm)	
X 90		
WIN E	🗖 Rotate 180 Deg.	
100-	Cutter On	
	© None	
	C Stripper On	
	Applicator On	
130-	[
		Print 🛛 🗡 Cancel
140		

***NOTA**: Tenga en cuenta que en **Print Port**, debe estar seleccionada la entrada en la que ponga GODEX. Por ejemplo: USB001#Godex, USB002#Godex... Y en Printing Mode, debe estar seleccionada **Termal Transfer**