



# pocket Q

## MANUAL DE INSTALACIÓN



Para dispositivos Apple

Desde su iPhone, iPad o iPod touch, ingrese al App Store de Apple



Pulse el ícono de buscar y digite quaddrix



Seleccione la aplicación pocketQ pulsando la palabra gratis. Nuevamente pulse la palabra gratis



Pulse instalar



Una vez instalada la aplicación pocketQ aparecerá en el dispositivo de apple



Al ingresar a la aplicación en la parte inferior encontrara tres barras de iconos.



Primero ingresamos a configurar las cámaras seleccionando el tercer icono de la tercera fila



Posteriormente pulsamos el botón Add



El aplicativo mostrará 5 casillas que se llenan con la siguiente información

- Nombre de la Cámara
- Dirección IP
- Puerto, por default es
- Usuario
- Contraseña

## Nota:

esta aplicación solo permitirá el acceso a equipos individuales, es decir si se agrega una cámara IP (fija o PTZ) la aplicación permitirá visualizar únicamente el video de dicha cámara, de igual manera si el acceso se hace a un DVR o encoder la aplicación permitirá visualizar las cámaras de dicho dispositivo en divisiones de 4. NO se podrán visualizar imágenes de diferentes equipos el mismo tiempo.

- Nombre: este puede ser cualquier nombre que el usuario escoja
- Dirección IP: esta debe ser la dirección IP que tiene configurada el dispositivo o equipo Quaddrix.
- Puerto: por defecto aparece el 37777, este es el mismo puerto que tienen configurados todos los equipos Quaddrix. Hay que tener muy en cuenta que si el puerto fue cambiado la cámara y/o DVR en esta aplicación se debe poner exactamente el mismo puerto.
- Nombre de usuario y contraseña: estos datos deben ser de una cuenta ya creada en la cámara o DVR y esta debe ser reusable, por defecto los equipos Quaddrix tienen la cuenta “admin” que puede servir perfectamente para este uso.

Una vez agregado el o los dispositivos en la aplicación pocketQ, entonces se debe regresar a la lista de dispositivos, allí aparecerán listados todos los dispositivos agregados a la aplicación. Acá simplemente se debe hacer clic en el dispositivo en esta lista y la aplicación automáticamente cambiara a la interface de visualización precargando los datos de acceso de dispositivo seleccionado.

Si este es un equipo de más de un canal como un DVR o un encoder, entonces se debe seleccionar el canal que se desea visualizar



Si el equipo tiene más de 4 canales entonces se debe hacer clic en el siguiente botón para mostrar la opción de los siguientes 4 canales



Una vez seleccionado el canal simplemente hay que hacer clic en el botón de play, para que la aplicación automáticamente se conecte con el equipo y despliegue el video.

**A continuación una descripción de la función de cada botón:**

	PTZ up		PTZ right		Zoom in
	Focus +		Aperture +		Channel 1
	Channel 2		PTZ down		PTZ left
	Zoom out		Focus -		Aperture -
	Channel 3		Channel 4		Play/Pause
	Full-screen/normal screen		Snapshot		Setting
	About		Next channel group		

## IMPORTANTE:

Antes de conectarse con cualquier equipo Quaddrix a través de PocketQ, la siguiente configuración debe ser hecha en el equipo:

El stream secundario debe ser activado y configurado como se muestra a continuación (tanto en cámaras IP, encoders, o DVR's).

- Resolution: CIF/QCIF.
- Frame Rate: The value ranges from 5 to 10.
- Bit rate type: CBR
- Bit Rate: 64-256Kb/S





Para agregar más cámaras pulse el botón **Add**, para confirmar la configuración de las cámaras pulse el botón **Done**.



Para visualizar y operar las cámaras pulse el botón **Back**



Para soporte adicional por favor escribanos a

***support@quaddrix.com***

USA - Headquarters  
2279 NW 102 PL  
DORAL FL 33172  
Tel (305) 594 2711  
Fax (305) 675 0132  
1-877-QUAD-111

COLOMBIA - Sales Branch  
Carrera 17A No.136 – 55  
Bogota, Colombia  
Tel (571) 508 2845(new)  
Fax (571) 274 8238  
Vonage: (305) 479 2817  
Vonage: (305) 395 4288

**www.quaddrix.com**