

# Pince multimètre Fluke 376 avec iFlex™ TRMS AC/DC

Pince exceptionnelle offrant performances et souplesse accrues

La nouvelle pince multimètre Fluke 376 offre des performances améliorées parfaitement adaptées à une vaste gamme de situations de mesure de courant. Grâce à ses mesures de tension et de courant AC TRMS, la Fluke 376 fournit une lecture jusqu'à 1 000 V et 1 000 A en modes AC et DC. De plus, la Fluke 376 inclut la nouvelle sonde de courant souple iFlex™ qui élargit la gamme de mesure jusqu'à 2 500 A AC et offre une souplesse d'affichage accrue, la capacité de contourner les conducteurs encombrants et un accès câble amélioré. La Fluke 376 est la remplaçante directe de la pince multimètre Fluke 337.



**Nouveau**



N10140



## Fiche technique

### Fonction de mesure

- Mesure 1000 A AC et DC avec mâchoire fixe
- Mesure 2 500 A AC avec sonde de courant souple iFlex™
- Mesure 1 000 V AC/DC
- Courant et tension AC TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires
- Mesure de fréquence jusqu'à 500 Hz avec mâchoire et iFlex™
- Mesure de résistance jusqu'à 60 Ω, test de continuité
- Enregistrement des valeurs moyennes, min/max et démarrage pour capturer automatiquement les variations
- Gamme de mesure 500 mV DC pour une interface avec d'autres accessoires
- Mesure de capacité 1 000 μF

### fonctionnalités

- La nouvelle sonde de courant souple iFlex™ élargit la gamme de mesure jusqu'à 2 500 A AC et offre une souplesse d'affichage accrue, la capacité de mesurer les conducteurs encombrants et un accès câble amélioré
- Niveau de sécurité CAT IV 600 V et CAT III 1 000 V
- Le filtre passe-bas intégré et le traitement des signaux de pointe permettent une utilisation dans les environnements « bruités » tout en fournissant des relevés stables
- Technologie propriétaire de mesure de démarrage pour filtrer le bruit et capturer le courant de démarrage des moteurs exactement comme la protection des circuits.

- La conception ergonomique vous permet de la tenir en main même si vous portez un équipement de protection
- Grand et lisible, l'écran rétro-éclairé sélectionne automatiquement la gamme de mesure appropriée. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé de changer la position du sélecteur pendant la prise de mesures
- 3 ans de garantie
- Sacoche de transport

### Caractéristiques techniques

| Fluke 373                            | Gamme    | Résolution max.               | Précision               |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|
| Courant AC via mâchoire              | 999,9 A  | 0,1 A                         | 2 % mes. ± 5 chiffres   |
| Courant AC via iFlex™                | 2 500 A  | 0,1 A                         | 3 % mes. ± 5 chiffres   |
| Courant DC                           | 999,9 A  | 0,1 A                         | 2 % mes. ± 5 chiffres   |
| Tension AC                           | 1 000 V  | 0,1 V                         | 1,5 % mes. ± 5 chiffres |
| Tension DC                           | 1 000 V  | 0,1 mV                        | 1 % mes. ± 5 chiffres   |
| Résistance                           | 60 000 Ω | 0,1 Ω                         | 1 % mes. ± 5 chiffres   |
| Fréquence                            | 500 Hz   | 0,1 Hz                        | 0,5 % mes. ± 5 chiffres |
| Capacité                             | 1 000 µF | 1 µF                          | 1 % mes. ± 4 chiffres   |
| TRMS                                 |          |                               | •                       |
| Continuité                           |          |                               | •                       |
| Maintien                             |          |                               | •                       |
| Rétro-éclairage                      |          |                               | •                       |
| Min/Max/Moy                          |          |                               | •                       |
| Démarrage                            |          |                               | •                       |
| Filtre passe-bas                     |          |                               | •                       |
| Sonde de courant souple 45 cm iFlex™ |          | Inclus                        |                         |
| Sonde de courant souple 25 cm iFlex™ |          | Accessoire                    |                         |
| Capacité de câble                    |          | 34 mm                         |                         |
| Niveau de sécurité                   |          | CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V |                         |

| Modèles                    | Fonctionnalités   |
|----------------------------|---|
| Ancien modèle : Fluke 337  |   |
| Nouveau modèle : Fluke 376 | Comprend toutes les fonctionnalités du 337 plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V</li> <li>• iFlex™ 2 500 AAC</li> <li>• 1 000 VAC/DC</li> </ul>   |
| Ancien modèle : Fluke 336  |   |
| Nouveau modèle : Fluke 375 | Comprend toutes les fonctionnalités du 336 plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V</li> <li>• iFlex™ optionnel 2 500 AAC</li> </ul>                 |
| Nouveau modèle : Fluke 374 | Comprend toutes les fonctionnalités du 336 (excepté le filtre passe-bas) plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V</li> </ul>                         |
| Ancien modèle : Fluke 335  |   |
| Nouveau modèle : Fluke 374 | Comprend toutes les fonctionnalités du 335 plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V</li> <li>• iFlex™ optionnel 2 500 AAC</li> </ul>                 |
| Nouveau modèle : Fluke 373 | Comprend toutes les fonctionnalités du 335 (excepté démarrage) plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 300 V, CAT III 600 V</li> <li>• 1 000 µF</li> </ul>                 |
| Ancien modèle : Fluke 334  |   |
| Nouveau modèle : Fluke 374 | Comprend toutes les fonctionnalités du 334 plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V</li> <li>• iFlex™ optionnel 2 500 AAC</li> <li>• TRMS</li> </ul> |
| Nouveau modèle : Fluke 373 | Comprend toutes les fonctionnalités du 334 (excepté démarrage) plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 300 V, CAT III 600 V</li> </ul>                                     |
| Ancien modèle : Fluke 333  |   |
| Nouveau modèle : Fluke 373 | Comprend toutes les fonctionnalités du 333 plus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 300 V, CAT III 600 V</li> <li>• TRMS</li> </ul>   |

### Informations pour la commande :

Pince multimètre **Fluke 376** avec iFlex™ TRMS AC/DC

### Inclus

Pince multimètre, sonde iFlex™ 45 cm, cordons de mesure, sacoche, manuel d'utilisateur



Fluke. Soyez à la pointe du progrès avec Fluke. •