



Para o pregão 83/2008 que utilizam 2 ou 3 monitores na mesma CPU, a versão do Linux 4.0 para multiterminal não veio com o Useful instalado, então como solução vamos instalar manualmente, segue o processo abaixo;


Iniciar como Professor, e clicar em Instalar Conteúdos na barra edubar;




Digitar a senha do professor, no caso “professor”




Na tela do Gerenciador Synaptic, clicar no lado esquerdo em “Todos” e digitar na caixa de pesquisa “useful” conforme abaixo;




Clicar em “Le-multiterminal-installer” com o botão direito do mouse e selecionar “marcar para instalação” Vai aparecer a tela conforme abaixo, Clique em “marcar” e vai aparecer assim




Após este processo clique em “Aplicar” no menu acima,




Vai pedir novamente para clicar em aplicar da próxima tela




Agora é só aguardar o processo de Download




Que não é muito rápido, demora um pouco



Após este processo, vai informar que esta instalando o userfull



Aguarde um pouco e vai aparecer para clicar em “fechar”



Pronto está instalado o useful, agora precisamos fechar o gerenciador e reiniciar a máquina, quando reiniciar, já vai pedir para apertar o F1 e F2 nos dois ou três monitores que estiverem presentes na CPU, é só seguir o passo a passo de apertar um por vez, e entrar nas contas de aluno, já estará funcionando o useful.

Mas, ainda precisamos ativar ele para não ficar dizendo que é Trial Versão, como as placas Wireless já estão validadas na central da Userfull, então precisamos baixar novamente o arquivo de registro, para isso, entrar como professor e seguir os passos abaixo:

Ir em LE, “Executar comando” e digitar “useful” já vai aparecer o programa para você clicar e executar, vai pedir senha, digite a senha do professor e vai entrar na tela do gerenciador do Userfull



Clique em instalar licença



Vai aparecer uma telinha dizendo que esta “conectando e depois outra dizendo que “Licença instalada”.

Pronto Instalado, validado e configurado o Useful Multiplier no Linux 4.0 Multiterminal.

