



# RECEPTOR ÁUDIO BLUETOOTH



**Manual do Utilizador  
DA-30500**

# Índice

<b>1.0 Introdução .....</b>	<b>2</b>
<b>2.0 Especificações.....</b>	<b>3</b>
<b>3.0 Conteúdo da Embalagem .....</b>	<b>3</b>
<b>4.0 DESCRIÇÃO DOS PAINÉIS .....</b>	<b>4</b>
<b>5.0 Ligação e Funcionamento .....</b>	<b>5</b>

# Receptor Áudio Bluetooth

## Caro Cliente

Obrigado por ter adquirido este produto. Para um desempenho perfeito e completamente seguro, por favor leia cuidadosamente estas instruções antes de ligar, pôr em funcionamento ou ajustar este produto. Por favor guarde este manual para consulta futura.

## 1.0 INTRODUÇÃO

Este é um Receptor Áudio Bluetooth portátil que lhe permite simplesmente controlar e ouvir sem fios toda a sua música favorita a partir do seu dispositivo através do seu altifalante estéreo doméstico ou do receptor Amplificador com um pequeno cabo estéreo, e depois emparelhar o seu dispositivo com o receptor Bluetooth. Não só apreciará uma música de alta qualidade nos seus altifalantes estéreo ou Receptor Amplificador, mas também a funcionalidade de uma ligação sem fios. Quando a bateria está gasta, pode usar um pequeno cabo Micro USB para cabo USB para ligar ao Adaptador de corrente ou ao computador para recarregar.

É ideal para os seus telemóveis, dispositivos portáteis, ou computadores pessoais.

## 1.1 CARACTERÍSTICAS

- Prático e portátil:  
Aprecie a funcionalidade da portabilidade onde quer que vá
- Ligar-se directamente a um estéreo já existente, uma casa de um amigo ou um centro de entretenimento;
- Controlar e ouvir a sua música favorita, sem fios, usando este produto através do seu receptor de cinema em casa ou de altifalantes com alimentação através de um cabo áudio;
- Suporta saída de sinal Bluetooth;
- Compatível com dispositivo Bluetooth suportado;
- Ligar-se sem fios para controlar e ouvir a sua música até uma distância de 10m, e poder reproduzir música durante 10 horas.
- Compatível com computadores pessoais activados por Bluetooth
- Liga a produtos compatíveis com AV e suporta a transmissão de áudio A2DP.

## 2.0 ESPECIFICAÇÕES

Versão Bluetooth	V2.1
Canais de saída	Estéreo 2.0CH
Tipo de conector	Estéreo fêmea Micro USB fêmea
Tempo de carga	3 a 4 horas
Bateria	Bateria de lítio recarregável interna
Tensão de carga	5V
Corrente de funcionamento	≤25mA
Horas de funcionamento	Até 10 horas
Intervalo de frequência:	2.4GHz - 2.4835GHz
Distância de transmissão	10M
Temperatura ambiente	Funcionamento: -20°C to +60°C
	Carregamento: 0°C to 45°C
<b>Garantia</b>	
Garantia Limitada	1 Anos Peças e Mão-de-obra
<b>Acessórios, Adaptador</b>	
Manual do Utilizador	Versão Portuguesa

**Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.**

## 3.0 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Antes de tentar utilizar esta unidade, por favor verifique a embalagem e certifique-se de que os seguintes itens estão contidos na embalagem enviada:

- Unidade principal x 1
- Manual do Utilizador x1

## 4.0 DESCRIÇÃO DOS PAINÉIS



Função interface:

- (1) Botão de Alimentação:  
Premir e manter premido este botão durante cinco segundos, pode abrir e fechar a alimentação.
- (2) V+  
Aumentar o volume
- (3) V-  
Reduzir o volume
- (4) LED  
Este LED tem duas cores, e verifica a alimentação e o estado de funcionamento.
- (5) Estéreo fêmea:  
Ligar esta porta ao Altifalante Estéreo ou ao Receptor Amplificador através de um cabo estéreo
- (6) Micro USB fêmea  
Usando uma unidade de Micro USB para cabo USB liga esta porta ao computador ou ao adaptador de corrente Apple USB para carregamento ou sincronização dos dados para dispositivos Apple.

## 5.0 LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO

- (1) É suficiente verificar a bateria. Quando a bateria está gasta, pode usar um pequeno cabo Micro USB para cabo USB para ligar ao Adaptador de corrente ou ao computador para recarregar. Usando um cabo estéreo liga ao Receptor Amplificador.
- (2) Emparelhar e ligação:
  - (a) Se não emparelhou, premir e manter premido o botão de alimentação durante cinco segundos até que o LED azul-vermelho comece a ficar intermitente para iniciar. Depois deve abrir o modo Bluetooth do telefone, procurar o "BT Audio" para emparelhar com o mesmo. Se tiver palavra-passe, a mesma é 0000. Depois de ligado, começa a trabalhar correctamente.
  - (b) Se já emparelhou, premir e manter premido o botão de alimentação durante três segundos até que o LED azul comece a piscar rapidamente para iniciar. Depois os dispositivos terão memória para se ligar como anteriormente, e não é possível ligarem-se a outro equipamento.
- (3) "+" e "-" pode ajustar o volume. Premir e manter premido o botão de alimentação até que o LED azul deixe de estar intermitente e se desligue.

**Atenção: Insira/Retire o cabo cuidadosamente.**

## 5.1 DIAGRAMA DE LIGAÇÕES



English	Translation
Amplifier receiver	Receptor Amplificador
USB power adapter	Adaptador de corrente USB