

# Cámara digital HP Photosmart R727



Realice sensacionales fotografías de 6,2 MP con las que conseguirá hermosas impresiones y ampliaciones hasta en tamaño póster. Esta cámara elegante y resistente, con una lente de zoom óptico interna de 3x, es fácil de usar, delgada y con estilo. Podrá ver las fotografías en su pantalla grande y brillante de 6,4 cm.

**La cámara digital HP Photosmart R727 está diseñada para los usuarios avanzados, personas que disfrutan con la fotografía y que sabrán valorar una cámara delgada, con estilo y que les ayudará a conseguir mejores resultados que podrán imprimir en cualquier tamaño, de instantánea a póster.**

**Consiga sensacionales fotografías de 6,2 MP con zoom óptico de 3x y pantalla de 6,4 cm.**

Tome fotos impresionantes con una resolución de 6,2 MP para obtener bellas copias de 10 x 13 cm y ampliaciones hasta en tamaño póster. La cámara alberga una lente de zoom óptico interna de 3x para obtener tomas nítidas a distancia. Delgada y elegante, esta robusta cámara de metal es lo bastante pequeña para llevarla en el bolsillo. Encuadre, vea y edite las fotografías en una gran pantalla de 6,4 cm lo bastante brillante para su uso en interiores y exteriores. Grabe vídeos VGA de alta calidad con audio y guarde determinados fotogramas para imprimirlos directamente desde la cámara.

**Consiga las fotos que se propone con HP Real Life technologies.**

Añada un toque de creatividad a las fotografías con efectos artísticos, bordes y demás, directamente en la cámara. Elimine automáticamente los ojos rojos en la cámara y vea la foto tal y como la desea, sin necesidad de PC. Dé vida automáticamente a detalles que suelen ocultarse en las sombras con la tecnología de iluminación adaptable HP. Realice hasta cinco fotografías para tomas panorámicas que podrá imprimir desde la cámara, sin necesidad de software ni de un PC. Dé rienda suelta a su creatividad con los controles manuales y obtenga consejos útiles para la toma de fotografías con el Asesoramiento instantáneo HP.

**Consiga fotografías HP de gran realismo que le encantará compartir de la forma que prefiera.**

Imprima fácilmente, comparta sin problemas: imprima las fotografías o envíelas por correo electrónico desde su hogar y de forma sencilla con HP Photosmart Share. Edite, organice, imprima y comparta fotos digitales con el software HP Photosmart incluido. Obtenga impresiones de gran belleza en casi cualquier lugar con una impresora fotográfica compacta de fácil manejo HP Photosmart[k1]. Consiga fotografías, camisetas y regalos recurrentes sin salir de casa gracias a Snapfish, un servicio en línea de HP[k2]. Y consiga resultados aún mejores con los accesorios opcionales, que incluyen bases para cámaras, fundas, tarjetas de memoria y kits de recarga.

[k1] La impresora fotográfica compacta HP Photosmart y la batería interna HP para las impresoras fotográficas compactas HP no se incluyen. Se adquieren por separado. [k2] La disponibilidad de Snapfish varía según la región.

## Especificaciones técnicas

<b>Sistema de cámara</b>	
<b>Resolución</b>	total: 6,4 MP; eficaz: 6,2 MP
<b>sensor CCD</b>	Sensor CCD de 1/2,5 pulgadas; 2.934 x 2.171 píxeles totales; 2.864 x 2.160 píxeles reales
<b>profundidad de color</b>	36 bits
<b>Pantalla LCD</b>	Pantalla LCD de 6,35 cm (2,5 pulgadas); 960 x 240 = 230.400 puntos (tamaño de pantalla en diagonal)
<b>Óptica</b>	Rango de enfoque: Aprox. desde 0,5 m hasta el infinito (angular), desde 0,6 m hasta el infinito (teleobjetivo), desde 0,10 hasta 1,0 m (angular macro) Sistema de lentes: f3,5 a f7,4 (angular), f4,2 a f8,8 (teleobjetivo), lente de zoom óptico interna HP Precision (óptico de 3x, digital de 8x), 6,5 a 19,5 mm de distancia focal, aprox. 39 a 118 mm (equivalente en 35 mm)
<b>Visor</b>	-
<b>Velocidad del obturador</b>	De 1 a 1/2.000 seg
<b>Funciones inteligentes</b>	
<b>Modos de enfoque</b>	Normal (predeterminado), macro, macro automático, infinito, multizona o puntual
<b>Medición</b>	TTL (a través de la lente)
<b>Control de exposición</b>	Automático (predeterminado), medición de exposición automática (AE) con compensación al centro, medición puntual de AE, medición promedio de AE
<b>Compensación de la exposición</b>	+/-3,0 EV en pasos de 1/3
<b>sensibilidad</b>	Automático (predeterminado), ISO 100, 200, 400
<b>funciones de control de imagen</b>	Desactivado, sólo fecha, fecha y hora
<b>Balance de blancos</b>	Automático (predeterminado), sol, sombra, tungsteno, fluorescente, manual
<b>Modos de imagen</b>	automático (predeterminado), acción, playa, documento, paisaje, paisaje nocturno, retrato nocturno, panorámica izquierda, panorámica derecha, retrato, nieve, puesta de sol, teatro
<b>Control del color</b>	Color (predeterminado), blanco y negro, sepia, bracketing de color
<b>Modos de disparo</b>	Normal (predeterminado), temporizador automático, temporizador automático (dos disparos), ráfaga, vídeo
<b>Temporizador automático</b>	intervalo de 10 segundos
<b>Modos de flash</b>	Automático (predeterminado), flash encendido, flash apagado
<b>Grabación de sonido</b>	60 s
<b>Captura de vídeo</b>	Sí; MPEG 1; 24 fps, VGA 640 x 480 La duración máxima está limitada por el tamaño de la tarjeta de memoria o la memoria interna
<b>prestaciones</b>	
<b>Velocidad</b>	Intervalo del obturador: 0,30 s; 1,15 s de tiempo entre disparos; velocidad entre disparo y almacenamiento: 3,4 s
<b>Distancia de funcionamiento del flash</b>	3,0 m angular, 4,5 m teleobjetivo
<b>Duración de la batería</b>	315 disparos (máximo), aprox. 225 disparos (promedio)
<b>Memoria incluida</b>	Memoria interna de 32 MB, capacidad: hasta 15 fotografías (admite tarjetas SD de hasta 2 GB de capacidad)
<b>Información técnica adicional</b>	
<b>Interfaz y conectividad</b>	1 interfaz USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), 1 adaptador de CA HP Photosmart de 5 V Base para cámara HP Photosmart 6220 con conector de entrada de CC, conector USB, base para cámara HP Photosmart 6221 Premium con conector de entrada de CC, conector USB, puerto de carga de batería de repuesto y conector A/V, base sin cables HP Photosmart 6222
<b>Memoria opcional</b>	1 ranura, compatible con Secure Digital (SD)
<b>Impresión directa</b>	Impresión fotográfica directa con impresoras con la función PictBridge (no incluye videoclips)
<b>Formatos de archivo</b>	JPEG (EXIF 2.2) para imágenes fijas, MPEG 1 para videoclips
<b>compatibilidad con sistemas operativos</b>	Windows® 98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	PC compatible con USB con Pentium® II (233 MHz como mínimo), Celeron® o compatible equivalente, 64 MB de RAM (para Windows® 98, 98 SE, Me), 128 MB de RAM (para Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64), 200 MB (para Windows® 98, 98 SE, Me), 400 MB de espacio disponible en disco duro (para Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64), monitor SVGA (800 x 600, color de 16 bits), Windows® 98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, unidad de CD-ROM, Internet Explorer 5.01 con Service Pack 2 o superior, puerto USB (compatible con las especificaciones USB 2.0) Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, 128 MB de RAM, 250 MB de espacio disponible en disco duro, interfaz USB incorporada
<b>Software incluido</b>	Software HP Photosmart Premier para Windows® y Macintosh
<b>Alimentación</b>	1 batería de litio-ion (recargable), adaptador de CA o adaptador de CA HP Photosmart de 5 V a través de la base 1 batería de litio-ion de 1.050 mAh (recargable), adaptador de alimentación de CA universal: 100 a 240 V CA (50/60 Hz) de entrada; 5 V CC, 2.000 mA de salida
<b>Dimensiones (An x F x Al)</b>	Sin embalaje: 93,3 x 23,6 x 61 mm; Embalado: 170 x 137 x 61 mm
<b>Peso</b>	Sin embalaje: 0,14 kg (sin baterías), 0,16 kg (con baterías); Embalado: 0,58 kg
<b>Garantía</b>	Un año de garantía limitada con el respaldo del servicio técnico de HP (las garantías pueden variar en países europeos con requisitos legales que requieran un período más prolongado).

## Información sobre pedidos

<b>L2070A</b>	Cámara digital HP Photosmart R727, batería recargable de litio-ion HP Photosmart R07, cable USB, guía de puesta en marcha rápida, guía del usuario en CD, folleto de garantía y normativa, CD con el software HP Photosmart Premier para Windows y Macintosh, correa para muñeca
---------------	--

### Accesorios

<b>Q6213A</b>	Funda para cámara HP Photosmart serie R
<b>L1812A</b>	Batería de ion de litio para cámaras HP serie R
<b>Q6223A</b>	Adaptador de CA de 5 V HP Photosmart
<b>Q6217A</b>	Funda plateada para cámara HP Photosmart
<b>L1810B</b>	Kit de recarga rápida HP Photosmart para cámaras HP serie R
<b>Q6225A</b>	Funda de cuero Premium para cámara HP Photosmart
<b>Q6228A</b>	Funda suave para cámara HP
<b>Q6222A</b>	Base sin cables HP Photosmart 6222
<b>Q6230A</b>	Funda estilo metro para cámara HP
<b>Q6233A</b>	Funda clásica de lujo HP Photosmart

Si desea obtener una lista completa de suministros y accesorios, visite el sitio web de HP en <http://www.hp.com>

Para obtener información sobre accesorios de cámaras digitales, visite: <http://www.hp.com/eur/hpoptions>

<http://www.hp.es>

