

CyberLink

LabelPrint

Guía del usuario

Derechos de Autor y Limitación de responsabilidad

Todos los Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopias, grabación o cualquier otro sin la autorización previa y por escrito de CyberLink Corporation.

En toda la extensión que la ley permita. LABELPRINT SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE INFORMACIÓN, DE SERVICIOS O DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE O EN CONEXIÓN CON LABELPRINT Y CUALQUIER GARANTÍA DE MERCANTIBILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD O NO INCUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA, ACEPTA QUE CYBERLINK NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DIRECTA, INDIRECTA O CONSECUENTE DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA O DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE PAQUETE.

Los términos y condiciones que aquí se contemplan estarán regulados e interpretados de acuerdo con las leyes de Taiwán, República de China.

LabelPrint es una marca comercial registrada junto con los demás nombres de compañías y productos mencionados en esta publicación, utilizados con propósitos de identificación, que son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios.

CyberLink Oficina central internacional: CyberLink Corporation, 15F, No.100, Min-Chiuan Road, Hsin-Tian City, Taipei Hsien, Taiwan.

Asistencia a través de Web: support.gocyberlink.com

Teléfono: 886-2-8667-1298

Fax: 886-2-8667-1300

Derechos de Autor © 2005 CyberLink Corporation

CONTENIDO

Introducción	1
El programa LabelPrint	2
Navegación por LabelPrint	3
Opciones de configuración	3
Registro del software	6
Actualización del software	7
Requisitos del sistema	8
Creación de etiquetas	9
Identificación de soporte de LightScribe	10
Selección del tipo de etiqueta	11
Edición de la información del disco	12
Visualización de la información del disco	12
Adición de elementos a la lista de contenidos	13
Eliminación de elementos de la lista de contenidos	14
Inserción de una fila en mitad de la lista de contenidos	14
Cambio del orden de los elementos en la lista de contenidos	15
Modificación de la información de la lista de contenidos	16
Edición de un diseño de etiquetas	17
Herramientas de edición de diseño	17
Selección del diseño de etiqueta	18
Adición de una imagen de fondo	20
Adición o modificación de texto	21
Adición de una imagen de primer plano	21
Cambio del orden del texto y las imágenes	22
Eliminación de un cuadro de texto o una imagen	22

Impresión de una etiqueta	23
Visualización de las opciones de la impresora	23
Impresión de una etiqueta en una impresora	24
Grabación de una etiqueta de disco mediante LightScribe	25
Soporte técnico.....	27
Soporte vía Internet	28
Soporte a través de fax	28
Soporte por teléfono	29
Índice	31

Capítulo 1:

Introducción

CyberLink LabelPrint es una útil herramienta para imprimir etiquetas para su uso con soportes de disco. Este capítulo presenta el programa CyberLink LabelPrint, indicando el modo de navegar por las ventanas del programa, configurar el programa para adaptarlo a sus métodos de trabajo, registrar su copia del programa y actualizarlo a una nueva versión. La última sección muestra los requisitos mínimos del sistema para utilizar CyberLink LabelPrint.

Este capítulo contiene las siguientes secciones:

- El programa LabelPrint en p.2
- Registro del software en p.6
- Actualización del software en p.7
- Requisitos del sistema en p.8

El programa LabelPrint

CyberLink LabelPrint es un útil programa para imprimir etiquetas de disco, cubiertas y encartes. LabelPrint ofrece una amplia variedad de formatos de diseño y admite numerosas opciones de impresión, incluida la impresión directa en el disco utilizando la tecnología LightScribe.

Al abrir LabelPrint por primera vez, el programa aparece como sigue:

Panel de procedimientos

Acerca de



Nota: La opción LightScribe sólo aparece si tiene instalada en el equipo una unidad de grabación compatible con LightScribe. Si tiene la unidad instalada pero no aparece la opción LightScribe, asegúrese de que está instalado el software del host de LightScribe incluido con la unidad.

Navegación por LabelPrint

Cuando haya terminado de seleccionar las opciones de una página, haga clic en  para pasar a la página siguiente. También puede hacer clic en un paso en el panel de procedimientos, situado en la parte izquierda del programa, para ir directamente a una página específica.

Opciones de configuración

CyberLink LabelPrint ofrece varias opciones de configuración para adaptarse a sus métodos de trabajo.

Calibración de la impresora

Calibrar la impresora garantiza que quede correctamente alineada con la plantilla. Puede calibrar la impresora antes de la impresión para garantizar una calidad de impresión óptima.

Nota: Normalmente, no tendrá que calibrar la impresora a menos que haya insertado un cartucho de tinta nuevo o haya instalado una impresora nueva.

Para mostrar las opciones de calibración de la impresora, haga clic en



. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración.

- **Desplazamiento X y Desplazamiento Y:** Haga coincidir la posición de la impresora con la calibración original. Haga clic en las flechas arriba/abajo para mover la marca de calibración  o arrastre la marca de calibración a la posición que desee.

Configuración general

Antes de que empiece a crear etiquetas, puede que desee asegurarse de que el programa está configurado para adaptarse a sus métodos de trabajo. Puede establecer las opciones de configuración generales en la ficha Configuración general del cuadro de diálogo Configuración.

Para mostrar las opciones de configuración generales, haga clic en



. En el cuadro de diálogo Configuración, haga clic en la ficha **Configuración general**.

- **Dibujar contorno de etiqueta de disco:** Dibuja un borde alrededor de la etiqueta de disco. Este borde resulta útil para recortar la etiqueta si se imprime en papel.
- **Seleccione la unidad de impresión de la etiqueta de disco de LightScribe:** Le permite seleccionar la unidad de grabación compatible con LightScribe en el menú desplegable.

Configuración de LightScribe

Si está grabando la etiqueta del disco utilizando una unidad LightScribe, puede especificar dicha unidad en el cuadro de diálogo Configuración.

Nota: La ficha LightScribe sólo aparece si tiene instalada en el equipo una unidad de grabación compatible con LightScribe.

Para mostrar las opciones de configuración de LightScribe, haga clic en



. En el cuadro de diálogo Configuración, haga clic en la ficha **LightScribe**.

Seleccione la unidad de impresión de la etiqueta de disco de LightScribe: Le permite seleccionar la unidad de grabación

compatible con LightScribe en el menú desplegable. Debajo de la unidad seleccionada aparecerá información específica de la unidad.

Registro del software

Después de instalar el programa, se abre una ventana de registro que le solicita que registre el producto. Es importante registrar el software para recibir asistencia técnica u otra información de CyberLink.



CyberLink
LabelPrint™

Gracias por elegir el software CyberLink.
Regístrese hoy para recibir asistencia técnica
e información útil para maximizar el
aprovechamiento del soporte digital en el PC.

Nombre:

Apellido:

Correo electrónico:

Sí, deseo recibir un boletín informativo de CyberLink.
 Sí, deseo recibir información sobre los productos de CyberLink.

Registrarse ahora

Ya registrado

Recordármelo más tarde

CyberLink

Para registrar el software, haga lo siguiente:

1. Introduzca su información personal en los cuadros de entrada **Primer nombre, Apellido y Correo electrónico**.
 - Active una o ambas opciones para recibir información de CyberLink o desactívelas si no desea recibir información.
2. Haga clic en **Registrar ahora**.
 - Si ha registrado previamente este producto, haga clic en **Ya me he registrado**. El cuadro de registro no se abrirá más cuando ejecute el programa.

- Si desea registrar este producto más adelante, haga clic en **Recordármelo más tarde**. El cuadro de registro se abrirá cada vez que ejecute el programa hasta que se registre.

Actualización del software

En el sitio Web de CyberLink puede haber disponibles periódicamente actualizaciones del software. Para actualizar el

software, haga clic en  en la lista de botones situados en la parte superior de la ventana. Se abrirá una ventana del explorador en el sitio Web de CyberLink, donde puede actualizar el programa y recibir otra información acerca de CyberLink y sus productos.

Nota: Para utilizar esta característica, debe estar conectado a Internet.

Requisitos del sistema

Los requisitos del sistema que se indican a continuación son los mínimos recomendados para utilizar este programa.

Requisitos mínimos del sistema	
Sistema Operativo	Windows 98SE/ME/2000/XP (Es necesario Windows 200/XP para activar la tecnología LightScribe)
Memoria	128 MB RAM
CPU	Pentium III 700 MHz o superior, o AMD Athlon 700 o superior
Espacio en el disco rígido	80 MB
Otra	DirectX 9 Impresora o grabadora de CD/DVD compatible con LightScribe

Capítulo 2:

Creación de etiquetas

El proceso de creación e impresión de etiquetas en LabelPrint es un sencillo procedimiento en cuatro pasos. Este capítulo describe completamente el procedimiento de creación de etiquetas, con información sobre todas las opciones disponibles.

Este capítulo contiene las siguientes secciones:

- Identificación de soporte de LightScribe en p.10
- Selección del tipo de etiqueta en p.11
- Edición de la información del disco en p.12
- Edición de un diseño de etiquetas en p.17
- Impresión de una etiqueta en p.23

Identificación de soporte de LightScribe

El sistema LightScribe precisa el uso de discos con capacidad para LightScribe. LightScribe utiliza características de control en el centro del disco para identificar a los soportes de LightScribe. Si el sistema no reconoce el soporte como de LightScribe, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el disco tiene capacidad para LightScribe. Los soportes de LightScribe tienen el logotipo LightScribe en la zona central interna. También habrá características de control visibles dentro de la zona de la etiqueta y junto a ella.
2. Asegúrese de que el disco tiene la orientación correcta en la unidad. El lado de la etiqueta, que contiene un revestimiento especial, debe estar hacia abajo en la unidad.
3. Limpie la zona central del disco. Utilice un paño sin hilos para limpiar la zona central y quitar la suciedad o manchas que pudieran cubrir las características de control.
4. Si no se soluciona el problema, pruebe con otro disco LightScribe.

Selección del tipo de etiqueta

El primer paso para crear una etiqueta es seleccionar el tipo de etiqueta que desea imprimir. Puede seleccionar una etiqueta en la primera página que aparece cuando se abre LabelPrint.

Para seleccionar el tipo de etiqueta que desea imprimir, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint.
2. Seleccione el tipo de etiqueta que desea crear de entre los siguientes:
 - **LightScribe:** Imprima una etiqueta directamente en el propio disco mediante la tecnología LightScribe.
 - **Cubierta frontal:** Imprime el exterior de la cubierta frontal de la caja del disco.
 - **Etiqueta de disco:** Imprime una etiqueta para pegarla directamente en un disco de tamaño normal.
 - **Etiqueta de minidisco:** Imprime una etiqueta para imprimirla directamente en un minidisco.
 - **Parte posterior de cubierta frontal:** Imprime el interior de la cubierta frontal de la caja del disco.
 - **Encarte de disco:** Imprime un encarte para insertarlo en la parte inferior de la caja del disco, debajo del dispositivo de sujeción del disco.
3. Haga clic en  para ir a la página de edición de la información del disco.

Edición de la información del disco

Puede agregar o editar la información del disco, como el título, lo que le ayudará a reconocer el disco. Puede añadir una información de la lista de contenidos para mantener un registro de los archivos que ha añadido al disco. Puede añadir o modificar esta información en la página de edición de la información del disco.

Visualización de la información del disco

La información disponible acerca del disco y de su contenido aparece impresa en la etiqueta. LabelPrint genera automáticamente la información de la lista de contenidos al agregar elementos, aunque puede modificar manualmente esta información en caso necesario.

Para visualizar la información del disco, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página de edición de información del disco.
2. Escriba o modifique la información del disco.
 - **Título del disco:** Escriba en este campo el título del disco.
 - **Autor:** Escriba en este campo el autor del disco.
 - **Fecha:** Se muestra de forma predeterminada la fecha actual. Para cambiar la fecha, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione una nueva.
3. Escriba o modifique la información de la lista de contenidos.
4. Haga clic en  para ir a la página de edición del diseño.

Adición de elementos a la lista de contenidos

Utilice esta función para agregar elementos a la lista de contenidos. Como LabelPrint puede leer la información de archivos MP3, el proceso de añadir información MP3 a la lista de contenidos se realiza de manera automática. La adición de otra información se debe realizar de manera manual.

Adición de MP3 a la lista de contenidos

Para agregar MP3 a la lista de contenidos, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página de edición de información del disco.
2. Haga clic en . Se abrirá el cuadro de diálogo Importar.
3. Localice e importe los archivos (en formato MP3 o M3U) que desee importar. Los elementos se insertarán en la primera fila disponible de la lista de contenidos.

Adición de elementos a la lista de contenidos

Para agregar elementos a la lista de contenidos, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página de edición de información del disco.
2. Haga doble clic en un cuadro de entrada y escriba manualmente la información de la lista de contenidos.

Eliminación de elementos de la lista de contenidos

Utilice esta función para eliminar los elementos de la lista de contenidos si decide más tarde que no desea agregarlos o si los ha agregado por error.

Para eliminar elementos de la lista de contenidos, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página de edición de información del disco.
2. Haga clic en un elemento y, a continuación, haga lo siguiente:
 - Haga clic en  para eliminar el elemento seleccionado.
 - Haga clic en  para eliminar todos los elementos.

Inserción de una fila en mitad de la lista de contenidos

Al agregar elementos nuevos, de forma predeterminada se colocan en la parte inferior de la lista de contenidos. Sin embargo, también puede insertar un elemento en mitad de la lista de contenidos.

Para insertar un elemento en mitad de la lista de contenidos, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página de edición de información del disco.
2. Haga clic en el elemento encima del cual desee insertar la nueva fila.
3. Haga clic en  para insertar una fila en blanco encima del elemento seleccionado.

4. Haga clic en  e importe un archivo nuevo.

Cambio del orden de los elementos en la lista de contenidos

Cuando haya agregado elementos a la lista de contenidos, es posible que desee modificar el orden en el que aparecen.

Para cambiar el orden de los elementos en la lista de contenidos, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página de edición de información del disco.
2. Haga clic en un elemento y, a continuación, haga lo siguiente:
 - Haga clic en  para mover el elemento una posición hacia arriba.
 - Haga clic en  para mover el elemento una posición hacia abajo.

Modificación de la información de la lista de contenidos

LabelPrint genera automáticamente la información de la lista de contenidos cuando se agregan elementos a la misma. Esta información podría estar anticuada en parte o bien podría faltar información. En estos casos, puede modificar la información de la lista de contenidos para proporcionar una lista de contenidos completa y de contenido exacto.

Para modificar la información de la lista de contenidos, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página de edición de información del disco.
2. Haga doble clic dentro del campo de información que desee modificar e introduzca la información modificada.

Edición de un diseño de etiquetas

CyberLink LabelPrint admite una amplia variedad de plantillas de etiquetas, proporcionándoles diversas opciones predeterminadas. Puede personalizar en mayor medida las presentaciones predeterminadas, lo cual le permite adaptar la etiqueta a sus necesidades específicas. Puede diseñar la etiqueta utilizando diversas opciones, como plantillas de diseño, opciones de texto e imágenes de fondo. Mediante la selección de un diseño, la modificación de las fuentes y el uso de una imagen de fondo personalizada, puede crear una etiqueta de disco más personalizada.

Herramientas de edición de diseño

Puede utilizar las siguientes herramientas para crear una etiqueta:

Herramienta	Descripción
	Inserta un objeto de texto horizontal
	Inserta un objeto de texto en curva que sigue el arco del disco.
	Inserta una imagen de fondo.
	Mueve el objeto seleccionado hacia la capa superior.
	Mueve el objeto seleccionado hacia la capa inferior.

Herramienta	Descripción
	Le permite editar el objeto de texto seleccionado.
	Elimina el objeto seleccionado.

Selección del diseño de etiqueta

Para seleccionar opciones de diseño de etiqueta, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página Editar diseño.
2. Seleccione una plantilla de papel en el cuadro desplegable. (Una plantilla de papel le permite imprimir en cualquier hoja de papel que admita la impresora.)
3. Seleccione un estilo de diseño mediante uno de los siguientes procedimientos:
 - Haga clic en  o en  para desplazarse por la lista de plantillas.

- Haga clic en **Seleccionar...** debajo de Estilo de diseño para ver las plantillas en un cuadro de diálogo.

Opción del modo Título

Opción del modo Contenido

Opciones del modo Completo



Están disponibles las siguientes opciones de diseño:

- **Título** (primera opción): un título sencillo que le permita identificar un disco. Se utiliza para discos de rutina o de utilidades.
- **Contenido** (segunda opción): información más completa acerca del contenido de un disco. Se utiliza si tiene varios discos con el mismo título pero con contenido diferente.
- **Completo** (todas las demás opciones): una etiqueta creativa de palabras y gráficos que ocupa la mayor parte del espacio de la etiqueta. Se utiliza para discos importantes o con recuerdos.

Adición de una imagen de fondo

Para añadir una imagen de fondo a la etiqueta, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página Editar diseño.
2. Seleccione una imagen de fondo mediante uno de los siguientes procedimientos:
 - Haga clic en  o en  para desplazarse por la lista de imágenes de fondo.
 - Haga clic en **Seleccionar...** debajo de Imagen de fondo para ver las imágenes de fondo en un cuadro de diálogo. Para abrir una imagen personal, haga clic en **Examinar...** y localice y abra la imagen que desee utilizar.
 - Haga clic en  y seleccione un modo de expansión. **Expandir** cambia el tamaño de la imagen al tamaño de la etiqueta, pero sin mantener la relación de aspecto de la imagen. (Esta opción puede provocar una distorsión de la imagen.) **Recortar** recorta las partes de la imagen que queden fuera de los límites de la etiqueta. **Ajustar** cambia el tamaño de la imagen al tamaño de la etiqueta, manteniendo la relación de aspecto de la imagen. **Mosaico** repite la imagen para llenar la etiqueta.

Adición o modificación de texto

Para añadir o modificar el texto de la etiqueta, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página Editar diseño.
2. Haga clic en un botón de inserción de texto para insertar un cuadro de texto.
 - Haga clic en  para insertar texto en un cuadro de texto horizontal.
 - Haga clic en  para insertar texto en un cuadro de texto en curva.
3. Resalte un cuadro de texto, haga clic en  y modifique el texto.
4. Haga doble clic en un cuadro de texto para abrir el cuadro de diálogo estándar Fuente, en el que puede modificar el tamaño de fuente y el estilo.
5. Arrastre el cuadro de texto para volver a colocarlo en la etiqueta.

Adición de una imagen de primer plano

Para añadir una imagen de primer plano a la etiqueta, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página Editar diseño.
2. Haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo Abrir.
3. Localice y abra la imagen que desee.
4. Arrastre la imagen para volver a colocarla en la etiqueta.

Cambio del orden del texto y las imágenes

Para cambiar el orden del texto y las imágenes de la etiqueta, seleccione el objeto que desee y elija uno de los siguientes procedimientos:

- Haga clic en  para mover el objeto seleccionado hacia la capa superior.
- Haga clic en  para mover el objeto seleccionado hacia la capa inferior.

Eliminación de un cuadro de texto o una imagen

Para eliminar un cuadro de texto o una imagen, seleccione el objeto que desee y haga clic en  para eliminarlo.

Impresión de una etiqueta

CyberLink LabelPrint ofrece diversas opciones de impresión, incluida la impresión directa en el disco mediante la tecnología LightScribe.

Puede imprimir en uno de los siguientes soportes:

- papel normal: Le permite imprimir en cualquier hoja de papel que admita la impresora:
- papel de etiqueta: Proporciona etiquetas para una sencilla impresión.
- directamente en el disco: Evita tener que usar etiquetas de papel, pero precisa un disco y una unidad de grabación LightScribe especiales.

Visualización de las opciones de la impresora

Muestra las opciones de la impresora para configurar el dispositivo de impresión y adaptarlo a su proyecto.

Para mostrar opciones de la impresora, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página de impresión.
2. Seleccione el dispositivo de entrada.
 - Haga clic en **Propiedades** para abrir el cuadro de diálogo Configuración de impresión.

Impresión de una etiqueta en una impresora

Puede imprimir cualquier tipo de etiqueta en una impresora, utilizando papel normal o un papel de etiquetas. La página de impresión le permite seleccionar tanto la plantilla como la impresora.

Nota: Para seleccionar un nuevo tipo de etiqueta para imprimir, debe volver al Paso 1 del proceso de creación de etiquetas. Si desea obtener más información, consulte Selección del tipo de etiqueta en p.11.

Para imprimir una etiqueta en una impresora, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página de impresión.
2. Seleccione la opción **Impresora**.
 - Si hay varias impresoras disponibles, seleccione la que desee en el menú desplegable.
3. Especifique el número de copias que desea imprimir.
4. Seleccione la plantilla de papel en el menú desplegable, en caso necesario.
 - Para imprimir en papel normal, seleccione **Papel normal (A4)**.
 - Si la misma plantilla contiene dos etiquetas disponibles, para reflejar las dos etiquetas de la plantilla de papel, haga clic en la etiqueta que desee imprimir.

Nota: La flecha situada junto a la muestra de plantilla indica la dirección correcta para insertar el papel en su propia impresora.

5. Haga clic en  para comenzar a imprimir la etiqueta.

Grabación de una etiqueta de disco mediante LightScribe

El etiquetado directo en disco LightScribe es una tecnología de etiquetado que le permite grabar etiquetas de disco con sólo dar la vuelta al disco y colocarlo en la misma unidad de disco donde se grabaron los datos. La tecnología LightScribe combina la unidad de CD o DVD del equipo con discos con un revestimiento especial para generar etiquetas precisas con calidad serigráfica.

Nota: Con LightScribe, sólo puede imprimir etiquetas de disco. No puede imprimir otros tipos de etiquetas mediante la tecnología LightScribe.

Para grabar una etiqueta de disco mediante LightScribe, haga lo siguiente:

1. Abra LabelPrint y muestre la página Imprimir.

Nota: Debe haber seleccionado LightScribe como tipo de etiqueta. Consulte Selección del tipo de etiqueta en p.11.

2. Haga clic en . Se abre el Asistente de LightScribe.
3. Seleccione un nivel de calidad:
 - **Mejor (se recomienda):** proporciona el máximo contraste y es el nivel que precisa más tiempo de grabación. Utilice el nivel Mejor para transacciones comerciales importantes, regalos y recuerdos personales.
 - **Normal:** requiere un tiempo de grabación moderado con un buen contraste. Utilice el nivel Normal para etiquetas profesionales.
 - **Borrador:** es el tipo que requiere menos tiempo de grabación y tiene el menor contraste. Utilice el nivel Borrador para etiquetas de utilidades.
4. Haga clic en **Vista previa** para ver el aspecto que tendría el disco LightScribe con la etiqueta.

Nota: El texto o las imágenes que se salen de la región editable se recortan al imprimir. Si se recorta la etiqueta, puede seleccionar un estilo de diseño distinto en la página Editar diseño. Consulte Edición de un diseño de etiquetas en p.17.

5. Haga clic en **Siguiente** para comenzar a grabar la etiqueta. El tiempo de grabación de la etiqueta varía con la cantidad de información de la etiqueta, la colocación de la información en la etiqueta, el nivel de contraste seleccionado, el disco LightScribe usado y la unidad.

Nota: Si el 'código de barras' especial situado en el centro de un disco LightScribe en el lado con la etiqueta (sin datos) se llena de polvo o se ensucia, es posible que el disco no se detecte como disco LightScribe. Si ocurriera esto, limpie con suavidad el código de barras con un pañuelo de papel y vuelva a intentarlo.

Capítulo 3:

Soporte técnico

Antes llamar al soporte técnico de CyberLink, consulte esta guía del usuario o la ayuda en línea para obtener más información. Esta guía contiene toda la información necesaria para usar el programa. También puede encontrar respuestas rápidamente a través de su distribuidor más cercano.

Si el problema queda sin solución después de usar los métodos mencionados, póngase en contacto con el soporte técnico de CyberLink.

Soporte vía Internet

En nuestros sitios Web puede obtener soluciones gratuitas para sus problemas, 24 horas al día.

support.gocyberlink.com

www.gocyberlink.com

Además de las preguntas más frecuentes, también ofrecemos técnicas de solución de problemas, las últimas novedades acerca de nuevos productos y otras informaciones relacionadas.

Soporte a través de fax

Use nuestro número de soporte por fax para obtener soporte técnico rápidamente sin perder tiempo al teléfono:

(886) 2-8667-1300

Nota: El soporte técnico sólo se ofrece a usuarios registrados, por lo tanto, al enviar un fax, asegúrese de incluir la **Clave del CD** (ubicada en la caja del CD).

Soporte por teléfono

Sírvase llamar al soporte técnico directo de CyberLink en el número de teléfono indicado a continuación durante las horas de disponibilidad:

Información del soporte técnico de CyberLink

Número de teléfono del soporte técnico

(886) 2-8667-1298

Horas de disponibilidad

9:00 - 17:00 h. Hora de Taiwan (GMT +8:00)
Lunes a viernes, salvo festivos

Nota: El soporte técnico se ofrece solamente a los usuarios registrados. Al llamar, asegúrese de tener a mano la **Clave del CD** (ubicada en la caja del CD).

Cuando llame al soporte técnico, deberá tener el ordenador preparado y proporcionarnos la siguiente información:

- **su clave del CD registrada**
- la versión del producto
- la versión Windows instalada en el sistema
- los dispositivos de hardware del sistema y sus especificaciones
- el texto de posibles mensajes mostrados (anotados o reproducidos mediante capturas de pantalla)
- una descripción detallada del problema y las circunstancias bajo las cuales se ha producido

Índice

A

- actualización del software 7
- adición de elementos a la lista de contenidos 13
- adición de elementos MP3 a la lista de contenidos 13
- añadir texto 21
- añadir una imagen de fondo 20
- añadir una imagen de primer plano 21

C

- calibración de la impresora 3
- cambio del orden de los elementos en la lista de contenidos 15
- cambio del orden del texto y las imágenes 22
- Completo, opción de diseño 19
- configuración
 - calibración de la impresora 3
 - general 4
 - LightScribe 4
- Configuración de LightScribe 4
- Contenido, opción de diseño 19
- contorno de etiqueta de disco, dibujar 4

D

- Desplazamiento X 3
- Desplazamiento Y 3
- dibujar contorno de etiqueta de disco 4
- disco
 - dibujar contorno de etiqueta 4
- diseño, edición 17

E

- edición
 - diseño 17
 - información de contenido 16
 - información del disco 12
- elementos
 - adición a la lista de contenidos 13
 - adición de MP3 13
 - cambio del orden en la lista de contenidos 15
 - eliminar de la lista de contenidos 14
 - inserción dentro de la lista de contenidos 14
- eliminar elementos de la lista de contenidos 14
- eliminar texto o imágenes 22
- etiqueta
 - dibujar contorno 4
 - edición de diseño 17
 - impresión en una impresora 24
 - tipos 11
- etiqueta de disco
 - grabación mediante LightScribe 25

G

- general, configuración 4
- grabación de una etiqueta de disco mediante LightScribe 25
- grabación, selección de la unidad 4

H

- herramientas de edición de diseño 17
- herramientas para editar diseño de etiquetas 17

I

- imagen de fondo, añadir 20
- imagen de primer plano, añadir 21
- imágenes
 - cambio de orden 22
 - eliminar 22
- impresión
 - etiqueta de disco mediante LightScribe 25
 - etiqueta en una impresora 24
 - soportes disponibles 23
- impresora
 - calibración 3
 - impresión de una etiqueta 24
 - selección 23
- información del disco, edición 12
- inserción de un elemento dentro de la lista de contenidos 14

L

- LightScribe 23
 - unidad, selección 4
 - uso para imprimir etiquetas de disco 25
- lista de contenidos
 - modificación de la información 16

M

- mínimos, requisitos del sistema 8
- modificar texto 21
- MP3, adición de información a la lista de contenidos 13

N

- navegación por LabelPrint 3
- nivel de calidad para LightScribe 25

O

- opciones de configuración 3
- opciones de diseño, seleccionar 18

P

- papel normal 23
- plantillas de papel 23

R

registro 6
requisitos del sistema 8

S

selección
 tipo de etiqueta 11
 unidad de grabación LightScribe 4
seleccionar opciones de diseño de etiqueta 18
soportes disponibles para imprimir 23

T

texto
 añadir o modificar 21
 cambio de orden 22
 eliminar 22
tipos de etiquetas 11
Título, opción de diseño 19

V

vista previa del disco LightScribe 25

