



Dialog 4425 Vision

Teléfono IP para Sistema de comunicaciones MD110 y solución de comunicaciones móviles para empresas

Guía de referencia rápida

Esta Guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo usar las funciones básicas. Para obtener más información sobre todas las funciones disponibles, consulte la correspondiente Guía del usuario.

Iniciar/Finalizar

Iniciar: **Iniciar** *Nº ext. propia* **Iniciar**
(Si se necesita contraseña:
Contraseña **Iniciar**)

Finalizar: **Finalizar** **Si**

Responder llamadas

Responder:

Manos libres: *Pulse la tecla de la línea que parpadea*

En otra extensión (Captura de llamada): *Llamar a la ext. que suena* **Capt**

Finalizar llamada:

Hacer llamadas

Llamadas internas: *Nº propia*

Llamadas externas: *Código de línea externa y nº*

Manos libres: *Marcar nº*

Línea externa individual: ***0*** *Nº de línea externa individual* **#**
Código de línea externa y nº

Número de marcación rápida común: *Marcar nº de marcación rápida*

Marcación con una tecla de función: *Pulsar la tecla preprogramada, por ejemplo Sede central*

Marcación con agenda: *Introduzca la primera letra del nombre* **Buscar** **Abajo** **Arriba** **Llamando**

Volver a llamar desde la lista de llamadas: **n** **Perdid** **Abajo** **Arriba** **Llamando**

Volver a llamar al último número externo marcado: *******

La Guía del usuario completa está disponible en formato electrónico en el CD de herramientas del teléfono y en <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>.

Consulta

Conversación en curso: **Consulta** *Llamar a la 3ª parte*

Volver a la llamada anterior: **Línea 1** **Consulta**

Volver a la primera parte y finalizar consulta: **Línea 1**

Transferencia

Conversación en curso: **Conf/Transf** *Llamar a la 3ª parte*
Transfer (Antes o después de recibir respuesta)

Multiconferencia

Conversación en curso: **Conf/Transf** *Llamar a la 3ª parte*
Conf (Después de la respuesta)

Rellamada

Activar: **Rellamada**
Cancelar una devolución de llamada: **#37*** *Nº propia* **#**

Cancelar todas las rellamadas **#37#**

Llamada en espera

Activar: **Esp** (Con tono ocupado) *Espera en línea*

Intrusión

Activar: **Intr** (Con tono ocupado) *Espera en línea*

Manos libres

Activar:

Volver al auricular:

Colgado:

Descolgado:

Desconexión del micrófono

Apagar el micrófono:

Aparcar

Individual: **Línea**

Recuperar llamada: **Línea**

Sígueme interno

Cómo activarlo desde su propia extensión: ***21*** *Nº nueva propia* **#**

Cancelar: **#21#**

Cómo cambiarlo desde la posición de respuesta: ***21*** *Nº ext. propia* *****
Nº nueva propia **#**

Desactivar desde la posición de respuesta: **#21*** *Nº ext. propia* **#**

Sígueme externo

Activar: ***22#** *Código de línea externa y nº*
#

Cancelar: **#22#**

Número personal¹

Activar o cambiar perfil desde la propia extensión: ***10*** (1-5) **#**

Cancelar: **#10#**

Buzón de voz¹

Marque su buzón de voz: *Marcar nº buzón de voz y seguir las instrucciones grabadas*

Nuevo mensaje recibido: *Pulsar la tecla de mensaje preprogramada y seguir las instrucciones grabadas*

Programación de teclas de función

Programar o cambiar una función: (Dos veces) **Selecc**
Pulse la tecla de función que desee
Nº o código **Guardar** **Salir**

Código de cuenta¹

Nueva llamada externa: ***61*** *Código de cuenta* **#**
Código de línea externa y nº

Llamada externa en curso: **Línea** ***61*** *Código de cuenta* **#** **Línea**

Información de ausencia¹

Activar:

Con fecha/hora de retorno: ***23*** *Código de ausencia* *****
Fecha/Hora **#**
(La secuencia de fecha depende del sistema)

Sin fecha/hora de retorno: ***23*** *Código de ausencia* **#**

Cancelar: **#23#**

Captura de llamadas de grupo

Responder: **8**

Grupo de salto

Dejar grupo: ***21*** *Nº ext. propia* **#**

Volver a grupo: **#21#**

Idioma

Cambiar idioma de la pantalla: (Dos veces) **Abajo** **Arriba**
Selecc **Selecc** **Abajo** **Arriba**
Selecc **Salir**

Desconexión del timbre

Desactivación del timbre:

Desactivación general

Desactivar todas las funciones activadas: **#001#**

Abreviaciones y explicaciones

ext. Extensión
Nº Número
n Número de llamadas perdidas
1 Opcional