

CÓDIGOS DE ACCESO AL SISTEMA

El sistema telefónico DCS trae preseleccionadas por defecto los siguientes códigos de acceso a prestaciones. Estos códigos pueden ser utilizados si no dispone de una tecla específica para la prestación que desea utilizar. Los usuarios de teléfonos standard siempre deberán marcar estos códigos.

0	Receptor de llamadas u operadora	55+1	Anuncio interno Zona 1
10+xxx	Recuperar llamadas aparcadas	55+2	Anuncio interno Zona 2
11	Poner y tomar llamadas en espera	55+3	Anuncio interno Zona 3
12+xxx	Recuperar llamadas en espera en otra extensión	55+4	Anuncio interno Zona 4
13	Apertura de puerta	55+5	Anuncio externo Zona 1
16+xxx	Marcar por memorias	55+6	Anuncio externo Zona 2
17	Grabar un número y remarcarlo	55+7	Anuncio externo Zona 3
18	Recuperar tono de marcado para una nueva llamada	55+8	Anuncio externo Zona 4
19	Rellamada del último número marcado	55+9	Anuncio a todas las zonas externas
2xx	Números de extensión	55+*	Todos los anuncios
3xx	Números de extensión	56	Contestar al Anuncio de Búsqueda
400	Cancelar "No Molestar"	57	Borrar sensor de alarma
401	Programar "No Molestar"	58	Borrar alarma DISA
41	Programar mensaje "No Llamar"	59	Revisar clase de servicio
42+xxx	Cancelar mensajes	600	Cancelar todos los desvíos de llamadas
43	Programar/recuperar mensajes	601+xxx	Programar Desvío "Todas las Llamadas"
44	Rellamada a extensión o línea ocupada	602+xxx	Programar Desvío "Sí Ocupado"
45	Aparcar una llamada en una extensión ocupada	603+xxx	Programar Desvío "Si No Contesta"
46	Establecer una conferencia	604+xxx	Programar Desvío "Sí Ocupado"/"Si No Contesta"
47	Introducir código de negocio	605+xxx	Programar Desvío "Sígueme"
48	Dejar un mensaje programado en la extensión	65	Descuelgue de Llamada Dirigido
49	Enviar un FLASH a una línea externa	66	Descuelgue de Llamada de Grupo
500	Grupo de captura de extensiones	67	Captura de cualquier Llamada
a		681	Marcar "Por Voz"
529	Grupo de captura de extensiones	682	Grabar para marcar "Por Voz"
53+grp+0	Fuera de grupo	7xx	Números individuales de línea externa
53+grp+1	Dentro del grupo	8x	Grupo de Líneas Externas
54+zona	Anuncio de búsqueda con respuesta	9	Grupo de Línea Externa 9 (Habitual)
55+0	Anuncio a todas las zonas internas		