



Impresora multifunción HP LaserJet Pro M127fn

Esta HP LaserJet Pro MFP asequible y completa es fácil de instalar para luego poder imprimir, copiar, escanear y enviar o recibir faxes. Facilite la impresión desde teléfonos inteligentes, tablets y laptops en el trabajo, en casa o en la calle con las funciones de impresión móviles.¹



Gestione lo básico

- Utilice el panel de control sencillo e intuitivo para configurar proyectos fácilmente e iniciar la impresión de inmediato.
- Finalice los proyectos más rápido, utilice el alimentador automático de documentos de 35 páginas para ahorrar tiempo.
- Copie fácilmente ambas caras de una identificación u otro documento pequeño en una misma página.
- Marque la senda del éxito con una multifunción que imprime, copia y escanea... rápido.

Imprima como usted desea

- Ahora está conectado. Comparta todo lo que su impresora tiene para ofrecer, en toda la empresa, con conectividad Ethernet 10/100.
- Imprima desde sus dispositivos móviles con una función de impresión incorporada o la aplicación y software HP ePrint.¹
- Imprima desde casi cualquier sitio con AirPrint™.²



¹ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con funciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión a Internet a una impresora HP con conexión web. También puede requerirse una aplicación o un software. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para los dispositivos móviles. Verifique la disponibilidad y la cobertura en su área con su proveedor de servicios. Visite hp.com/go/mobileprinting para obtener más detalles. ² Admite OS X® Lion, OS X® Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o versiones posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posteriores) y iPod touch® (tercera generación o posteriores). Funciona con impresoras HP compatibles con AirPrint y requiere que la impresora esté conectada en la misma red que el dispositivo OS X o iOS. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. OS X, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. AirPrint™ y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M127fn Tabla de especificaciones

Funciones/Compatible con tareas múltiples	Impresión, copia, escaneado, fax / Si
Velocidad de impresión	A4: Hasta 20 ppm Negro; ¹ Primera página impresa: 9,5 segundos Negro
Resolución de impresión	 Negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp
Tecnología de impresión	Láser
Tecnologías de resolución de impresión	FastRes 600; FastRes 1200
Cantidad de cartuchos de impresión	1 (negro)
Idiomas estándar de impresora	PCLm/PCLmS
Funciones del software inteligente de la impresora	Tecnología de encendido y apagado automático HP, HP ePrint, Apple AirPrint™, Servidor web integrado
Administración de impresoras	HP Device Toolbox, Alertas de estado (instalación predeterminada);
Tipo de escaneo/tecnología	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) / (CIS) Sensor de imagen de contacto
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp
Formato del archivo de digitalización	El SW de escaneo de Windows admite estos formatos de archivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; El SW de escaneo de Mac admite estos formatos de archivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF buscable, RTF, TXT
Modos de entrada de datos para escaneado	Escaneo mediante una aplicación de escaneo HP LaserJet, o software de aplicación compatible con TWAIN o WIA
Tamaño de escaneado	ADF: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pulg. Máximo; 152 x 114 mm, 6 x 4,5 in Minimos; Cama plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pulg.
Velocidad de escaneado	Hasta 7 ppm (blanco y negro), hasta 5 ppm (color)
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Funciones estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico de HP SW; escanear a aplicación de HP SW; escanear a archivo de HP SW
Velocidad de copia	 Negro (A4): Hasta 20 cpm; ²
Resolución de copia	 Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp; Hasta 600 x 600 ppp
Número máximo de copias	Hasta 99 copias
Redimensionado de copia	25 to 400%
Configuraciones de copia	Número de copias; Más claro/Más oscuro; Reducir/Ampliar; Optimizar (borrador, texto, mixto, foto); Tamaño de papel, Intercalado
Velocidad de fax	Hasta: 33,6 kbps ³
Resolución de fax	 Negro (óptima): Hasta 300 x 300 ppp; Negro (estándar): 203 x 98 ppp
Funciones de software inteligente de fax	Libreta de direcciones de faxes; Fax Internet/LAN; Marcado rápido; Interfaz TAM
Funciones de fax	Memoria de fax: Hasta 500 páginas; Soporte de Reducción automática de fax: Si; Re-llamada automática: Si; Envío de fax retardado: Si; Soporte de Detección de llamada: Si; Soporte de reenvío de fax: Si; Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax: Si; Soporte de polling de fax: Si; Admite el modo de teléfono con fax: Si; Soporte de Junk barrier: Si; Capacidad máxima para números de marcación rápida: Hasta 100 números; Admite interfaz de PC: Si; Soporte de capacidad de recuperación remota: Si; Admite auricular de teléfono: No
Conectividad estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado;
Capacidad de integración en red	Por medio de redes TCP/IP 10/100 Base-T integradas
Preparada para trabajar en red	Estándar (Ethernet incorporado)
Capacidad inalámbrica	No
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, aplicaciones móviles ⁴
Memoria	 Estándar: 128 MB; Máximo: 128 MB
Velocidad del procesador	600 MHz
Ciclo de trabajo	 Mensual, A4: Hasta 8000 páginas ⁵
Volumen de páginas mensuales recomendado	250 a 2000 ⁶
Tipos de soportes admitidos	Papel (normal, LaserJet), sobres, transparencias, etiquetas, postales
Gramaje de soportes admitido	De 60 a 163 g/m ²
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; A5; B5-Japanese; sobres (ISO DL, C5, B5, Com #10, Monarca #7 3/4); 16 K; tarjetas postales (Estándar #10, JIS individual y doble)
Tamaños de soportes personalizados	De 76 x 127 a 216 x 356 mm
Manejo de papel	Bandeja de entrada 150 hojas; Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo; Opciones de dúplex: Manual (soporte para controlador suministrado); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas; Alimentador de sobres: Si, 10 (en bandeja 1); Bandejas de papel estándar: 1; Capacidades de entrada: Hasta 150 hojas Estándar; Hasta 10 sobres; Capacidades de salida: Hasta 100 hojas Estándar; Hasta 10 sobres; Hasta 75 hojas Transparencias
Contenido de la caja	CZ181A Impresora multifunción HP LaserJet Pro M127fn; Cartucho de inicio negro HP LaserJet preinstalado (~700 páginas); Guía de instalación, guía de pasos iniciales, guía del usuario, folleto de soporte, guía de garantía; Documentación y software de la impresora en CD; Cable de alimentación; Cable de teléfono
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner negro HP 83A LaserJet CF283A (rendimiento ~1500); ⁷

Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 420 x 365 x 309 mm; 16,5 x 14,4 x 12,2 pulg.; Máximo: 420 x 438 x 309 mm; 16,5 x 17,2 x 12,2 pulg.
Peso del producto	9,1 kg; 20 lb ⁸
Características de la garantía	Garantía limitada de un año
Conformidad de eficiencia de energía	Apto para ENERGY STAR ⁹
Panel de control	LCD de 2 líneas; Botones (arriba, abajo, OK, cancelar, volver, configurar, número de copia, claro/oscuro, copia monocromática, Menú copiar, ePrint, iniciar fax, configurar fax, tecla de números 0 - 9, *-@, #, encendido); 3 luces LED indicadoras (atención, lista, encendido)
Descripción de pantalla	LCD de 2 líneas (texto)
Software incluido	Windows: Instalador/Desinstalador HP, Controlador de impresión HP PCLmS, Controlador de escaneo WIA HP, Controlador de escaneo TWAIN HP, Software de escaneo HP, Asistente de configuración de fax HP, HP Send Fax, Alertas de estado, HP Update, DXP; Mac: Instalador/Desinstalador HP, Controlador de PCLmS HP, Software de escaneo HP, Asistente de configuración HP, Controlador de impresión de fax HP, Utilidad HP, Alertas HP, Actualizador de firmware HP
Fuentes y tipos de caracteres	Según las fuentes y tipografías del SO
Sistemas operativos compatibles	Instalación completa de software admitida en: Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o superior); El controlador sólo se instala en: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior); Mac OS X v 10.6.8 o superior; Linux: Compruebe el soporte en línea para Linux: http://open-source.com/hplip-web/install.html ⁹
Sistemas operativos de red compatibles	Instalación completa de software admitida en: Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o superior); El controlador sólo se instala en: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior); Mac OS X v 10.6.8 o superior; Linux: Compruebe el soporte en línea para Linux: http://open-source.com/hplip-web/install.html
Requisitos mínimos del sistema	PC: Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o superior); Espacio necesario en el disco duro (Paquete Web y CD) 200 MB; Espacio necesario en el disco duro 400 MB; 512 MB de RAM instalados; CD-ROM/DVD o Internet; Puerto de red o USB; Mac: Mac OS X v 10.6; procesador PowerPC G4, G5, o Intel® Core™; 500 MB de espacio disponible en el disco duro; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Puerto de red o USB
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada; Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: De 110 a 127 VCA (+/- 12 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensión de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 12 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (Sin doble tensión, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional); Consumo de energía: 480 watts (impresión), 186 watts (copia desde ADF), 4,5 watts (lista), 1,1 watts (suspensión/apagado automático), 0,1 watts (apagado manual) ¹⁰
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,0 B(A); Emisiones de presión acústica: 49 dB(A) ¹¹
Ambiente operativo	Temperatura operativa: límites: 15 a 32,5°C; Temperatura operativa recomendada: 17,5 a 25°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -20 a 60 °C; Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RH; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH; Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH
Gestión de la seguridad	Servidor web incorporado para red protegido por contraseña; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1
Accesorios	Accesorio de impresión móvil NFC/inalámbrico HP 1200 w E5K46A
Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	UH763E - Care Pack HP por 2 años con soporte de devolución a almacén para las impresoras LaserJet; UH764E - Care Pack HP por 3 años con soporte de devolución a almacén para las impresoras LaserJet; UH766PE - Care Pack HP posgarantía por 1 año con soporte de devolución a almacén para las impresoras LaserJet; HC346PE - 1 año de Servicio de asistencia al usuario de HP para impresoras

Aprenda más en hp.com

¹Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, visite hp.com/products/1/ISO/MMDDP/index.html. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ²Impresión de la primera copia y velocidad de copia medidas usando ISO/IEC 29183, excluyendo el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/products/1/ISO/digital_copy/index.html. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ³Basado en la imagen de prueba n° 1 de la norma ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. ⁴Puede requerir una actualización de firmware para ser compatible, descargar en hp.com/go/support ⁵El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas producidas por mes. Este valor proporciona una comparación de la robustez del producto respecto de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y multifunciones según las necesidades de los grupos o individuos conectados. ⁶HP recomienda que la cantidad de páginas impresas por mes se mantenga dentro del rango determinado para obtener el rendimiento óptimo conforme a diferentes factores, entre los que se incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía extendida. ⁷Rendimiento promedio declarado del cartucho de reemplazo ~1500 páginas según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente de acuerdo con las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte: hp.com/go/learnaboutsupplies ⁸Con los cartuchos de impresión ⁹El controlador sólo se instala en: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior) ¹⁰Valores sujetos a cambios. Las cifras de energía son los valores más altos medidos utilizando todas las tensiones estándar. Visite hp.com/support para obtener información actualizada. Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta las tensiones de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. ¹¹Los valores acústicos están sujetos a modificación. Para obtener información actual, visite hp.com/support. Configuración probada: LaserJet Pro MFP M127fw, impresión simple en papel A4, LaserJet Pro MFP M127fw, copia e impresión con ADF simple con papel A4.

© Copyright 2013 - 2015 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos ni editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

