



# Dialog 4223 Professional Dialog 4225 Vision

Teléfonos para el sistema de comunicaciones MD110  
Versión BC12

## Guía de referencia rápida

Esta Guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo usar las funciones básicas. Para obtener más información sobre todas las funciones disponibles, consulte la correspondiente Guía del usuario.

La Guía del usuario completa está disponible en formato electrónico en el CD de herramientas del teléfono y en <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>.

### Navegación por el menú (menús en espera)

**Dialog 4223** – Para navegar: utilice las teclas de Menú. Cuando la función solicitada no aparezca en la pantalla, pulse **(más...)** repetidas veces hasta que aparezca.

**nPerd. Lista llam. Agenda Ausencia Cuenta Autoriz. Bloq. Act./Desact. Temporiz. Ulti Programar Conf. tel. Ocult. menú**

**Dialog 4225 menú superior** – Para navegar: utilice las teclas de Navegación.

*Nota: Es posible que algunas funciones de menú sólo estén disponibles si está autorizado. La función nPerd. sólo se muestra cuando hay llamadas perdidas en la lista de llamadas.*

**Servicios Conf. tel. Lista llam. Agenda Mensajes**

**Dialog 4225 menú inferior** – Para navegar: utilice las teclas de Menú. Cuando la función solicitada no aparezca en la pantalla, pulse **(más...)** repetidas veces hasta que aparezca.

**nPerd. Ausencia Cuenta Autoriz. Bloq. Act./Desact. Temporiz. Ulti Ocult./ver menú**

### Free-seating<sup>1</sup>

Iniciar: **\* 1 1 \*** Código de autorización **\***  
Nº ext. propia **#**

Finalizar: **# 1 1 #**

### Responder llamadas

Responder:

Manos libres: Pulsar la tecla de la línea que parpadea

Desde otra extensión (Captura de llamada): Llamar a la ext. que suena **Capt. llam.**

Finalizar llamada:

### Realizar llamadas

Llamadas internas: Nº ext.

Llamadas externas: Código de línea externa y nº

Manos libres: Marcar nº

Número de marcación rápida individual: **\* \* (0-9)**

Marcación con una tecla de función: Pulsar la tecla preprogramada, por ejemplo, Sede central

Rellamada al último número externo marcado: **Ulti**

Marcar por agenda, ejemplo "Eva":

Dialog 4223: **Agenda 3 3 Buscar Signo Prev Llamada**

Dialog 4225: **Agenda Seleccionar 3 3 Buscar Signo Prev Llamada**

Volver a llamar desde la lista de llamadas:

**Lista llam. Seleccionar Signo Prev Llamada**

**n Perd Signo Prev Llamada**

### Consulta

Conversación en curso:

**Consulta Llamada a la 2ª parte**

Volver a la llamada anterior:

**Línea 1** **Consulta**

Volver a la primera parte y finalizar Consulta:

**Línea 1**

### Transfer.

Conversación en curso:

**Conf./transf. Llamada a la 2ª parte Transfer. (Antes o después de recibir respuesta)**

### Multiconf.

Conversación en curso:

**Conf./transf. Llamada a la 2ª parte Multiconf. (Después de la respuesta)**

### Llamada en espera

Activar: **Llam. esp. (Con tono ocupado) Espera en línea**

### Rellamada

Activar:

**Rellamada**

Cancelar una rellamada: **# 3 7 \*** Nº ext. **#**

Cancelar todas las rellamadas: **# 3 7 #**

### Manos libres

Desde el auricular:

Volver al auricular:

### Cómo marcar durante una comunicación

Passar a DTMF: **Tonos** Marcar los dígitos solicitados

### Retener llamada

Individual: **Línea**

Recuperar llamada: **Línea**

Retención común: **Reten. común**

Continuar llamada en ext. propia:

**Línea**

Continuar llamada en otra ext.: Llamar a la extensión donde se ha retenido la llamada **Capt. llam.**

### Número personal<sup>1</sup>

Activar: **Ausencia Seleccionar Signo Prev Seleccionar**

Cancelar: **Ausencia Seleccionar Seleccionar**

### Desvío

Activar: **Desvío** **Ausencia Signo Activar**

Cancelar: **Desvío** **Sin desvío**

### Sígueme interno

Cómo activarlo desde su propia extensión:

**Ausencia Signo Seleccionar**  
Nº nueva ext. **Marca**

Cancelar: **Desvío** **Sin desvío**

Cómo cambiarlo desde la posición de respuesta: **\* 2 1 \*** Nº ext. propia **\***  
Nº nueva ext. **#**

Cancelar: **# 2 1 \*** Nº ext. propia **#**

### Sígueme externo

Activar:

**Ausencia Signo Prev Seleccionar**  
Código de línea externa y nº **Marca**

Cancelar: **Desvío** **Sin desvío**

### Información de ausencia<sup>1</sup>

Activar: **Ausencia Signo Seleccionar**  
**Signo Prev Seleccionar**

Con fecha/hora de retorno: **Ausencia Signo Seleccionar**  
**Signo Prev Seleccionar** Fecha/hora **Marca**

Cancelar: **Desvío** **Sin desvío**

### Programación de teclas de función

Programar o cambiar:

Dialog 4223: **Program. Pulsar una tecla de función**  
Nº **Código**  
Volver a pulsar tecla de función **Salir**

Dialog 4225: **Servicios Seleccionar**  
Pulsar una tecla de función **Nº** **Código**  
Volver a pulsar tecla de función **Salir**

### Buzón de voz<sup>1</sup>

Entrar en el buzón de voz: Marcar nº buzón de voz y seguir las instrucciones grabadas

Nuevo mensaje recibido: **Mensaje** Seguir las instrucciones grabadas

### Código de cuenta<sup>1</sup>

Nueva llamada externa: **Cuenta** Código cuenta **Marca**  
Código de línea externa y nº

Llamada externa en curso: **Línea Cuenta** Código cuenta **Marca Línea**

### Idioma de pantalla

Cambiar idioma: **\* 0 8 \*** Código de idioma **(0-9)**  
**#**

### Desactivación general

Desactivar todas las funciones activadas:

**# 0 0 1 #**

### Abreviaciones y explicaciones

ext.	Extensión	<b>n</b>	Número de llamadas perdidas
Nº	Número	<b>1</b>	Opcional