

Enceinte portable KARAOKE amplifiée



Port USB SD et entrée GUITAR-IN

Caractéristique Technique de l'enceinte portable Mecer karaoké :

Marque	Mecer
Type de Produit	Enceinte Karaoké
Code EAN	7891797700104
Référence	MK-B10
Information système audio	
Puissance total MAX	1 x 20 W + 1 x 5 W
Réglage de l'écho	Oui
Amplificateur Intégré	Oui
Mode de sortie audio	Stéréo
Amplificateur Intégré	Oui
Correction des graves	Oui
Réglage des aigus	Oui
Différent Mode	Karaoké, lecteur numérique MP3, Amplificateur
Source de contenus multimédias	Hôte USB
Connectique	
Entrée microphone	Oui 1 mono téléphonique 6,3 mm) et 1 entrée jack 2.5 mm
Entrée Guitar-IN	Oui permet de brancher une guitare pour amplifier le son
Port USB	1 x USB (USB à 4 broches, type A)
Port SD et SD HD	1 x SD et SD HC jusqu' 32 Go
Entrée ligne audio	1 x entrée ligne audio jack 2.5 mm
Sortie Casque audio	1 x sortie casque audio jack 2.5 mm
Caractéristiques physiques	
Taille de l'appareil (L x P x H)	52 x 48 x 43 CM
Poids de l'appareil	1.8 kg
Couleur	Noir
Matière	Plastique
Accessoires inclus	
Livré avec	1 x Télécommande 1 x adaptateur secteur 1 x manuel d'utilisation 1 x sangle 1x batterie